


# LAST



Mit dem Systemkommando LAST können Sie sich die zuletzt ausgeführten Systemkommandos anzeigen lassen.

Sobald das Kommando in ein Dialogfeld gestellt worden ist, können Sie es durch Drücken von EINGABE erneut ausführen. Sie können es auch überschreiben, bevor Sie es ausführen.

Das LAST-Kommando zeigt nur die Systemkommandos an, die Sie tatsächlich eingegeben haben; Kommandos, die Natural aufgrund eines von Ihnen eingegebenen Kommandos intern ausgeführt hat, werden von LAST nicht erfaßt.

<b>LAST</b>	Das zuletzt ausgeführte Kommando wird in ein Dialogfeld gestellt und kann ausgeführt werden.
<b>LAST -</b>	Das zuletzt ausgeführte Kommando wird in ein Dialogfeld gestellt und kann ausgeführt werden.  Wenn Sie LAST - noch einmal eingeben, wird das vorletzte Kommando in ein Dialogfeld gestellt und kann ausgeführt werden.  Durch wiederholte Eingabe von LAST - können Sie so Kommando für Kommando "zurückblättern".
<b>LAST -nn</b>	Natural kann sich maximal die 20 letzten Kommandos "merken"; <i>nn</i> darf also nicht größer als 20 sein.  Das <i>nn</i> letzte ausgeführte Kommando wird in ein Dialogfeld gestellt und kann ausgeführt werden.
<b>LAST *</b>	Es erscheint ein Dialogfeld, in der die 20 zuletzt abgesetzten Kommandos angezeigt werden.  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Wenn Sie die Kommandos erneut ausführen möchten, wählen Sie die gewünschten Kommandos aus und benutzen Sie die Schaltfläche <b>Copy</b> um die Kommandos in das Listenfeld <b>Selected Commands</b> zu kopieren.</li> <li>● Die in dem Listenfeld ausgewählten Kommandos können Sie vor dem Ausführen ändern.</li> </ul>