

RSPMONITOR

Beschreibung

Schaltet die Antwortzeit-Überwachung für die Terminal-Emulation ein und aus.

Wenn Sie die Antwortzeit-Überwachung einschalten, werden die unten aufgeführten Variablen auf Null zurückgesetzt.

Wenn die Antwortzeit-Überwachung eingeschaltet ist, erscheint im Terminal-Emulationsbildschirm ein R in Spalte 75 der Statuszeile.

Syntax

RSPMONITOR

Zurückgegebene Variablen

Die folgenden dynamischen Variablen werden immer gesetzt (berechnet), wenn Sie eine Terminal-Emulationstaste drücken (CLEAR, CR, PF1 usw.).

*RSPCOUNT	Anzahl der Transaktionen (Tastatureingaben)
*RSPTIME	aktuelle Antwortzeit
*RSPAVG	durchschnittliche Antwortzeit
*RSPMIN	minimale Antwortzeit
*RSPMAX	maximale Antwortzeit
*RSPTOTAL	gesamte Antwortzeit

Die Antwortzeit wird in Sekunden und hundertstel Sekunden angegeben.

Benutzung

Prozedurdatei: Ja
Befehlszeile: Ja
Taste: Ja
API: Nein