

Entire Connection

Fehlermeldungen

Version 9.3.3

Oktober 2025

Dieses Dokument gilt für Entire Connection ab Version 9.3.3.

Hierin enthaltene Beschreibungen unterliegen Änderungen und Ergänzungen, die in nachfolgenden Release Notes oder Neuausgaben bekanntgegeben werden.

Copyright © 1984-2025 Software AG, Darmstadt, Deutschland und/oder Software AG USA, Inc., Reston, VA, USA, und/oder ihre Tochtergesellschaften und/oder ihre Lizenzgeber.

Der Name Software AG und die Namen der Software AG Produkte sind Marken der Software AG und/oder Software AG USA Inc., einer ihrer Tochtergesellschaften oder ihrer Lizenzgeber. Namen anderer Gesellschaften oder Produkte können Marken ihrer jeweiligen Schutzrechtsinhaber sein.

Nähere Informationen zu den Patenten und Marken der Software AG und ihrer Tochtergesellschaften befinden sich unter <http://documentation.softwareag.com/legal/>.

Diese Software kann Teile von Software-Produkten Dritter enthalten. Urheberrechtshinweise, Lizenzbestimmungen sowie zusätzliche Rechte und Einschränkungen dieser Drittprodukte können dem Abschnitt "License Texts, Copyright Notices and Disclaimers of Third Party Products" entnommen werden. Diese Dokumente enthalten den von den betreffenden Lizenzgebern oder den Lizenzen wörtlich vorgegebenen Wortlaut und werden daher in der jeweiligen Ursprungssprache wiedergegeben. Für einzelne, spezifische Lizenzbeschränkungen von Drittprodukten siehe PART E der Legal Notices, abrufbar unter dem Abschnitt "License Terms and Conditions for Use of Software AG Products / Copyrights and Trademark Notices of Software AG Products". Diese Dokumente sind Teil der Produktdokumentation, die unter <http://softwareag.com/licenses> oder im Verzeichnis der lizenzierten Produkte zu finden ist.

Die Nutzung dieser Software unterliegt den Lizenzbedingungen der Software AG. Diese Bedingungen sind Bestandteil der Produktdokumentation und befinden sich unter <http://softwareag.com/licenses> und/oder im Wurzelverzeichnis des lizenzierten Produkts.

Dokument-ID: PCC-MESSAGES-933-20251004DE

Inhaltsverzeichnis

1 Über diese Dokumentation	1
Dokumentationskonventionen	2
Online-Informationen und Support	2
Datenschutz	3
2 Fehlermeldungen	5

1 Über diese Dokumentation

■ Dokumentationskonventionen	2
■ Online-Informationen und Support	2
■ Datenschutz	3

Dokumentationskonventionen

Konvention	Beschreibung
Fettschrift	>Kennzeichnet Elemente auf einem Bildschirm.
Nichtproportionale Schrift	Kennzeichnet Namen und Orte von Diensten im Format <i>Ordner.Unterordner.Dienst</i> , Programmierschnittstellen (APIs), Namen von Klassen, Methoden und Properties in Java.
<i>Kursivschrift</i>	Kennzeichnet: Variablen, für die Sie situations- oder umgebungsspezifische Werte angeben müssen. Neue Begriffe, wenn sie erstmals im Text auftreten. Verweise auf andere Dokumentationsquellen.
Nichtproportionale Schrift	Kennzeichnet: Text, den Sie eingeben müssen. Meldungen, die vom System angezeigt werden. Programmcode.
{ }	Zeigt eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten an, von denen Sie eine auswählen müssen. Geben Sie nur die innerhalb der geschweiften Klammern vorhandenen Informationen ein. Geben Sie nicht die Klammersymbole { } ein.
	Trennt zwei sich gegenseitig ausschließende Auswahlmöglichkeiten in einer Syntaxzeile voneinander ab. Geben Sie eine der Auswahlmöglichkeiten ein. Geben Sie nicht das Symbol ein.
[]	Zeigt eine oder mehrere Optionen an. Geben Sie nur die innerhalb der eckigen Klammern vorhandenen Informationen ein. Geben Sie nicht die Klammersymbole [] ein.
...	Zeigt an, dass Sie mehrere Auswahlmöglichkeiten desselben Typs eingeben können. Geben Sie nur die Informationen ein. Geben Sie nicht die drei Auslassungspunkte (...) ein.

Online-Informationen und Support

Produktdokumentation

Sie finden die Produktdokumentation auf unserer Dokumentationswebsite unter <https://documentation.softwareag.com>.

Zusätzlich können Sie auch über <https://www.softwareag.cloud> auf die Dokumentation für die Cloud-Produkte zugreifen. Navigieren Sie zum gewünschten Produkt und gehen Sie dann, je nach Produkt, zu „Developer Center“, „User Center“ oder „Documentation“.

Produktschulungen

Sie finden hilfreiches Produktschulungsmaterial auf unserem Lernportal unter <https://knowledge.softwareag.com>.

Tech Community

Auf der Website unserer Tech Community unter <https://techcommunity.softwareag.com> können Sie mit Experten der Software AG zusammenarbeiten. Von hier aus können Sie zum Beispiel:

- Unsere umfangreiche Wissensdatenbank durchsuchen.
- In unseren Diskussionsforen Fragen stellen und Antworten finden.
- Die neuesten Nachrichten und Ankündigungen der Software AG lesen.
- Unsere Communities erkunden.
- Unsere öffentlichen Repositories auf GitHub and Docker unter <https://github.com/softwareag> und <https://hub.docker.com/publishers/softwareag> besuchen und weitere Ressourcen der Software AG entdecken.

Produktsupport

Support für die Produkte der Software AG steht lizenzierten Kunden über unser Empower-Portal unter <https://empower.softwareag.com> zur Verfügung. Für viele Dienstleistungen auf diesem Portal benötigen Sie ein Konto. Wenn Sie noch keines haben, dann können Sie es unter <https://empower.softwareag.com/register> beantragen. Sobald Sie ein Konto haben, können Sie zum Beispiel:

- Produkte, Aktualisierungen und Programmkorrekturen herunterladen.
- Das Knowledge Center nach technischen Informationen und Tipps durchsuchen.
- Frühwarnungen und kritische Alarmer abonnieren.
- Supportfälle öffnen und aktualisieren.
- Anfragen für neue Produktmerkmale einreichen.

Datenschutz

Die Produkte der Software AG stellen Funktionen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union zur Verfügung. Gegebenenfalls sind in der betreffenden Systemverwaltungsdokumentation entsprechende Schritte dokumentiert.

2 Fehlermeldungen

0-010 Falsche SAGExt.DLL-Version.

Text	Falsche SAGExt.DLL-Version.
Erklärung	Die SAGExt.DLL hat nicht die richtige Version. Entire Connection kann nicht gestartet werden.
Maßnahme	Reparieren Sie Ihre Entire Connection-Installation.

0-011 OLE-Initialisierung fehlgeschlagen.

Text	OLE-Initialisierung fehlgeschlagen.
Erklärung	Die OLE-Initialisierung ist fehlgeschlagen. Entire Connection kann nicht gestartet werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihr Windows-System. Stellen Sie sicher, dass die richtige OLE-Version vorliegt.

0-012 Fehler beim Starten.

Text	Fehler beim Starten.
Erklärung	Fehler beim Starten. Entire Connection kann nicht weitermachen.
Maßnahme	Reparieren Sie Ihre Entire Connection-Installation.

0-013 Initialisierung fehlgeschlagen.

Text	Initialisierung fehlgeschlagen.
Erklärung	Die Initialisierung von Entire Connection ist fehlgeschlagen. Die Startparameter sind fehlerhaft.
Maßnahme	Korrigieren Sie die Startparameter und starten Sie Entire Connection erneut.

0-014 Fehler beim Starten von Entire Connection.

Text	Fehler beim Starten von Entire Connection.
Erklärung	Beim Starten von Entire Connection trat ein nicht behebbarer Fehler auf.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Installation und Konfiguration von Entire Connection und versuchen Sie es noch einmal.

0-015 Initialisierung fehlgeschlagen.

Text	Initialisierung fehlgeschlagen.
Erklärung	Beim Starten von Entire Connection trat ein nicht behebbarer Fehler auf.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Installation und Konfiguration von Entire Connection und versuchen Sie es noch einmal.

0-020 Für den Benutzer gibt es kein Benutzerprofil.

Text	Für den Benutzer gibt es kein Benutzerprofil.
Erklärung	Sie haben in den "Systemvoreinstellungen und Einstellungen" die Optionen "Windows-Benutzername für Logon benutzen" und "Benutzerprofil automatisch erstellen" eingeschaltet. Für den Benutzer <i>benutzername</i> gibt es noch kein Benutzerprofil.
Maßnahme	Wählen Sie "Ja" wenn ein Benutzerprofil mit den Standardwerten erstellt werden soll. Fragen Sie Ihren Entire Connection-Administrator wenn Sie sich nicht sicher sind.

0-021 Benutzername oder Passwort unbekannt.

Text	Benutzername oder Passwort unbekannt.
Erklärung	Der Benutzer konnte nicht angemeldet werden. Der eingegebene Benutzername oder das Passwort ist Entire Connection nicht bekannt.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Benutzernamen und das Passwort.

0-022 Anderer Benutzername ist bereits angemeldet.

Text	Anderer Benutzername ist bereits angemeldet.
Erklärung	Sie sind bereits mit dem Benutzernamen <i>benutzername</i> bei einer Entire Connection-Session auf dem PC angemeldet. Es ist nicht möglich, mehrere Entire Connection-Sessions auf einem PC mit verschiedenen Benutzernamen zu starten.
Maßnahme	Prüfen Sie die Startparameter und die Einstellungen für "Windows-Benutzername für Logon benutzen" in den "Systemvoreinstellungen und Einstellungen".

0-023 Fehler im Benutzermenü.

Text	Fehler im Benutzermenü.
Erklärung	In der Definition des Benutzermenüs ist ein Fehler festgestellt worden. Das Benutzermenü konnte nicht dargestellt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Definition des Menüs im Konfigurationsmanager von Entire Connection.

0-030 Keine Tasks und Prozeduren gefunden.

Text	Keine Tasks und Prozeduren gefunden.
Erklärung	Es wurden keine Tasks und keine Prozeduren gefunden. Eine mögliche Ursache ist eine falsche Einstellung für das Prozedurverzeichnis in den Benutzereigenschaften.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Einstellung für das Prozedurverzeichnis in den Benutzereigenschaften im Konfigurationsmanager von Entire Connection.

0-031 Fehler beim Starten der Prozedur oder Task.

Text	Fehler beim Starten der Prozedur oder Task.
Erklärung	Die Prozedur oder der Task, die/den Sie starten wollten, konnte nicht ausgeführt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Installation und Konfiguration von Entire Connection und versuchen Sie es noch einmal.

0-032 Unterbrechung der Prozedur wurde zurückgewiesen.

Text	Unterbrechung der Prozedur wurde zurückgewiesen.
Erklärung	Die Unterbrechung der Prozedur wurde zurückgewiesen. Entire Connection ist instabil. Starten Sie Entire Connection erneut.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihr Windows-System auf ungewöhnlich hohe Speichernutzung. Starten Sie Entire Connection erneut.

0-033 Befehl zum Starten der Prozedur wurde zurückgewiesen.

Text	Befehl zum Starten der Prozedur wurde zurückgewiesen.
Erklärung	Der Befehl zum Starten der Prozedur wurde zurückgewiesen. Entire Connection ist instabil. Starten Sie Entire Connection erneut.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihr Windows-System auf ungewöhnlich hohe Speichernutzung. Starten Sie Entire Connection erneut.

0-034 Prozedur-Debugger hat nichts mehr zum Abarbeiten.

Text	Prozedur-Debugger hat nichts mehr zum Abarbeiten.
Erklärung	Sie arbeiten im Prozedur-Debugger. Es sind aber keine Befehle oder Prozeduren mehr abzuarbeiten.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

0-040 Fehler beim Öffnen der Session.

Text	Fehler beim Öffnen der Session.
Erklärung	Beim Öffnen der Session ist ein Fehler aufgetreten. Die Session konnte nicht geöffnet werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Session-Eigenschaften der Session, die Sie öffnen wollten.

0-041 Maximale Anzahl gleichzeitig geöffneter Terminal-Fenster überschritten.

Text	Maximale Anzahl gleichzeitig geöffneter Terminal-Fenster überschritten.
Erklärung	Die maximale Anzahl gleichzeitig geöffneter Terminal-Fenster wurde überschritten.
Maßnahme	Schließen Sie Terminal-Fenster, die Sie nicht mehr benötigen. Fragen Sie Ihren Entire Connection-Systemadministrator, wenn Sie mehr gleichzeitig geöffnete Terminal-Fenster benötigen.

0-042 Keine Sessions eingerichtet.

Text	Keine Sessions eingerichtet.
Erklärung	Es konnte keine Session geöffnet werden, da keine Sessions für Sie in der Share-Datei eingerichtet sind.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Share-Datei und definieren Sie die Session-Eigenschaften für die Host-Rechner, die Sie benutzen wollen.

0-050 Konfigurationsmanager nicht gefunden.

Text	Konfigurationsmanager nicht gefunden.
Erklärung	Der Konfigurationsmanager von Entire Connection konnte nicht gestartet werden. Das Programm für den Konfigurationsmanager (Pccadmin.exe) wurde nicht gefunden.
Maßnahme	Reparieren Sie Ihre Entire Connection-Installation.

0-051 Konfigurationsmanager konnte nicht gestartet werden.

Text	Konfigurationsmanager konnte nicht gestartet werden.
Erklärung	Der Start des Konfigurationsmanagers von Entire Connection wurde mit einem Fehler <i>fehlercode</i> abgebrochen.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Installation und Konfiguration von Entire Connection und versuchen Sie es noch einmal.

0-052 Host-Drucker-Manager nicht gefunden.

Text	Host-Drucker-Manager nicht gefunden.
Erklärung	Der Host-Drucker-Manager von Entire Connection konnte nicht gestartet werden. Das Programm für den Host-Drucker-Manager (PccPLUMn.exe) wurde nicht gefunden.
Maßnahme	Reparieren Sie Ihre Entire Connection-Installation.

0-053 Host-Drucker-Manager konnte nicht gestartet werden.

Text	Host-Drucker-Manager konnte nicht gestartet werden.
Erklärung	Der Start des Host-Drucker-Managers von Entire Connection wurde mit einem Fehler <i>fehlercode</i> abgebrochen.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Installation und Konfiguration von Entire Connection und versuchen Sie es noch einmal.

0-060 Fehler beim Lesen der UA-Daten.

Text	Fehler beim Lesen der UA-Daten.
Erklärung	Beim Lesen der Task-Liste des unbesetzten Arbeitsplatzes ist ein Fehler aufgetreten. In den Modus "Unbesetzter Arbeitsplatz" kann nicht umgeschaltet werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Task-Liste des unbesetzten Arbeitsplatzes. Überprüfen Sie Ihre Festplatte. Spielen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Share-Datei ein und versuchen Sie es noch einmal.

0-061 Fehler beim Speichern der Task-Liste des unbesetzten Arbeitsplatzes.

Text	Fehler beim Speichern der Task-Liste des unbesetzten Arbeitsplatzes.
Erklärung	Beim Speichern der Task-Liste des unbesetzten Arbeitsplatzes in die Share-Datei ist ein Fehler aufgetreten
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte. Spielen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Share-Datei ein und versuchen Sie es noch einmal.

0-110 Fehlende Anführungszeichen bei den Startparametern.

Text	Fehlende Anführungszeichen bei den Startparametern.
Erklärung	Für das Argument <i>argument</i> in den Startparametern fehlen die Anführungszeichen am Ende. Wenn Sie Anführungszeichen (" oder ') für Zeichenketten benutzen, müssen diese am Anfang und am Ende der Zeichenkette vorhanden sein. Zeichenketten, die Leerzeichen enthalten, müssen in Anführungszeichen stehen.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

0-111 Fehler in den Startparametern.

Text	Fehler in den Startparametern.
Erklärung	Beim Einlesen der Startparameter wurde ein Fehler festgestellt.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

0-113 Länge der Argumente in den Startparametern zu groß.

Text	Länge der Argumente in den Startparametern zu groß.
Erklärung	Die Gesamtlänge der Argumente in den Startparametern ist zu groß. Die maximale Länge ist 192 Zeichen.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

0-114 Interner Fehler: Kein Share-Datei-Name übergeben.

Text	Interner Fehler: Kein Share-Datei-Name übergeben.
Erklärung	Es wurde kein Share-Datei-Name an die Loader-Funktion übergeben. Dieser interne Fehler kann nur in der Entwicklungsumgebung auftreten.
Maßnahme	Keine Aktion erforderlich.

0-140 Fehler beim Öffnen der Share-Datei.

Text	Fehler beim Öffnen der Share-Datei.
Erklärung	Beim Öffnen der Share-Datei <i>dateiname</i> trat ein Fehler mit Fehlercode <i>fehlercode</i> auf.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte. Spielen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Share-Datei ein und versuchen Sie es noch einmal.

0-142 SYSTEM-Satz nicht gefunden.

Text	SYSTEM-Satz nicht gefunden.
Erklärung	Der SYSTEM-Satz wurde nicht in der Share-Datei <i>dateiname</i> gefunden. Entire Connection kann nicht gestartet werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte. Spielen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Share-Datei ein und versuchen Sie es noch einmal.

0-144 Fehler beim Lesen der Share-Datei.

Text	Fehler beim Lesen der Share-Datei.
Erklärung	Beim Lesen der Share-Datei <i>dateiname</i> trat ein Fehler auf. Entire Connection kann nicht gestartet werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte. Spielen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Share-Datei ein und versuchen Sie es noch einmal.

0-145 Share-Datei hat falsche Version.

Text	Share-Datei hat falsche Version.
Erklärung	Die Share-Datei <i>dateiname</i> passt nicht zur aktuellen Version von Entire Connection.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

0-146 Datei ist keine Share-Datei von Entire Connection.

Text	Datei ist keine Share-Datei von Entire Connection.
Erklärung	Die Datei <i>dateiname</i> ist keine Share-Datei von Entire Connection.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

0-150 WORD-Tabelle fehlt.

Text	WORD-Tabelle fehlt.
Erklärung	Fehler in der Share-Datei von Entire Connection - die WORD-Tabelle fehlt.
Maßnahme	Benutzen Sie Ihre Sicherungskopie der Share-Datei und versuchen Sie es noch einmal.

0-153 Terminal-Funktionscodetabelle fehlt.

Text	Terminal-Funktionscodetabelle fehlt.
Erklärung	Fehler in der Share-Datei von Entire Connection - die Terminal-Funktionscodetabelle <i>name</i> fehlt.
Maßnahme	Benutzen Sie Ihre Sicherungskopie der Share-Datei und versuchen Sie es noch einmal.

0-160 Fehler beim Öffnen der Tabellendatei.

Text	Fehler beim Öffnen der Tabellendatei.
Erklärung	Fehler beim Öffnen der Tabellendatei <i>dateiname</i> . Dieser Fehler kann nur in der Entwicklungsumgebung auftreten.
Maßnahme	Keine Aktion erforderlich.

0-161 Name der Tabelle fehlt.

Text	Name der Tabelle fehlt.
Erklärung	Fehler in Zeile <i>n</i> in der Eingabedatei <i>dateiname</i> - der Name der Tabelle fehlt. Dieser Fehler kann nur in der Entwicklungsumgebung auftreten.
Maßnahme	Keine Aktion erforderlich.

0-162 Nur 16 Einträge pro Tabelle erlaubt.

Text	Nur 16 Einträge pro Tabelle erlaubt.
Erklärung	Fehler in Zeile <i>n</i> in der Eingabedatei <i>dateiname</i> - der Name der Tabelle fehlt. Es sind nur 16 Einträge pro Tabelle erlaubt. Dieser Fehler kann nur in der Entwicklungsumgebung auftreten.
Maßnahme	Keine Aktion erforderlich.

0-163 18 hexadezimale Elemente benötigt.

Text	18 hexadezimale Elemente benötigt.
Erklärung	Fehler in Zeile <i>n</i> in der Eingabedatei <i>dateiname</i> - es sind 18 hexadezimale Elemente erforderlich. Dieser Fehler kann nur in der Entwicklungsumgebung auftreten.
Maßnahme	Keine Aktion erforderlich.

0-164 Fehler in der Reihenfolge.

Text	Fehler in der Reihenfolge.
Erklärung	Fehler in Zeile n in der Eingabedatei <i>dateiname</i> für die Übersetzungstabelle - Fehler in der Reihenfolge.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

0-165 Erstes Element ist nicht gleich letztem Element.

Text	Erstes Element ist nicht gleich letztem Element.
Erklärung	Fehler in Zeile n in der Eingabedatei <i>dateiname</i> für die Übersetzungstabelle - das erste Element ist nicht gleich dem letztem Element.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

0-166 Tabelle unvollständig.

Text	Tabelle unvollständig.
Erklärung	Fehler in Zeile n in der Eingabedatei <i>dateiname</i> für die Übersetzungstabelle - die Tabelle ist unvollständig (0 - F erforderlich).
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

0-167 Zu viele Übersetzungstabellen definiert.

Text	Zu viele Übersetzungstabellen definiert.
Erklärung	Fehler in Zeile n in der Eingabedatei <i>dateiname</i> für die Übersetzungstabelle - es sind zu viele Übersetzungstabellen definiert.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

0-170 Fehler in Tastaturtabellendatei.

Text	Fehler in Tastaturtabellendatei.
Erklärung	Fehler in Zeile n in der Eingabedatei <i>dateiname</i> für die physische Tastatur.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

0-172 Fehlende Zeilen in Tastaturtabellendatei.

Text	Fehlende Zeilen in Tastaturtabellendatei.
Erklärung	Fehlende Zeilen in Tastaturtabellendatei - in der Tabelle NUMPAD werden Zeilen vermisst.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

0-173 Fehlende Zeilen in Tastaturtabellendatei.

Text	Fehlende Zeilen in Tastaturtabellendatei.
Erklärung	Fehlende Zeilen in Tastaturtabellendatei - in der Tabelle KEYTABLE werden Zeilen vermisst.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

0-175 Fehler in Tastaturtabellendatei.

Text	Fehler in Tastaturtabellendatei.
Erklärung	Fehler in Tastaturtabellendatei - in der Tabelle KEYTABLE sind zu viele Zeilen.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

0-176 Ungültiger Tabellenname

Text	Ungültiger Tabellenname
Erklärung	Der Tabellenname <i>name</i> ist kein gültiger Name für eine Terminal-Funktionscodetabelle. Gültige Namen sind BS2, HLLAPI, N3270, VTXXX und VT_aaa, wobei aaa 1 bis 28 Zeichen lang sein kann.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

0-177 Fehlender Tabellenname.

Text	Fehlender Tabellenname.
Erklärung	Fehler in der Eingabedatei <i>dateiname</i> für die Terminal-Funktionscodetabelle - es wurde keine Tabellenname angegeben.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

0-999 Syntaxfehler im Befehl.

Text	Syntaxfehler im Befehl.
Erklärung	Im Element <i>element</i> des Befehls in Zeile <i>zeile</i> ist ein Syntaxfehler. Diese allgemeine Meldung wird ausgegeben, wenn noch keine spezifische Meldung implementiert wurde. Dieser Fehler sollte nur in der Entwicklungsumgebung auftreten.
Maßnahme	Melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

1-006 Kommunikationsmethode wird zurzeit nicht unterstützt.

Text	Kommunikationsmethode wird zurzeit nicht unterstützt.
Erklärung	Die in den Session-Eigenschaften angegebene Kommunikationsmethode wird zurzeit nicht unterstützt. Dieser Fehler kann nur in der Entwicklungsumgebung auftreten.
Maßnahme	Keine Aktion erforderlich.

1-007 Session nicht in der Share-Datei gefunden.

Text	Session nicht in der Share-Datei gefunden.
Erklärung	Die Session wurde nicht in der Share-Datei gefunden oder es gab einen Fehler beim Lesen der Session-Eigenschaften.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte. Spielen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Share-Datei ein und versuchen Sie es noch einmal.

1-008 Datentransfer wurde abgebrochen.

Text	Datentransfer wurde abgebrochen.
Erklärung	Der Datentransfer mit Natural wurde abgebrochen. Vor dieser Meldung wurde eine Fehlermeldung mit Angaben zu den Ursachen ausgegeben.
Maßnahme	Wenn der Datentransfer nicht durch den Benutzer abgebrochen wurde, retten Sie die Log-Datei XFER_ERR.TRC aus dem Log- und Trace-Verzeichnis, und melden Sie den Fehler mit der Log-Datei Ihrem lokalen Software AG-Support.

1-009 Schnittstelle zum Druckdienst konnte nicht geöffnet werden.

Text	Schnittstelle zum Druckdienst konnte nicht geöffnet werden.
Erklärung	Die Schnittstelle zum Druckdienst konnte nicht geöffnet werden. Die verbundene Drucker-Session konnte daher nicht erzeugt werden.
Maßnahme	Schließen Sie die Bildschirm-Session und öffnen Sie sie erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

1-010 Kommunikationsmethode wird nicht in Terminal Server unterstützt.

Text	Kommunikationsmethode wird nicht in Terminal Server unterstützt.
Erklärung	Die Kommunikationsmethode der Session, die Sie öffnen wollten, wird nicht in Terminal Server unterstützt. Bedingt durch technische Randbedingungen können die Kommunikationsmethoden "HLLAPI" und "Seriell VT" nicht in Terminal Server unterstützt werden.
Maßnahme	Benutzen Sie eine lokale Installation von Entire Connection, wenn Sie diese Kommunikationsmethode benutzen wollen.

1-012 Kommunikationsmethode wird nicht mehr unterstützt.

Text	Kommunikationsmethode wird nicht mehr unterstützt.
Erklärung	Die Kommunikationsmethode der Session, die Sie öffnen wollten, wird nicht mehr unterstützt.
Maßnahme	Siehe die Dokumentation von Entire Connection, Kapitel Installation, Unterstützte Kommunikationsmethoden.

1-400 Fehlertext nicht gefunden.

Text	Fehlertext nicht gefunden.
Erklärung	Der Fehlertext für Fehlernummer <i>nummer</i> wurde nicht gefunden.
Maßnahme	Melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

2-101 Fehler bei Dateizugriff.

Text	Fehler bei Dateizugriff.
Erklärung	Beim Zugriff auf die Datei <i>dateiname</i> wurde ein Fehler mit Fehlercode <i>fehlercode</i> gemeldet.
Maßnahme	Sie finden Details zu dem Fehlercode in der Dokumentation Ihres Betriebssystems.

3-001 Interner Fehler.

Text	Interner Fehler.
Erklärung	Interner Fehler beim Parsen des BS2000-9750-Datenstroms. Dieser Fehler sollte nur in der Entwicklungsumgebung auftreten.
Maßnahme	Melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

3-002 Interner Fehler.

Text	Interner Fehler.
Erklärung	Interner Fehler in der Befehlsinterpreterfunktion <i>cp_subst</i> .
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

3-004 Interner Fehler in der Befehlsinterpreterfunktion *cp_setke*.

Text	Interner Fehler in der Befehlsinterpreterfunktion <i>cp_setke</i> .
Erklärung	Interner Fehler.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

3-005 Unzulässige Wertzuweisung an dynamische Variable.

Text	Unzulässige Wertzuweisung an dynamische Variable.
Erklärung	Sie dürfen einer dynamischen Variablen keinen Wert zuweisen.
Maßnahme	Siehe Kapitel Terminal-Emulation, Prozedurdateien, Variablen in Prozedurdateien in der Dokumentation von Entire Connection.

3-006 Interner Fehler.

Text	Interner Fehler.
Erklärung	Interner Fehler in der Funktion <code>cp_value</code> .
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

3-007 Protokolldatei konnte nicht erstellt werden.

Text	Protokolldatei konnte nicht erstellt werden.
Erklärung	Die Protokolldatei <code>dateiname</code> konnte nicht erstellt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Einstellung für das Log- und Trace-Verzeichnis im Konfigurationsmanager von Entire Connection, Benutzereigenschaften, Prozedurdialog.

3-008 Interner Fehler - unbekannter Befehl.

Text	Interner Fehler - unbekannter Befehl.
Erklärung	Interner Fehler in der Funktion <code>cp_rout</code> : unbekannter Befehl in P-Code.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

3-010 Task existiert nicht.

Text	Task existiert nicht.
Erklärung	Der Task <code>taskname</code> war zur Ausführung eingetragen, existiert aber nicht mehr in der Share-Datei.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Task-Definition mit dem Konfigurationsmanager von Entire Connection.

3-012 Interner Fehler.

Text	Interner Fehler.
Erklärung	Interner Fehler in der Funktion <code>js_exec</code> .
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

3-013 Interner Fehler in der Funktion js_exec.

Text	Interner Fehler in der Funktion js_exec.
Erklärung	Interner Fehler.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

3-014 DOS-Task kann nicht ausgeführt werden.

Text	DOS-Task kann nicht ausgeführt werden.
Erklärung	Der Task <i>taskname</i> kann nicht ausgeführt werden. In Ihren Benutzereigenschaften ist definiert, dass DOS-Tasks für Sie nicht erlaubt sind. Die Option DOS-Tasks zu verbieten wird ab der Version 4 von Entire Connection nicht mehr unterstützt. Dieser Fehler kann nur auftreten, wenn Sie eine Share-Datei von Version 3, in der Sie diese Option benutzen, nach Version 4 migriert haben.
Maßnahme	Löschen Sie das Benutzerprofil und legen Sie es dann mit dem aktuellen Konfigurationsmanager von Entire Connection neu an.

3-020 Fehler beim Starten eines Tasks.

Text	Fehler beim Starten eines Tasks.
Erklärung	Beim Starten des Tasks <i>taskname</i> mit dem Programm <i>programmname</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Task-Definition.

3-040 Task existiert nicht.

Text	Task existiert nicht.
Erklärung	Der Task mit dem Namen <i>taskname</i> existiert nicht in der Share-Datei.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Task-Definitionen in der Share-Datei.

3-042 Zeichenkette nicht durch Anführungszeichen abgeschlossen.

Text	Zeichenkette nicht durch Anführungszeichen abgeschlossen.
Erklärung	Die Zeichenkette wird nicht durch Anführungszeichen abgeschlossen. Eingabeargumente einer Prozedurdatei müssen von identischen Anführungszeichen eingeschlossen sein.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

3-052 Unbekannte dynamische Variable.

Text	Unbekannte dynamische Variable.
Erklärung	Eine unbekannte dynamische Variable wurde in dem Befehl entdeckt. Dieser Fehler sollte nur in der Entwicklungsumgebung auftreten.
Maßnahme	Melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

4-001 Fehler bei Speicheranforderung in LocalLock.

Text	Fehler bei Speicheranforderung in LocalLock.
Erklärung	Bei einer Speicheranforderung ist ein Fehler in LocalLock aufgetreten. Die laufende Operation ist fehlgeschlagen und das System ist instabil.
Maßnahme	Beenden Sie Entire Connection. Prüfen Sie, welche Windows-Anwendungen ungewöhnlich viel Speicher verbrauchen.

5-000 Keine Tabellen mehr verfügbar.

Text	Keine Tabellen mehr verfügbar.
Erklärung	Der Tabellen-Manager in Entire Connection hat keine Tabellen mehr verfügbar. Dieser Fehler sollte nur in der Entwicklungsumgebung auftreten.
Maßnahme	Stoppen Sie Entire Connection und versuchen Sie es noch einmal. Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

10-000 Unbekannter Befehl oder Task.

Text	Unbekannter Befehl oder Task.
Erklärung	Der Befehl oder der Task <i>name</i> in Zeile <i>n</i> ist unbekannt.
Maßnahme	Geben Sie einen gültigen Befehl ein. Siehe die Dokumentation der Befehle von Entire Connection.

10-001 Operation konnte nicht ausgeführt werden.

Text	Operation konnte nicht ausgeführt werden.
Erklärung	Die Operation konnte nicht ausgeführt werden. Sie können in der Befehlszeile keine Session-Variablen ändern.
Maßnahme	Geben Sie einen gültigen Befehl ein.

10-002 Kein Befehl angegeben.

Text	Kein Befehl angegeben.
Erklärung	Es wurde ein Befehl angegeben, der nur Leerzeichen enthält.
Maßnahme	Geben Sie einen gültigen Befehl ein.

10-010 Ungültige Dateinummer im Befehl.

Text	Ungültige Dateinummer im Befehl.
Erklärung	Die Dateinummer im Befehl <i>befehl</i> in der Zeile <i>n</i> ist ungültig. Gültige Dateinummern sind 1, 2, 3 und 4. Siehe die Beschreibung der Befehle OPEN, CLOSE, READ und WRITE in der Dokumentation von Entire Connection.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Befehl.

10-011 Dateiname erforderlich für OPEN.

Text	Dateiname erforderlich für OPEN.
Erklärung	Für den OPEN-Befehl in Zeile <i>n</i> ist ein Dateiname oder eine Variable mit dem Dateinamen erforderlich. Siehe die Beschreibung des Befehls OPEN in der Dokumentation von Entire Connection.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-012 Globale oder lokale Parametervariable erforderlich für READ.

Text	Globale oder lokale Parametervariable erforderlich für READ.
Erklärung	Für den READ-Befehl ist eine globale oder lokale Parametervariable erforderlich. Sie können +PARM0 bis +PARM9 und/oder #PARM0 bis #PARM9 benutzen. Siehe die Beschreibung des Befehls READ in der Dokumentation von Entire Connection.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-022 Lokale Variable darf jetzt nicht gesetzt werden.

Text	Lokale Variable darf jetzt nicht gesetzt werden.
Erklärung	Lokale Prozedurvariablen können nicht von der Befehlszeile gesetzt werden. Lokale Prozedurvariablen können nur in Prozedurdateien verwendet werden.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-024 Geschachtelte SET PCKEY/TEKEY-Befehle.

Text	Geschachtelte SET PCKEY/TEKEY-Befehle.
Erklärung	Innerhalb einer SET-Anweisung dürfen Sie mit SET keine weitere Taste definieren. Sie dürfen die Befehle SET PCKEY/TEKEY nicht schachteln.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-025 Zu viele Parameter.

Text	Zu viele Parameter.
Erklärung	Für den Befehl <i>befehl</i> wurden zu viele Parameter angegeben.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-030 Falsche Angabe für *SCREEN.

Text	Falsche Angabe für *SCREEN.
Erklärung	Der Bildschirmbereich, der in *SCREEN angegeben wurde, ist kürzer als die Zeichenkette mit der verglichen werden soll.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-031 Zeichenkette hat kein abschließendes Anführungszeichen.

Text	Zeichenkette hat kein abschließendes Anführungszeichen.
Erklärung	Die Zeichenkette hat kein abschließendes Anführungszeichen. Zeichenketten müssen von identischen Anführungszeichen eingeschlossen sein.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-032 Unerlaubte leere Zeichenkette.

Text	Unerlaubte leere Zeichenkette.
Erklärung	Eine leere Zeichenkette ist nicht erlaubt für Befehle wie IF und WAITFOR.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-040 Befehl TYPE hier nicht erlaubt.

Text	Befehl TYPE hier nicht erlaubt.
Erklärung	Der Befehl TYPE ist in dieser Anweisung nicht erlaubt.
Maßnahme	Entfernen Sie TYPE aus dieser Anweisung.

10-050 Unerlaubte Benutzung einer lokalen Variablen.

Text	Unerlaubte Benutzung einer lokalen Variablen.
Erklärung	Die Benutzung einer lokalen Variablen ist in der Anweisung nicht erlaubt. Sie dürfen lokale Variablen nicht mit den Befehlen CLOSE, INPUT, OPEN-I, OPEN-O, READ, SET PCFILE, WAITM und WRITE verwenden.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-051 Element wird nicht mehr unterstützt.

Text	Element wird nicht mehr unterstützt.
Erklärung	Das Element wird nicht mehr unterstützt. Unterstütztes Element in dem Befehl ist TEKEY.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-054 Terminal-Emulationstaste kann hier nicht definiert werden.

Text	Terminal-Emulationstaste kann hier nicht definiert werden.
Erklärung	Sie können in diesem Kontext keine Terminal-Emulationstasten definieren.
Maßnahme	Benutzen Sie den Dialog "Tasten für Terminal-Emulation" des Konfigurationsmanagers von Entire Connection.

10-056 VT-Emulationstaste kann hier nicht definiert werden.

Text	VT-Emulationstaste kann hier nicht definiert werden.
Erklärung	Sie können in diesem Kontext keine VT-Emulationstasten definieren.
Maßnahme	Ändern Sie das entsprechende .key File im "tabels" Folder der Installation. Benutzen Sie den Dialog "Terminal-Emulations-Tabellen" des Konfigurationsmanagers von Entire Connection zum Importieren der Tabelle.

10-057 3278-Emulationstaste kann hier nicht definiert werden.

Text	3278-Emulationstaste kann hier nicht definiert werden.
Erklärung	Sie können in diesem Kontext keine 3278-Emulationstasten definieren.
Maßnahme	Ändern Sie das entsprechende .key File im "tabels" Folder der Installation. Benutzen Sie den Dialog "Terminal-Emulations-Tabellen" des Konfigurationsmanagers von Entire Connection zum Importieren der Tabelle.

10-062 Mehrfache Verwendung von *SCREEN.

Text	Mehrfache Verwendung von *SCREEN.
Erklärung	Die *SCREEN-Variable darf nur einmal in dem Befehl angegeben werden.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-071 Ungültige PCFILE-Nummer.

Text	Ungültige PCFILE-Nummer.
Erklärung	Die verwendete PCFILE-Nummer im Befehl SET PCFILE ist ungültig. Gültige Werte sind 1 - 32.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-077 Unzulässige Kombination von Parametern in SET PCFILE.

Text	Unzulässige Kombination von Parametern in SET PCFILE.
Erklärung	Die Parameter UP und REPORT können im Befehl SET PCFILE nicht gleichzeitig verwendet werden.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-083 Unerlaubte Benutzung der *SCREEN-Variablen.

Text	Unerlaubte Benutzung der *SCREEN-Variablen.
Erklärung	Die *SCREEN-Variable kann nicht von der Befehlszeile benutzt werden. Die Verwendung von *SCREEN ist nur in einer Prozedurdatei gültig.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-084 Zu viele Elemente hinter *SCREEN.

Text	Zu viele Elemente hinter *SCREEN.
Erklärung	Es sind keine weiteren Elemente hinter *SCREEN erlaubt.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-087 Ungültige Minutenangabe.

Text	Ungültige Minutenangabe.
Erklärung	Der Wert für den MINUTES-Parameter muss eine ganze Zahl sein.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-109 Nummer oder Variable wird erwartet.

Text	Nummer oder Variable wird erwartet.
Erklärung	An der Position <i>pos</i> wird eine Nummer oder Variable wird erwartet erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-110 Paritätsangabe oder Variable erwartet.

Text	Paritätsangabe oder Variable erwartet.
Erklärung	An der Position <i>pos</i> wird eine Paritätsangabe oder Variable erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-111 Binärangabe oder Variable erwartet.

Text	Binärangabe oder Variable erwartet.
Erklärung	An der Position <i>pos</i> wird eine Binärangabe oder Variable erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-113 Zeichenkette oder Variable erwartet.

Text	Zeichenkette oder Variable erwartet.
Erklärung	An der Position <i>pos</i> wird eine Zeichenkette oder Variable erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-116 Befehl erwartet.

Text	Befehl erwartet.
Erklärung	An der Position <i>pos</i> wird ein Befehl erwartet. Benutzen Sie jeden beliebigen Befehl von Entire Connection außer IF, IFNOT und WAITFOR.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-117 Befehl erwartet.

Text	Befehl erwartet.
Erklärung	An der Position <i>pos</i> wird ein Befehl erwartet. Sie können hier jeden beliebigen Befehl von Entire Connection verwenden.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-118 Befehl hier nicht erlaubt.

Text	Befehl hier nicht erlaubt.
Erklärung	Der Befehl <i>befehl</i> ist hier nicht erlaubt. Dieser Befehl kann nicht in der Befehlszeile eingegeben werden.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-119 Syntaxfehler.

Text	Syntaxfehler.
Erklärung	Syntaxfehler in Element <i>n</i> . Es wurde kein passender Befehl oder keine passende Variable gefunden.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-120 Systemvariable, globale Variable oder lokale Variable erwartet.

Text	Systemvariable, globale Variable oder lokale Variable erwartet.
Erklärung	Als Element <i>n</i> wird eine Systemvariable, globale Variable oder lokale Variable erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-128 Label erwartet.

Text	Label erwartet.
Erklärung	Als Element <i>n</i> wird ein Label erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-129 Ungültiges Label.

Text	Ungültiges Label.
Erklärung	Ein labelL darf nicht länger als 12 Zeichen sein
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-130 Befehl erwartet.

Text	Befehl erwartet.
Erklärung	Als Element <i>n</i> wird ein Befehl erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-131 Schlüsselwort TEKEY erwartet.

Text	Schlüsselwort TEKEY erwartet.
Erklärung	An der Position <i>pos</i> wird das Schlüsselwort TEKEY erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-132 Benutzung von Variablen nicht erlaubt.

Text	Benutzung von Variablen nicht erlaubt.
Erklärung	Als Element 3 im Befehl SET TEKEY ist die Benutzung von Variablen nicht erlaubt. Es wird ein physischer Tastenname erwartet (z.B. F1).
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-133 Physischer Tastenname wird erwartet.

Text	Physischer Tastenname wird erwartet.
Erklärung	Das Element 3 im Befehl SET TEKEY muss ein physischer Tastenname sein (z.B. F1).
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-135 VT100-Tastename erwartet.

Text	VT100-Tastename erwartet.
Erklärung	Als Element 3 im Befehl SET VTKEY wird ein VT100-Tastename erwartet.
Maßnahme	Bitten Sie Ihren lokalen Software AG-Support um Hilfe bei der Korrektur.

10-139 XCLOCK/KEYRESET oder TYPE erwartet.

Text	XCLOCK/KEYRESET oder TYPE erwartet.
Erklärung	Ein XCLOCK/KEYRESET- oder TYPE-Schlüsselwort wurde erwartet, aber nicht gefunden. Diese Anweisung wird bei den Befehlen SET 3270KEY und SET VTKEY in den Terminal-Funktionscodetabellen verwendet.
Maßnahme	Bitten Sie Ihren lokalen Software AG-Support um Hilfe bei der Korrektur.

10-141 Schlüsselwort für Terminal-Emulationstaste erwartet.

Text	Schlüsselwort für Terminal-Emulationstaste erwartet.
Erklärung	Ein Schlüsselwort für eine Terminal-Emulationstaste wurde erwartet, aber nicht gefunden. Diese Anweisung wird bei den Befehlen SET 3270KEY und SET VTKEY in den Terminal-Funktionscodetabellen verwendet.
Maßnahme	Bitten Sie Ihren lokalen Software AG-Support um Hilfe bei der Korrektur.

10-142 Schlüsselwort für PC-Tastennamen erwartet.

Text	Schlüsselwort für PC-Tastennamen erwartet.
Erklärung	Ein Schlüsselwort für eine PC-Taste wurde erwartet, aber nicht gefunden. Diese Anweisung wird bei dem Befehl SET VTKEY in den Terminal-Funktionscodetabellen verwendet.
Maßnahme	Bitten Sie Ihren lokalen Software AG-Support um Hilfe bei der Korrektur.

10-143 Zeichenkette oder VT100-Taste erwartet.

Text	Zeichenkette oder VT100-Taste erwartet.
Erklärung	Eine Zeichenkette oder ein Schlüsselwort für eine VT100-Taste wurde erwartet, aber nicht gefunden. Diese Anweisung wird bei dem Befehl SET VTKEY in den Terminal-Funktionscodetabellen verwendet.
Maßnahme	Bitten Sie Ihren lokalen Software AG-Support um Hilfe bei der Korrektur.

10-144 Element ist kein Schlüsselwort für eine VT100-Taste.

Text	Element ist kein Schlüsselwort für eine VT100-Taste.
Erklärung	Ein Schlüsselwort für eine VT100-Taste wurde erwartet, aber nicht gefunden. Diese Anweisung wird bei dem Befehl SET VTKEY in den Terminal-Funktionscodetabellen verwendet.
Maßnahme	Bitten Sie Ihren lokalen Software AG-Support um Hilfe bei der Korrektur.

10-145 Zeichenkette, globale Variable, Systemvariable oder PC-Taste erwartet.

Text	Zeichenkette, globale Variable, Systemvariable oder PC-Taste erwartet.
Erklärung	Eine Zeichenkette, globale Variable, Systemvariable oder PC-Taste wurde erwartet, aber nicht gefunden. Diese Anweisung wird in SET key Befehlen in internen Tabellen verwendet.
Maßnahme	Bitten Sie Ihren lokalen Software AG-Support um Hilfe bei der Korrektur.

10-146 Zeichenkette, globale Variable, Systemvariable oder Terminal-Emulationstaste erwartet.

Text	Zeichenkette, globale Variable, Systemvariable oder Terminal-Emulationstaste erwartet.
Erklärung	Eine Zeichenkette, globale Variable, Systemvariable oder Terminal-Emulationstaste wurde erwartet, aber nicht gefunden.
Maßnahme	Bitten Sie Ihren lokalen Software AG-Support um Hilfe bei der Korrektur.

10-150 Globale oder lokale Zählervariable erwartet.

Text	Globale oder lokale Zählervariable erwartet.
Erklärung	Bei den Befehlen DECR und INCR muss eine globale oder lokale Zählervariable verwendet werden. Siehe die Beschreibung der Befehle DECR und INCR in der Dokumentation von Entire Connection.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-151 Globale oder lokale Variable erwartet.

Text	Globale oder lokale Variable erwartet.
Erklärung	Bei dem Befehl RESETVAR muss eine globale oder lokale Variable verwendet werden. Siehe die Beschreibung des Befehls RESETVAR in der Dokumentation von Entire Connection.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-152 Schlüsselwort GLOBALS oder LOCALS erwartet.

Text	Schlüsselwort GLOBALS oder LOCALS erwartet.
Erklärung	Bei dem Befehl SHIFT muss das Schlüsselwort GLOBALS oder LOCALS verwendet werden. Siehe die Beschreibung des Befehls SHIFT in der Dokumentation von Entire Connection.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-153 Binäre Systemvariable erwartet.

Text	Binäre Systemvariable erwartet.
Erklärung	Bei dem Befehl TOGGLE muss eine binäre Systemvariable verwendet werden. Siehe die Beschreibung des Befehls TOGGLE in der Dokumentation von Entire Connection.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-160 Syntaxfehler bei *SCREEN.

Text	Syntaxfehler bei *SCREEN.
Erklärung	Syntaxfehler im *SCREEN-Format. Es wurde eine Zeilen-, aber keine Spaltenangabe gemacht.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-163 Zeichenkette oder Variable erwartet.

Text	Zeichenkette oder Variable erwartet.
Erklärung	Hinter dem Element n wird eine Zeichenkette oder Variable erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-164 Operator erwartet.

Text	Operator erwartet.
Erklärung	An der Position pos wird ein Operator erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-165 Operator erwartet.

Text	Operator erwartet.
Erklärung	Vor dem Element n wird ein Operator erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-166 Operator oder Befehl erwartet.

Text	Operator oder Befehl erwartet.
Erklärung	Hinter dem Element n wird ein Operator oder Befehl erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-167 Zeichenkette oder Variable erwartet.

Text	Zeichenkette oder Variable erwartet.
Erklärung	Vor dem Element n wird eine Zeichenkette oder Variable erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-168 Operator oder Befehl erwartet.

Text	Operator oder Befehl erwartet.
Erklärung	An der Position pos wird ein Operator oder Befehl erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-169 Operator bei IFNOT nicht erlaubt.

Text	Operator bei IFNOT nicht erlaubt.
Erklärung	Bei dem Befehl IFNOT ist kein Operator erlaubt.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-170 PCFILE-Nummer hinter SET PCFILE erwartet.

Text	PCFILE-Nummer hinter SET PCFILE erwartet.
Erklärung	Hinter dem Befehl SET PCFILE wird eine PCFILE-Nummer erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-172 DOWN oder UP erwartet.

Text	DOWN oder UP erwartet.
Erklärung	Das Schlüsselwort DOWN oder UP wird hinter SET PCFILE <i>fnr</i> erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-173 DOWN oder UP erwartet.

Text	DOWN oder UP erwartet.
Erklärung	Das Schlüsselwort DOWN oder UP wird hinter SET PCFILE <i>fnr</i> erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-174 DATA oder REPORT erwartet.

Text	DATA oder REPORT erwartet.
Erklärung	Das Schlüsselwort DATA oder REPORT wird als nächstes Element des Befehls SET PCFILE erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-175 DATA oder REPORT erwartet.

Text	DATA oder REPORT erwartet.
Erklärung	Das Schlüsselwort DATA oder REPORT wird als nächstes Element des Befehls SET PCFILE erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-176 DATA oder REPORT erwartet.

Text	DATA oder REPORT erwartet.
Erklärung	Das Schlüsselwort DATA oder REPORT wird als nächstes Element des Befehls SET PCFILE erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-178 Dateiname erwartet.

Text	Dateiname erwartet.
Erklärung	Ein Dateiname wird als nächstes Element des Befehls SET PCFILE erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-179 Ungültiges Element in SET PCFILE.

Text	Ungültiges Element in SET PCFILE.
Erklärung	Ein ungültiges Element wurde im Befehl SET PCFILE entdeckt. Hinter dem Parameter Dateinamen dürfen keine weiteren Elemente sein.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-180 *SCREEN-Format erwartet.

Text	*SCREEN-Format erwartet.
Erklärung	Wenn Sie *SCREEN in einem SET-Befehl verwenden, muss das *SCREEN-Format vollständig spezifiziert werden: *SCREEN <i>reihe spalte länge</i> .
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-181 Syntaxfehler bei *SCREEN.

Text	Syntaxfehler bei *SCREEN.
Erklärung	Das *SCREEN-Format ist: <i>reihe spalte länge</i> . Für <i>reihe</i> , <i>spalte</i> und <i>länge</i> können ganze Zahlen, lokale Variablen oder globale Variablen verwendet werden.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-182 Zu viele Elemente bei SET PCFILE.

Text	Zu viele Elemente bei SET PCFILE.
Erklärung	Es wurden zu viele Elemente im Befehl SET PCFILE entdeckt. Hinter dem Parameter Dateinamen dürfen keine weiteren Elemente sein.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-190 Globale oder lokale Variable erwartet.

Text	Globale oder lokale Variable erwartet.
Erklärung	Als erster Parameter des INPUT-Befehls wird eine globale oder lokale Variable erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-191 Integer-Wert für Länge erwartet.

Text	Integer-Wert für Länge erwartet.
Erklärung	Als zweiter Parameter des INPUT-Befehls wird ein Integer-Wert erwartet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-193 Zeichenkette oder Variable erwartet.

Text	Zeichenkette oder Variable erwartet.
Erklärung	Der dritte und vierte Parameter des INPUT-Befehls muss eine Zeichenkette oder Variable sein.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-194 Zu viele Parameter bei INPUT.

Text	Zu viele Parameter bei INPUT.
Erklärung	Es wurden zu viele Parameter für den INPUT-Befehl eingegeben.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-311 Zu viele Operanden.

Text	Zu viele Operanden.
Erklärung	Es wurden zu viele Operanden für den Befehl eingegeben.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

10-312 Unvollständige Syntax.

Text	Unvollständige Syntax.
Erklärung	Es fehlen Parameter oder Operanden für den Befehl.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

11-003 Ungültiger Wert für BAUDRATE.

Text	Ungültiger Wert für BAUDRATE.
Erklärung	Der eingegebene Wert für die Systemvariable BAUDRATE ist nicht gültig. Gültige Werte sind 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 und 115200.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

11-004 Ungültiger Wert für BREAKMS.

Text	Ungültiger Wert für BREAKMS.
Erklärung	Der eingegebene Wert für die Systemvariable BREAKMS ist nicht gültig. Gültige Werte sind 1 - 1000.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

11-005 Ungültiger Wert für COMMPORT.

Text	Ungültiger Wert für COMMPORT.
Erklärung	Der eingegebene Wert für die Systemvariable COMMPORT ist nicht gültig. Gültige Werte sind 1 - 4.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

11-006 Ungültiger Wert für DATABITS.

Text	Ungültiger Wert für DATABITS.
Erklärung	Der eingegebene Wert für die Systemvariable DATABITS ist nicht gültig. Gültige Werte sind 7 und 8.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

11-007 Ungültiger Wert für STOPBITS.

Text	Ungültiger Wert für STOPBITS.
Erklärung	Der eingegebene Wert für die Systemvariable STOPBITS ist nicht gültig. Gültige Werte sind 1 und 2.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

11-008 Ungültiger Wert für UPDELAY.

Text	Ungültiger Wert für UPDELAY.
Erklärung	Der eingegebene Wert für die Systemvariable UPDELAY ist nicht gültig. Gültige Werte sind 0 - 3200.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

11-009 Ungültiger Wert für UPLPSIZE.

Text	Ungültiger Wert für UPLPSIZE.
Erklärung	Der eingegebene Wert für die Systemvariable UPLPSIZE ist nicht gültig. Gültige Werte sind 1 - 1920. Diese Systemvariable wird nicht ab der Version 4.5.3 mehr benutzt.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

11-010 Ungültiger Wert für CURSOR.

Text	Ungültiger Wert für CURSOR.
Erklärung	Der eingegebene Wert für die Systemvariable CURSOR ist nicht gültig. Gültige Werte sind 0 - 4.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

11-016 Ungültiger Wert für ECHO.

Text	Ungültiger Wert für ECHO.
Erklärung	Der eingegebene Wert für die Systemvariable ECHO ist nicht gültig. Gültige Werte sind 0 - 100.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

11-017 Ungültiger Wert für RESPONSE.

Text	Ungültiger Wert für RESPONSE.
Erklärung	Der eingegebene Wert für die Systemvariable RESPONSE ist nicht gültig. Gültige Werte sind 1 - 2400.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

11-018 Ungültiger Wert für AUTOLOCK.

Text	Ungültiger Wert für AUTOLOCK.
Erklärung	Der eingegebene Wert für die Systemvariable AUTOLOCK ist nicht gültig. Gültige Werte sind 0 - 1440.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

11-050 Interner Fehler bei lokaler Variable.

Text	Interner Fehler bei lokaler Variable.
Erklärung	Bei der Bearbeitung der lokalen Variable ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

11-051 Integer-Wert erwartet

Text	Integer-Wert erwartet
Erklärung	Die Variable, die in dem Befehl benutzt wird, muss eine Zahl zwischen 0 und 32767 enthalten.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Variablenbenutzung und korrigieren Sie den Fehler.

11-052 Ungültiger Paritätswert.

Text	Ungültiger Paritätswert.
Erklärung	Die Variable, die in dem Befehl benutzt wird, muss einen gültigen Paritätswert enthalten. Gültige Werte sind 1 und 2.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Variablenbenutzung und korrigieren Sie den Fehler.

11-053 Binärschlüsselwort erwartet.

Text	Binärschlüsselwort erwartet.
Erklärung	Die Variable, die in dem Befehl benutzt wird, muss ein Binärschlüsselwort enthalten (z.B. ON oder OFF).
Maßnahme	Überprüfen Sie die Variablenbenutzung und korrigieren Sie den Fehler.

11-082 Ungültiges *SCREEN-Format.

Text	Ungültiges *SCREEN-Format.
Erklärung	Die Variablen, die für das *SCREEN-Format benutzt werden, enthalten ungültige Werte.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Variablenbenutzung und korrigieren Sie den Fehler.

12-002 Datei existiert nicht.

Text	Datei existiert nicht.
Erklärung	Beim Zugriff auf die Datei <i>dateiname</i> wurde "Datei nicht gefunden" oder "Dateilesefehler" gemeldet.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob die Datei existiert und lesbar ist.

12-003 Prozedur vom Benutzer abgebrochen.

Text	Prozedur vom Benutzer abgebrochen.
Erklärung	Die Prozedur wurde vom Benutzer in der Zeile <i>n</i> abgebrochen.
Maßnahme	Keine Aktion erforderlich.

12-004 Interner Fehler beim Einlesen der Prozedurdatei.

Text	Interner Fehler beim Einlesen der Prozedurdatei.
Erklärung	Beim Einlesen der Prozedurdatei ist ein interner Fehler aufgetreten. Der vorhandene Speicherplatz wurde überschritten.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

12-005 Interne Verschachtelungstiefe überschritten.

Text	Interne Verschachtelungstiefe überschritten.
Erklärung	Die Prozedur wurde abgebrochen, da die interne Verschachtelungstiefe überschritten wurde. Sie dürfen nur bis zu 7 Prozedurdateien verschachteln.
Maßnahme	Reduzieren Sie die Anzahl der verschachtelten Prozeduraufrufe.

12-006 Host-System antwortet nicht.

Text	Host-System antwortet nicht.
Erklärung	Die Prozedur wurde abgebrochen, weil das Host-System nicht innerhalb der eingestellten maximalen Antwortzeit geantwortet hat.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Host-Verbindung. Überprüfen Sie die Einstellung für die maximale Host-Antwortzeit im Prozedurdialog der Session-Eigenschaften.

12-007 Ungültige Prozedurdatei.

Text	Ungültige Prozedurdatei.
Erklärung	Die Prozedurdatei ist nicht verwendbar. Sie enthält zu lange Zeilen oder binäre Daten. Die maximale Zeilenlänge für Prozedurdateien ist 192 Zeichen.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-008 SET TEKEY kann nicht ausgeführt werden.

Text	SET TEKEY kann nicht ausgeführt werden.
Erklärung	Die Anweisung SET TEKEY in der Prozedurdatei kann nicht ausgeführt werden, da noch keine Host-Session vorhanden ist. Sie müssen zuerst eine Session öffnen.
Maßnahme	Öffnen Sie eine Host-Session und versuchen Sie es noch einmal.

12-011 Doppelte Sprungmarke.

Text	Doppelte Sprungmarke.
Erklärung	Eine Sprungmarke mit gleichem Namen wurde in Zeile n gefunden.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-012 LOOPCNT überschritten.

Text	LOOPCNT überschritten.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil der Schleifenzähler überschritten wurde. Der Schleifenzähler ist im Prozedurdialog der Benutzereigenschaften definiert.
Maßnahme	Korrigieren Sie die Prozedurdatei oder erhöhen Sie den Wert für den Schleifenzähler.

12-013 Sprungmarke nicht gefunden.

Text	Sprungmarke nicht gefunden.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil die Sprungmarke nicht gefunden wurde.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-015 DOS-Task nicht erlaubt.

Text	DOS-Task nicht erlaubt.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde bei dem Versuch, einen DOS-Task auszuführen, abgebrochen. In Ihren Benutzereigenschaften ist definiert, dass DOS-Tasks für Sie nicht erlaubt sind. Die Option DOS-Tasks zu verbieten wird ab der Version 4 von Entire Connection nicht mehr unterstützt. Dieser Fehler kann nur auftreten, wenn Sie eine Share-Datei von Version 3, in der Sie diese Option benutzen, nach Version 4 migriert haben.

Maßnahme	Löschen Sie das Benutzerprofil und legen Sie es dann mit dem aktuellen Konfigurationsmanager von Entire Connection neu an.
----------	--

12-016 DOS-Befehle nicht erlaubt.

Text	DOS-Befehle nicht erlaubt.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde bei dem Versuch, einen DOS-Befehl auszuführen, abgebrochen. In Ihren Benutzereigenschaften ist definiert, dass DOS-Befehle für Sie nicht erlaubt sind. Die Option DOS-Befehle zu verbieten wird ab der Version 4 von Entire Connection nicht mehr unterstützt. Dieser Fehler kann nur auftreten, wenn Sie eine Share-Datei von Version 3, in der Sie diese Option benutzen, nach Version 4 migriert haben.
Maßnahme	Löschen Sie das Benutzerprofil und legen Sie es dann mit dem aktuellen Konfigurationsmanager von Entire Connection neu an.

12-017 Zu viele verschachtelte PERFORM-Befehle.

Text	Zu viele verschachtelte PERFORM-Befehle.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil zu viele verschachtelte PERFORM-Befehle verwendet wurden. Sie können nur 8 PERFORM-Befehle verschachteln.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-018 Kein PERFORM-Befehl, zu dem zurückgekehrt werden kann.

Text	Kein PERFORM-Befehl, zu dem zurückgekehrt werden kann.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen. Es gibt keinen PERFORM-Befehl, zu dem zurückgekehrt werden kann.
Maßnahme	Korrigieren Sie die Logik Ihrer Prozedurdatei.

12-019 Zu viele Tasks zur Ausführung geplant.

Text	Zu viele Tasks zur Ausführung geplant.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil zu viele Tasks zur Ausführung geplant wurden. Sie können nicht mehr als 32 Tasks für eine Prozedurdatei planen.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-060 Interner Pufferüberlauf-Fehler.

Text	Interner Pufferüberlauf-Fehler.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde in Zeile n abgebrochen, weil ein Pufferüberlauf-Fehler auftrat.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

12-082 Ungültiges *SCREEN-Format.

Text	Ungültiges *SCREEN-Format.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil die Werte in den Variablen, die im *SCREEN-Format verwendet wurden, ungültig sind.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-101 Verschachtelte Befehle.

Text	Verschachtelte Befehle.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil Befehle verschachtelt sind. Nach dem ersten TYPE-Befehl sind nur noch TYPE-Befehle erlaubt.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-802 Befehl REC_BUFF nicht für VT100-Kommunikation erlaubt.

Text	Befehl REC_BUFF nicht für VT100-Kommunikation erlaubt.
Erklärung	Der Befehl REC_BUFF kann nicht für die VT100-Kommunikation benutzt werden.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-804 Befehl HOLD nicht erlaubt.

Text	Befehl HOLD nicht erlaubt.
Erklärung	Der Befehl HOLD ist nicht für die Kommunikationsmethode Ihrer Session erlaubt. Der Befehl HOLD gilt nur für die VTxxx-Kommunikation.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-805 Befehl SESSION nicht erlaubt.

Text	Befehl SESSION nicht erlaubt.
Erklärung	Der Befehl SESSION ist nicht für die Kommunikationsmethode Ihrer Session erlaubt. Dieser Befehl gilt nur in einer HLLAPI-Session.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-806 Keine weiteren HLLAPI-Sessions verfügbar.

Text	Keine weiteren HLLAPI-Sessions verfügbar.
Erklärung	Der Befehl SESSION konnte nicht ausgeführt werden, weil keine weiteren HLLAPI-Sessions verfügbar sind.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-807 Befehl nicht im Statement DOWNLOAD COMMAND SYNC erlaubt.

Text	Befehl nicht im Statement DOWNLOAD COMMAND SYNC erlaubt.
Erklärung	Einige Befehle von Entire Connection können nicht verarbeitet werden, wenn sie mit dem Statement DOWNLOAD COMMAND SYNC von Natural gesendet werden. Siehe die Dokumentation von Entire Connection, Kapitel Terminal-Emulation, Datentransfer, DOWNLOAD-Statement.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-808 Ungültiger Befehl im Statement DOWNLOAD COMMAND SYNC.

Text	Ungültiger Befehl im Statement DOWNLOAD COMMAND SYNC.
Erklärung	Natural hat einen Befehl mit dem Statement DOWNLOAD COMMAND SYNC gesendet, während ein anderer Befehl oder eine Prozedurdatei in Bearbeitung ist. In dieser Situation kann nur der Befehl SET PCFILE zusätzlich verarbeitet werden.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-930 Ungültiger Wert für MINUTE-Parameter.

Text	Ungültiger Wert für MINUTE-Parameter.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil der Wert aus einer Variablen für den MINUTE-Parameter größer als 1400 ist.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Logik der Prozedurdatei und korrigieren Sie den Fehler.

12-931 Meldungstext zu lang.

Text	Meldungstext zu lang.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil der Meldungstext für den Befehl WAIT oder WAITM zu lang ist. Der Meldungstext darf maximal 184 Zeichen lang sein.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-932 Ungültiger Wert für MINUTE-Parameter.

Text	Ungültiger Wert für MINUTE-Parameter.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil der Wert aus einer Variablen für den MINUTE-Parameter ungültig ist. Gültige Werte sind 1 - 1400.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-933 Ungültiger Wert für Datum und/oder Uhrzeit.

Text	Ungültiger Wert für Datum und/oder Uhrzeit.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil der Wert für Datum und/oder Uhrzeit im Befehl ELAPSETIME ungültig ist.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-934 Ungültiger Wert für Datum und/oder Uhrzeit.

Text	Ungültiger Wert für Datum und/oder Uhrzeit.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil der Wert für Datum und/oder Uhrzeit im Befehl ELAPSETIME oder WAITUNTIL ungültig ist.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-940 Ungültige Dateinummer.

Text	Ungültige Dateinummer.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil die Dateinummer im Befehl SET PCFILE ungültig ist.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Logik der Prozedurdatei und korrigieren Sie den Fehler.

12-941 Ungültiger Dateiname.

Text	Ungültiger Dateiname.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil der Dateiname im Befehl SET PCFILE ungültig ist.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-942 Dateiname zu lang.

Text	Dateiname zu lang.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil der Dateiname im Befehl SET PCFILE zu lang ist. Ein Dateiname darf bei Entire Connection nur bis zu 268 Zeichen lang sein.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-943 Ungültiger Dateiname.

Text	Ungültiger Dateiname.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil der Dateiname im Befehl SET PCFILE ungültig ist. Der spezielle Dateiname ~~RANDOM gilt nur für das Herunterladen.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-945 Interner Fehler bei SET PCFILE: Keine Tabellen mehr.

Text	Interner Fehler bei SET PCFILE: Keine Tabellen mehr.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen. Es trat ein interner Fehler beim Befehl SET PCFILE auf - es sind keine Tabellen mehr verfügbar.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

12-946 Fehlende Parameter für SET PCFILE.

Text	Fehlende Parameter für SET PCFILE.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen. Für den Befehl SET PCFILE x DOWN CONVERT sind nicht alle Parameter angegeben. Benötigt werden die Parameter für den Stylesheet-Typ und den Stylesheet-Namen.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-947 Fehler in SET PCFILE: PCFILE-Name wurde durch Benutzung der Umgebungsvariable zu lang.

Text	Fehler in SET PCFILE: PCFILE-Name wurde durch Benutzung der Umgebungsvariable zu lang.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen. Der PCFILE-Name im SET PCFILE Befehl wurde durch Benutzung der Umgebungsvariable zu lang. Durch das Einfügen des Wertes der Umgebungsvariable wurde die maximale Länge für Dateinamen von 512 Zeichen überschritten.
Maßnahme	Prüfen Sie ob das Problem durch Verwendung kürzerer Pfad oder Dateinamen umgangen werden kann.

12-950 Rekursive Tastendefinition.

Text	Rekursive Tastendefinition.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen. Im Befehl SET TEKEY ist eine rekursive Tastendefinition.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-951 Integer-Wert erforderlich.

Text	Integer-Wert erforderlich.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen. Der Befehl SET hat einen Integer-Wert erwartet. Der Integer-Wert muss zwischen 0 und 32767 liegen.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-952 Ungültige Benutzung einer lokalen Variablen.

Text	Ungültige Benutzung einer lokalen Variablen.
Erklärung	Ungültige Benutzung einer lokalen Variablen in der Befehlszeile. Lokale Variablen sind nur in Prozedurdateien gültig.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-960 Ungültige Länge.

Text	Ungültige Länge.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil für den Befehl INPUT oder READ ein ungültiger Wert für den Längenparameter angegeben wurde. Für den INPUT-Befehl muss die Länge zwischen 1 und 72 sein. Für den READ-Befehl muss die Länge kleiner als 255 sein.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-961 Meldungstext fehlt.

Text	Meldungstext fehlt.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen. Für den Befehl INPUT muss mindestens ein Meldungstext angegeben werden.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-970 DOSDIR nicht gestartet.

Text	DOSDIR nicht gestartet.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen. Beim ersten Aufruf von DOSDIR müssen die Datei-Parameter angegeben werden. Dadurch wird DOSDIR gestartet. Die nachfolgenden Aufrufe von DOSDIR brauchen dann keine Parameter mehr.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-971 Ungültige Option bei DOSDIR.

Text	Ungültige Option bei DOSDIR.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen. Für den Befehl DOSDIR wurde eine ungültige Option für das Dateiattribut angegeben. Gültige Optionen für das Dateiattribut sind A, D, H, R und S.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-972 Ungültiger PRINTOPTION-Parameter.

Text	Ungültiger PRINTOPTION-Parameter.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil ein Parameter für die Systemvariable PRINTOPTION ungültig ist.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-973 Kein aktuelles Verzeichnis für POPDIR vorhanden.

Text	Kein aktuelles Verzeichnis für POPDIR vorhanden.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil kein aktuelles Verzeichnis für POPDIR vorhanden ist. Vor POPDIR müssen Sie PUSHDIR benutzen.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-974 Zu viele PUSHDIR-Befehle.

Text	Zu viele PUSHDIR-Befehle.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil zu viele PUSHDIR-Befehle verwendet wurden. Sie können mit PUSHDIR nur 8 Verzeichnisebenen tief gehen.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-975 PUSHDIR nicht erlaubt.

Text	PUSHDIR nicht erlaubt.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil PUSHDIR zurzeit nicht erlaubt ist. Sie müssen zuerst DOSDIR starten.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-980 Ungültige Dateinummer.

Text	Ungültige Dateinummer.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil die Dateinummer ungültig ist. Die Dateinummer für die Befehle OPEN, READ und WRITE muss zwischen 1 und 4 liegen.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-983 Ungültiger Dateiname.

Text	Ungültiger Dateiname.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil ein ungültiger Dateiname für den OPEN-Befehl angegeben wurde.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-984 Dateinummer bereits in Benutzung.

Text	Dateinummer bereits in Benutzung.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil die Dateinummer für den OPEN-Befehl noch in Benutzung ist. Sie müssen die Dateinummer zuerst schließen, bevor Sie sie wieder verwenden können.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-985 Datei bereits geöffnet.

Text	Datei bereits geöffnet.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil die Datei, die für den OPEN-Befehl angegeben wurde, bereits geöffnet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-986 Datei nicht zum Schreiben geöffnet.

Text	Datei nicht zum Schreiben geöffnet.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen. Sie versuchen in eine Datei zu schreiben, die zum Lesen geöffnet.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-987 Datei nicht zum Lesen geöffnet.

Text	Datei nicht zum Lesen geöffnet.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen. Sie versuchen aus einer Datei zu lesen, die zum Schreiben geöffnet ist.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-988 Dateinummer nicht geöffnet.

Text	Dateinummer nicht geöffnet.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde abgebrochen, weil die Dateinummer, die Sie verwenden, nicht geöffnet ist. Vor einem READ, WRITE oder CLOSE muss eine Datei zuerst geöffnet werden.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-989 Fehler beim WRITE-Befehl.

Text	Fehler beim WRITE-Befehl.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde durch einen Fehler beim WRITE-Befehl abgebrochen. Beim Schreiben der Datei ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob die Festplatte voll ist, und ob Sie Schreibrechte für das Zielverzeichnis haben.

12-990 Fehler beim READ-Befehl.

Text	Fehler beim READ-Befehl.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde durch einen Fehler beim READ-Befehl abgebrochen. Beim Lesen der Datei ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie die Leseberechtigung für die angegebene Adresse haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte.

12-991 Fehler beim OPEN-Befehl.

Text	Fehler beim OPEN-Befehl.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde durch einen Fehler beim OPEN-Befehl abgebrochen. Die Datei konnte nicht geöffnet werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie die benötigten Rechte für das Zielverzeichnis haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte.

12-992 Fehler beim CLOSE-Befehl.

Text	Fehler beim CLOSE-Befehl.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde durch einen Fehler beim CLOSE-Befehl abgebrochen. Die Datei konnte nicht geschlossen werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte.

12-994 TE-Task oder EMULATE-Befehl fehlgeschlagen.

Text	TE-Task oder EMULATE-Befehl fehlgeschlagen.
Erklärung	Der Task TE konnte nicht ausgeführt werden, oder der Befehl EMULATE ist fehlgeschlagen, weil in Ihren Benutzereigenschaften keine Standard-Session definiert ist.
Maßnahme	Definieren Sie eine Standard-Session auf der Seite "Parameter 2" Ihrer Benutzereigenschaften.

12-995 Session konnte nicht geöffnet werden.

Text	Session konnte nicht geöffnet werden.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde bei einem Befehl, der eine Host-Session benötigt, abgebrochen, weil keine Host-Session vorhanden war und auch keine geöffnet werden konnte. Sie müssen entweder eine Standard-Session in Ihren Benutzereigenschaften definieren oder zuerst eine Session mit dem Befehl CONNECT öffnen.
Maßnahme	Korrigieren Sie den Fehler.

12-996 Host-Verbindung nicht mehr vorhanden.

Text	Host-Verbindung nicht mehr vorhanden.
Erklärung	Die Prozedurdatei wurde bei dem WAITM-Befehl abgebrochen, weil die Host-Verbindung nicht mehr vorhanden ist.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Host-Verbindung.

14-020 SSL-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Fehler in Funktion SSL_CTX_new.

Text	SSL-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Fehler in Funktion SSL_CTX_new.
Erklärung	Die SSL-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Die Funktion SSL_CTX_new ist fehlgeschlagen.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Installation und -Konfiguration.

14-021 SSL-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Fehler in Funktion SSL_new.

Text	SSL-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Fehler in Funktion SSL_new.
Erklärung	Die SSL-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Die Funktion SSL_new ist fehlgeschlagen.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Installation und -Konfiguration.

14-022 SSL-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Fehler in Funktion SSL_connect.

Text	SSL-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Fehler in Funktion SSL_connect.
Erklärung	Die SSL-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Die Funktion SSL_connect ist fehlgeschlagen. Fehlernummer: <i>fehlernummer</i> , IP-Adresse: <i>IP-adresse</i> , Port: <i>port</i> .
Maßnahme	Überprüfen Sie die TCP/IP-Adresse und die Port-Einstellung in der SSL-Konfiguration.

14-023 SSL_write fehlgeschlagen.

Text	SSL_write fehlgeschlagen.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Die Funktion SSL_write ist mit Fehler <i>fehlernummer</i> fehlgeschlagen.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Installation und -Konfiguration.

14-024 SSL_read fehlgeschlagen.

Text	SSL_read fehlgeschlagen.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Die Funktion SSL_read ist mit Fehler <i>fehlernummer</i> fehlgeschlagen.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Installation und -Konfiguration.

14-026 Zertifikatsdatei calist.pem konnte nicht gelesen werden.

Text	Zertifikatsdatei calist.pem konnte nicht gelesen werden.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Die Zertifikatsdatei calist.pem konnte nicht gelesen werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und stellen Sie sicher, dass die Datei calist.pem existiert und lesbar ist.

14-027 Fehler beim Erzeugen einer Zufallszahl.

Text	Fehler beim Erzeugen einer Zufallszahl.
Erklärung	Die SSL-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Die Funktion zum Erzeugen einer Zufallszahl ist fehlgeschlagen.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Installation und -Konfiguration.

14-028 Host-Name entspricht nicht dem Namen im Zertifikat.

Text	Host-Name entspricht nicht dem Namen im Zertifikat.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Der Host-Name <i>host</i> entspricht nicht dem Namen <i>name</i> im Zertifikat.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat für den Host an.

14-029 Die Client-Zertifikatsdatei konnte nicht geladen werden.

Text	Die Client-Zertifikatsdatei konnte nicht geladen werden.
Erklärung	Die SSL-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Die Zertifikatsdatei <i>name</i> des Clients konnte nicht geladen werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Client-Zertifikat an.

14-030 Private Client-Schlüsseldatei konnte nicht geladen werden.

Text	Private Client-Schlüsseldatei konnte nicht geladen werden.
Erklärung	Die SSL-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Die private Schlüsseldatei <i>name</i> des Clients konnte nicht geladen werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie eine gültige private Schlüsseldatei an.

14-031 Host-Name konnte nicht aus dem Zertifikat ermittelt werden.

Text	Host-Name konnte nicht aus dem Zertifikat ermittelt werden.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Der Host-Name konnte nicht aus dem Zertifikat ermittelt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-050 Die SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Initialisierung der SSH-Bibliothek fehlgeschlagen.

Text	Die SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Initialisierung der SSH-Bibliothek fehlgeschlagen.
Erklärung	Die SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Die SSH-Bibliothek konnte nicht initialisiert werden und meldete den Fehler <i>fehlercode</i> .
Maßnahme	Überprüfen Sie die SSH-Installation und -Konfiguration. Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

14-051 SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. SSH-Session konnte nicht initialisiert werden.

Text	SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. SSH-Session konnte nicht initialisiert werden.
Erklärung	Die SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Die SSH-Session konnte nicht initialisiert werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie die SSH-Installation und -Konfiguration. Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

14-052 SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. SSH-Session konnte nicht erzeugt werden.

Text	SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. SSH-Session konnte nicht erzeugt werden.
Erklärung	Die SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Es konnte keine SSH-Session erzeugt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie die SSH-Installation und -Konfiguration. Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

14-053 SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Authentifizierung per Passwort fehlgeschlagen.

Text	SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Authentifizierung per Passwort fehlgeschlagen.
Erklärung	Die SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Die eingegebenen Werte für Benutzerkennzeichen und Passwort sind nicht gültig.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

14-054 SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Keine unterstützte Authentifizierungsmethode gefunden.

Text	SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Keine unterstützte Authentifizierungsmethode gefunden.
Erklärung	Die SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Der Host hat keine Authentifizierungsmethode angegeben, die von Entire Connection unterstützt wird.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Host-SSH-Installation und -Konfiguration. Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

14-055 SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Die Authentifizierung per "keyboard-interactive" ist fehlgeschlagen.

Text	SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Die Authentifizierung per "keyboard-interactive" ist fehlgeschlagen.
Erklärung	Die SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Die eingegebenen Werte für Benutzerkennzeichen und Passwort sind nicht gültig. Der Host hat den Fehler <i>fehlercode</i> gemeldet.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

14-056 SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Der Host hat keine Authentifizierungsschemata geliefert.

Text	SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Der Host hat keine Authentifizierungsschemata geliefert.
Erklärung	Die SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Der Host hat keine Authentifizierungsschemas geliefert.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Host-SSH-Installation und -Konfiguration. Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

14-057 SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Es konnte keine Session erzeugt werden.

Text	SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Es konnte keine Session erzeugt werden.
Erklärung	Die SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Die SSH-Session konnte nicht geöffnet werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie die SSH-Installation und -Konfiguration. Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

14-058 SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Fehler bei "requesting pty".

Text	SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Fehler bei "requesting pty".
Erklärung	Die SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Die Funktion "request pty" hat einen Fehler <i>fehlercode</i> gemeldet.
Maßnahme	Überprüfen Sie die SSH-Installation und -Konfiguration. Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

14-059 SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Fehler bei "request shell on allocated pty".

Text	SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Fehler bei "request shell on allocated pty".
Erklärung	Die SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Die Anforderung einer Shell für das allokierte pty ist fehlgeschlagen.
Maßnahme	Überprüfen Sie die SSH-Installation und -Konfiguration. Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

14-060 SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Zu viele fehlgeschlagene Anmeldeversuche.

Text	SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Zu viele fehlgeschlagene Anmeldeversuche.
Erklärung	Die SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Es gab zu viele fehlgeschlagene Anmeldeversuche des Benutzers <i>name</i> .
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Benutzerdaten und versuchen Sie es noch einmal. Beachten Sie, dass Sie das Benutzerkennzeichen nach einem Authentifizierungsfehler nicht mehr ändern können. In diesem Fall müssen Sie abbrechen und die Session neu öffnen.

14-061 SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Fehler bei Authentifizierung per "keyboard-interactive".

Text	SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Fehler bei Authentifizierung per "keyboard-interactive".
Erklärung	Die SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Die Authentifizierung per "keyboard-interactive" hat den Fehler <i>fehlercode</i> gemeldet.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Benutzer-Daten und versuchen Sie es noch einmal.

14-062 Die SSH-Verbindung wurde vom Benutzer abgebrochen.

Text	Die SSH-Verbindung wurde vom Benutzer abgebrochen.
Erklärung	Die SSH-Verbindung wurde nicht aufgebaut weil der Benutzer den Vorgang abgebrochen hat.
Maßnahme	Keine Aktion erforderlich.

14-063 SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Interner Fehler.

Text	SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Interner Fehler.
Erklärung	Die SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Es ist ein interner Fehler aufgetreten weil ein Server-Interface fehlt.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Installation und Konfiguration von Entire Connection. Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

14-064 SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Authentifizierung per "publickey" fehlgeschlagen.

Text	SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Authentifizierung per "publickey" fehlgeschlagen.
Erklärung	Die SSH-Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Die Authentifizierung per "publickey" fehlgeschlagen.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Benutzerdaten und die Schlüsseldateien und versuchen Sie es noch einmal. Überprüfen Sie die Host-Konfiguration für die Authentifizierungsmethode "publickey".

14-065 Fehler in Funktion SSH_write.

Text	Fehler in Funktion SSH_write.
Erklärung	Fehler in der Host-Kommunikation. Es konnten keine Daten an den Host gesendet werden. Die Funktion SSH_write hat den Fehler <i>fehlercode</i> gemeldet.
Maßnahme	Überprüfen Sie die SSH-Installation und -Konfiguration. Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

14-066 Die SSH-Schlüsseldatei muss im Verzeichnis\n %LOCALAPPDATA%\Software AG\Entire Connection\certs\n sein.

Text	Die SSH-Schlüsseldatei muss im Verzeichnis\n %LOCALAPPDATA%\Software AG\Entire Connection\certs\n sein.
Erklärung	Die private SSH-Schlüsseldatei muss im Verzeichnis\n %LOCALAPPDATA%\Software AG\Entire Connection\certs\n sein.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

14-067 Name der SSH-Schlüsseldatei ist zu lang.

Text	Name der SSH-Schlüsseldatei ist zu lang.
Erklärung	Der Name der privaten Schlüsseldatei ist zu lang. Die maximale Länge ist 47 Zeichen.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

14-080 Fataler Kommunikationsfehler.

Text	Fataler Kommunikationsfehler.
Erklärung	Fehler in der Host-Kommunikation. Zeitüberschreitung in CallMethodToThread. Caller: <i>name</i> .
Maßnahme	Überprüfen Sie die Installation und Konfiguration von Entire Connection. Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

14-102 Herausgeber-Zertifikat konnte nicht geholt werden.

Text	Herausgeber-Zertifikat konnte nicht geholt werden.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Herausgeber-Zertifikat konnte nicht geholt werden. Das Herausgeber-Zertifikat wurde nicht gefunden. Dies tritt auf, wenn das Herausgeber-Zertifikat eines nicht vertrauenswürdigen Zertifikats nicht gefunden werden kann.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Herausgeber-Zertifikat an.

14-103 CRL eines Zertifikats wurde nicht gefunden.

Text	CRL eines Zertifikats wurde nicht gefunden.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Die Zertifikats-CRL konnte nicht geholt werden. Die CRL eines Zertifikats wurde nicht gefunden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-104 Die Signatur des Zertifikats konnte nicht entschlüsselt werden.

Text	Die Signatur des Zertifikats konnte nicht entschlüsselt werden.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Die Signatur des Zertifikats konnte nicht entschlüsselt werden. Dies bedeutet, dass der tatsächliche Wert der Signatur nicht ermittelt werden konnte, bzw. nicht dem erwarteten Wert entspricht. Dies ist nur für RSA-Schlüssel von Bedeutung.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-105 CRL-Signatur konnte nicht entschlüsselt werden.

Text	CRL-Signatur konnte nicht entschlüsselt werden.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Die CRL-Signatur konnte nicht entschlüsselt werden. Dies bedeutet, dass der tatsächliche Wert der Signatur nicht ermittelt werden konnte bzw. nicht dem erwarteten Wert entspricht.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-106 Öffentlicher Schlüssel konnte nicht dekodiert werden.

Text	Öffentlicher Schlüssel konnte nicht dekodiert werden.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Der öffentliche Schlüssel im Zertifikat SubjectPublicKeyInfo konnte nicht gelesen werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-107 Signatur des Zertifikats ist ungültig.

Text	Signatur des Zertifikats ist ungültig.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Die Signatur des Zertifikats ist ungültig.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-108 Signatur des Zertifikats ist ungültig.

Text	Signatur des Zertifikats ist ungültig.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Signaturfehler in CRL. Die Signatur des Zertifikats ist ungültig.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-109 Zertifikat ist noch nicht gültig.

Text	Zertifikat ist noch nicht gültig.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Das Zertifikat ist noch nicht gültig. Das notBefore-Datum liegt nach dem aktuellen Datum.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-110 Zertifikat ist abgelaufen.

Text	Zertifikat ist abgelaufen.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Das Zertifikat ist abgelaufen. Das notAfter-Datum liegt vor dem aktuellen Datum.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-111 CRL noch nicht gültig.

Text	CRL noch nicht gültig.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Die CRL ist noch nicht gültig.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-112 CRL abgelaufen.

Text	CRL abgelaufen.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Die CRL ist abgelaufen.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-113 Formatfehler im Zertifikatsfeld notBefore.

Text	Formatfehler im Zertifikatsfeld notBefore.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Das Feld notBefore des Zertifikats enthält eine ungültige Zeitangabe.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-114 Formatfehler im Zertifikatsfeld notAfter.

Text	Formatfehler im Zertifikatsfeld notAfter.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Das Feld notAfter des Zertifikats enthält eine ungültige Zeitangabe.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-115 Formatfehler im CRL-Feld lastUpdate.

Text	Formatfehler im CRL-Feld lastUpdate.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Das Feld lastUpdate der CRL enthält eine ungültige Zeitangabe.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-116 Formatfehler im CRL-Feld nextUpdate.

Text	Formatfehler im CRL-Feld nextUpdate.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Das Feld nextUpdate der CRL enthält eine ungültige Zeitangabe.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-117 Fehler bei der Speicherzuweisung.

Text	Fehler bei der Speicherzuweisung.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Bei der Speicherzuweisung ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihr Windows-System auf ungewöhnlich hohe Speichernutzung.

14-118 Selbstsigniertes Zertifikat nicht vertrauenswürdig.

Text	Selbstsigniertes Zertifikat nicht vertrauenswürdig.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Das übergebene Zertifikat ist selbstsigniert und dasselbe Zertifikat kann nicht in der Liste der vertrauenswürdigen Zertifikate gefunden werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-119 Nicht vertrauenswürdiges selbstsigniertes Zertifikat in Zertifikatskette.

Text	Nicht vertrauenswürdiges selbstsigniertes Zertifikat in Zertifikatskette.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Die Zertifikatskette konnte mit Hilfe von nicht vertrauenswürdigen Zertifikaten aufgebaut werden, aber lokal wurde die Wurzel nicht gefunden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und stellen Sie eine gültige Zertifikatskette bereit.

14-120 Lokales Herausgeber-Zertifikat konnte nicht geholt werden.

Text	Lokales Herausgeber-Zertifikat konnte nicht geholt werden.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Das Herausgeber-Zertifikat eines lokal überprüften Zertifikats konnte nicht gefunden werden. Dies bedeutet normalerweise, dass die Liste der vertrauenswürdigen Zertifikate nicht vollständig ist.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und stellen Sie ein gültiges Herausgeber-Zertifikat bereit.

14-121 Das erste Zertifikat konnte nicht bestätigt werden.

Text	Das erste Zertifikat konnte nicht bestätigt werden.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Das erste Zertifikat konnte nicht bestätigt werden. Die Signaturen konnten nicht bestätigt werden, weil die Kette nur ein Zertifikat enthält, das auch nicht selbstsigniert ist.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-122 Zertifikatskette ist zu lang.

Text	Zertifikatskette ist zu lang.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Die Länge der Zertifikatskette ist größer als die angegebene maximale Tiefe.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-123 Zertifikat widerrufen.

Text	Zertifikat widerrufen.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Das Zertifikat wurde widerrufen.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-124 Ungültiges CA-Zertifikat.

Text	Ungültiges CA-Zertifikat.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Ein CA-Zertifikat ist ungültig. Es ist entweder kein CA-Zertifikat oder seine Erweiterungen entsprechen nicht dem Verwendungszweck.
Maßnahme	Überprüfen Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges CA-Zertifikat an.

14-125 Längenbeschränkung für Pfad überschritten.

Text	Längenbeschränkung für Pfad überschritten.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Der Parameter basicConstraints pathlength wurde überschritten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-126 Nicht unterstützter Zertifikatszweck.

Text	Nicht unterstützter Zertifikatszweck.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Das angegebene Zertifikat kann nicht für den angegebenen Zweck verwendet werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-127 Nicht vertrauenswürdiges Zertifikat.

Text	Nicht vertrauenswürdiges Zertifikat.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Das Zertifikat ist nicht vertrauenswürdig. In der Root-CA ist der angegebene Zweck als nicht vertrauenswürdig markiert.
Maßnahme	Überprüfen Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges CA-Zertifikat an.

14-128 Zertifikat zurückgewiesen.

Text	Zertifikat zurückgewiesen.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. In der Root-CA ist der angegebene Zweck zum Zurückweisen markiert.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-129 Keine Übereinstimmung von "Subject" und Herausgeber.

Text	Keine Übereinstimmung von "Subject" und Herausgeber.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Der aktuelle Kandidat des Herausgeber-Zertifikats wurde zurückgewiesen, weil sein Subjekt-Name nicht mit dem Herausgebernamen des aktuellen Zertifikats übereinstimmte. Wird nur angezeigt, wenn die Option -issuer_checks gesetzt wurde.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-130 Keine Übereinstimmung von "Authority Key Identifier" und "Subject Key Identifier".

Text	Keine Übereinstimmung von "Authority Key Identifier" und "Subject Key Identifier".
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Der aktuelle Kandidat des Herausgeber-Zertifikats wurde zurückgewiesen, weil sein "Subject Key Identifier" gesetzt war und dieser nicht mit dem "Authority Key Identifier" des aktuellen Zertifikats übereinstimmte. Wird nur angezeigt, wenn die Option -issuer_checks gesetzt wurde.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-131 Keine Übereinstimmung der Seriennummern von "Authority" und Herausgeber.

Text	Keine Übereinstimmung der Seriennummern von "Authority" und Herausgeber.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Der aktuelle Kandidat des Herausgeber-Zertifikats wurde zurückgewiesen, weil sein Herausgebername und seine Seriennummer gesetzt waren und diese nicht mit dem "Authority Key Identifier" des aktuellen Zertifikats übereinstimmten. Wird nur angezeigt, wenn die Option -issuer_checks gesetzt wurde.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-132 "Key Usage" beinhaltet nicht Signieren des Zertifikats.

Text	"Key Usage" beinhaltet nicht Signieren des Zertifikats.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Der aktuelle Kandidat des Herausgeber-Zertifikats wurde zurückgewiesen, weil seine keyUsage-Erweiterung das Signieren von Zertifikaten nicht erlaubt.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Konfiguration und geben Sie ein gültiges Zertifikat an.

14-150 Fehler bei Anwendungsüberprüfung.

Text	Fehler bei Anwendungsüberprüfung.
Erklärung	Die SSL-Verbindung wurde abgebrochen. Fehler bei der Anwendungsüberprüfung. Dies ist ein anwendungsspezifischer Fehler.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre SSL-Installation und Konfiguration.

15-000 Zeitüberschreitung bei der Session-Initialisierung.

Text	Zeitüberschreitung bei der Session-Initialisierung.
Erklärung	Beim Initialisieren der Kommunikationsmethode für die Session ist ein Fehler oder eine Zeitüberschreitung aufgetreten. Innerhalb der eingestellten Antwortzeit wurde kein Bildschirm vom Host empfangen. Die Session konnte nicht geöffnet werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Host-Verbindung und die Session-Eigenschaften. Erhöhen Sie den Parameter "Zeitüberschreitung beim Öffnen der Session" auf der "Terminal"-Seite der Session-Eigenschaften.

15-001 Sie dürfen jetzt keine Prozedurdatei ausführen.

Text	Sie dürfen jetzt keine Prozedurdatei ausführen.
Erklärung	Sie sind durch eine Prozedurdatei in die Terminal-Emulation gelangt. Deshalb dürfen Sie jetzt keine Prozedurdatei ausführen.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie die Logik der Prozedurdatei.

15-002 DISCONNECT nicht möglich.

Text	DISCONNECT nicht möglich.
Erklärung	Der DISCONNECT-Befehl kann nicht ausgeführt werden, da die Kommunikation noch aktiv ist.
Maßnahme	Versuchen Sie es später noch einmal.

15-003 CONNECT nicht möglich.

Text	CONNECT nicht möglich.
Erklärung	Der CONNECT-Befehl kann nicht ausgeführt werden, da die Kommunikation noch aktiv ist.
Maßnahme	Versuchen Sie, die Session zuerst zu beenden.

15-004 Session nicht gefunden.

Text	Session nicht gefunden.
Erklärung	Die Session <i>name</i> konnte nicht geöffnet werden, da sie nicht in der Share-Datei gefunden wird.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob die Session in der Share-Datei existiert. Überprüfen Sie Ihre Prozedurdatei.

15-005 Sie sind bereits in der Terminal-Emulation.

Text	Sie sind bereits in der Terminal-Emulation.
Erklärung	Sie können jetzt nicht in die Terminal-Emulation gelangen, weil Sie bereits in der Terminal-Emulation sind.
Maßnahme	Beenden oder verlassen Sie den Task, den Sie gerade ausführen. Überprüfen Sie die Logik der Prozedurdatei.

15-006 Fehler beim Laden der Kommunikations-DLL.

Text	Fehler beim Laden der Kommunikations-DLL.
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden, weil ein Fehler <i>fehlercode</i> beim Laden von Kommunikations-DLL <i>DLL-name</i> auftrat.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Entire Connection-Installation.

15-008 Fehler beim Starten des Kommunikations-Threads.

Text	Fehler beim Starten des Kommunikations-Threads.
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden, weil der Kommunikations-Thread nicht gestartet werden konnte.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihr PC-System auf ungewöhnlich hohe Belastung.

15-011 Fehler beim Erzeugen der Übersetzungstabellen.

Text	Fehler beim Erzeugen der Übersetzungstabellen.
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden. Die Übersetzungstabellen für die Codepage <i>codepage</i> konnten nicht erzeugt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Entire Connection-Installation.

15-012 Fehler beim Laden der WinSocket-Interface-DLL.

Text	Fehler beim Laden der WinSocket-Interface-DLL.
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden. Die WinSocket-Interface-DLL konnte nicht geladen werden. Die Funktion <i>funktionsname</i> wurde nicht in WS2_32.DLL gefunden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihr PC-System und die WinSocket-Installation.

15-029 Initialisierung der BS2000/975x-Kommunikation fehlgeschlagen.

Text	Initialisierung der BS2000/975x-Kommunikation fehlgeschlagen.
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden. Die Initialisierung der BS2000/975x-Kommunikation ist fehlgeschlagen. Die Initialisierungsanfrage konnte nicht gestartet werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie die BS2000-Host-Verbindung.

15-041 Fehler beim Lesen der Übersetzungstabelle.

Text	Fehler beim Lesen der Übersetzungstabelle.
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden. Fehler beim Lesen der Übersetzungstabelle <i>tabellenname</i> aus der Share-Datei.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Einstellungen auf der "National"-Seite der Session-Eigenschaften. Benutzen Sie die Sicherungskopie der Share-Datei und versuchen Sie es noch einmal.

15-042 Fehler von HLLAPI-Funktion "Query Sessions".

Text	Fehler von HLLAPI-Funktion "Query Sessions".
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden - die HLLAPI-Funktion "Query Sessions" hat einen Fehler <i>fehlercode</i> gemeldet.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre HLLAPI-Software-Installation.

15-043 HLLAPI-Funktion "Query Sessions" hat keine Bildschirm-Session geliefert.

Text	HLLAPI-Funktion "Query Sessions" hat keine Bildschirm-Session geliefert.
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden - die HLLAPI-Funktion "Query Sessions" hat keine Bildschirm-Session geliefert.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie die Session-Definitionen in Ihrer HLLAPI-Software.

15-044 Fehler von der HLLAPI-Funktion "Connect Presentation Space".

Text	Fehler von der HLLAPI-Funktion "Connect Presentation Space".
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden - die HLLAPI-Funktion "Connect Presentation Space" hat einen Fehler <i>fehlercode</i> gemeldet.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre HLLAPI-Software-Installation. Wenn der Fehler weiterhin besteht, erzeugen Sie einen Trace mit Ihrer HLLAPI-Software, und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

15-045 Fehler von HLLAPI-Funktion "put-key".

Text	Fehler von HLLAPI-Funktion "put-key".
Erklärung	Kommunikationsfehler - die HLLAPI-Funktion "put-key" hat einen Fehler <i>fehlercode</i> gemeldet.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre HLLAPI-Software-Installation. Wenn der Fehler weiterhin besteht, erzeugen Sie einen Trace mit Ihrer HLLAPI-Software, und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

15-046 Fehler von HLLAPI-Funktion "CopyPS2String".

Text	Fehler von HLLAPI-Funktion "CopyPS2String".
Erklärung	Kommunikationsfehler - die HLLAPI-Funktion "CopyPS2String" hat einen Fehler <i>fehlercode</i> gemeldet.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre HLLAPI-Software-Installation.

15-047 Fehler von HLLAPI-Funktion "Start_Host_Notification".

Text	Fehler von HLLAPI-Funktion "Start_Host_Notification".
Erklärung	Kommunikationsfehler - die HLLAPI-Funktion "Start_Host_Notification" hat einen Fehler <i>fehlercode</i> gemeldet.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre HLLAPI-Software-Installation. Wenn der Fehler weiterhin besteht, erzeugen Sie einen Trace mit Ihrer HLLAPI-Software, und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

15-048 HLLAPI-DLL konnte nicht geladen werden.

Text	HLLAPI-DLL konnte nicht geladen werden.
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden - die HLLAPI-DLL <i>name</i> konnte nicht geladen werden. Fehler: <i>fehlercode</i> .
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob die HLLAPI-Software installiert und in der PATH-Angabe enthalten ist.

15-049 HLLAPI-Funktion nicht gefunden.

Text	HLLAPI-Funktion nicht gefunden.
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden - die HLLAPI-Funktion <i>funktionsname</i> wurde nicht in der HLLAPI-DLL <i>name</i> gefunden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob die HLLAPI-Software installiert und in der PATH-Angabe enthalten ist.

15-054 HLLAPI-Session nicht mehr erreichbar.

Text	HLLAPI-Session nicht mehr erreichbar.
Erklärung	Kommunikationsfehler - die HLLAPI-Session ist nicht mehr verbunden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Host-Verbindung.

15-055 Fehler von HLLAPI-Funktion "CopyOIA".

Text	Fehler von HLLAPI-Funktion "CopyOIA".
Erklärung	Kommunikationsfehler - die HLLAPI-Funktion "CopyOIA" hat einen Fehler <i>fehlercode</i> gemeldet.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre HLLAPI-Software-Installation.

15-056 HLLAPI bereits mit einem Terminal von Entire Connection verbunden.

Text	HLLAPI bereits mit einem Terminal von Entire Connection verbunden.
Erklärung	Fehler beim Öffnen der Session - das HLLAPI ist bereits mit einem Terminal von Entire Connection verbunden.
Maßnahme	Benutzen Sie die HLLAPI-Session aus dem anderen Terminal von Entire Connection.

15-073 Fehler beim Schreiben in die Share-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben in die Share-Datei.
Erklärung	Beim Schreiben in die Share-Datei ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte und Ihre Berechtigungen für den Plattenzugriff. Benutzen Sie die Sicherungskopie der Share-Datei und versuchen Sie es noch einmal.

15-074 Fehler beim Lesen der Share-Datei.

Text	Fehler beim Lesen der Share-Datei.
Erklärung	Beim Lesen der Share-Datei ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte und Ihre Berechtigungen für den Plattenzugriff. Benutzen Sie die Sicherungskopie der Share-Datei und versuchen Sie es noch einmal.

15-076 CN01 BITTE NETZKOMMANDO EINGEBEN.

Text	CN01 BITTE NETZKOMMANDO EINGEBEN.
Erklärung	CN01 BITTE NETZKOMMANDO EINGEBEN. Hilfetext für den BS2000-Start-Dialog.
Maßnahme	Keine Aktion erforderlich.

15-077 CN02 FEHLER IM NETZKOMMANDO; UNZULAESSIGE KOMMANDO SYNTAX.

Text	CN02 FEHLER IM NETZKOMMANDO; UNZULAESSIGE KOMMANDO SYNTAX.
Erklärung	CN02 FEHLER IM NETZKOMMANDO; UNZULAESSIGE KOMMANDO SYNTAX. Fehlertext für den BS2000-Start-Dialog.
Maßnahme	Korrigieren Sie den BS2000-Befehl.

15-078 CN02 FEHLER IM NETZKOMMANDO; KEIN DEFAULT PARTNER NAME ANGEgeben.

Text	CN02 FEHLER IM NETZKOMMANDO; KEIN DEFAULT PARTNER NAME ANGEgeben.
Erklärung	CN02 FEHLER IM NETZKOMMANDO; KEIN DEFAULT PARTNER NAME ANGEgeben. Fehlertext für den BS2000-Start-Dialog.
Maßnahme	Korrigieren Sie den BS2000-Befehl.

15-079 Verbindung wurde vom Partner abgewiesen.

Text	Verbindung wurde vom Partner abgewiesen.
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden - die Verbindung wurde vom Partner abgewiesen.
Maßnahme	Bitte prüfen Sie Ihre Kommunikationseinstellungen oder fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator

15-081 Fehler in BS2000-Funktion "put_keystroke".

Text	Fehler in BS2000-Funktion "put_keystroke".
Erklärung	Kommunikationsfehler - die BS2000-Funktion "put_keystroke" hat mit Fehler abgebrochen.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Host-Verbindung. Schließen Sie die Session. Öffnen Sie die Session anschließend wieder, und versuchen Sie es noch einmal.

15-082 Fehler in BS2000-Funktion "quit".

Text	Fehler in BS2000-Funktion "quit".
Erklärung	Kommunikationsfehler - die BS2000-Funktion "quit" hat mit Fehler abgebrochen.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Host-Verbindung. Schließen Sie die Session. Öffnen Sie die Session anschließend wieder, und versuchen Sie es noch einmal.

15-083 Fehler in BS2000-Funktion "ptast".

Text	Fehler in BS2000-Funktion "ptast".
Erklärung	Kommunikationsfehler - die BS2000-Funktion "ptast" hat mit Fehler abgebrochen.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Host-Verbindung. Schließen Sie die Session. Öffnen Sie die Session anschließend wieder, und versuchen Sie es noch einmal.

15-090 CN06 ABGEWIESEN; KEIN APPLIKATIONSNAME ANGEGBEN.

Text	CN06 ABGEWIESEN; KEIN APPLIKATIONSNAME ANGEGBEN.
Erklärung	CN06 ABGEWIESEN; KEIN APPLIKATIONSNAME ANGEGBEN. Fehlertext für den BS2000 Start-Dialog.
Maßnahme	Korrigieren Sie den BS2000-Befehl.

15-091 CN06 ABGEWIESEN; APPLIKATIONSNAME ZU LANG.

Text	CN06 ABGEWIESEN; APPLIKATIONSNAME ZU LANG.
Erklärung	CN06 ABGEWIESEN; APPLIKATIONSNAME ZU LANG. Fehlertext für den BS2000 Start-Dialog.
Maßnahme	Korrigieren Sie den BS2000-Befehl.

15-092 CN06 ABGEWIESEN; VERBINDUNGSPARAMETER PRUEFEN.

Text	CN06 ABGEWIESEN; VERBINDUNGSPARAMETER PRUEFEN.
Erklärung	CN06 ABGEWIESEN; VERBINDUNGSPARAMETER PRUEFEN. Fehlertext für den BS2000 Start-Dialog.
Maßnahme	Korrigieren Sie den BS2000-Befehl.

15-093 CN07 VERBINDUNG ABGEBAUT; KEIN GRUND ANGEGBEN VOM PARTNER.

Text	CN07 VERBINDUNG ABGEBAUT; KEIN GRUND ANGEGBEN VOM PARTNER.
Erklärung	CN07 VERBINDUNG ABGEBAUT; KEIN GRUND ANGEGBEN VOM PARTNER. Fehlertext für den BS2000 Start-Dialog.
Maßnahme	Korrigieren Sie den BS2000-Befehl.

15-100 Übersetzungstabelle ASC2HEB kann nicht geladen werden.

Text	Übersetzungstabelle ASC2HEB kann nicht geladen werden.
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden - die Übersetzungstabelle ASC2HEB kann nicht geladen werden. Diese Übersetzungstabelle wird benötigt, wenn Sie die Option "Rechts-nach-Links-Unterstützung" auf der "National"-Seite der Session-Eigenschaften eingeschaltet haben.
Maßnahme	Importieren Sie die fehlende Tabelle in die Share-Datei. Siehe Konfigurationsmanager, Tabellen, Übersetzungs-Dialog.

15-312 Host-Kommunikation kann nicht initialisiert werden.

Text	Host-Kommunikation kann nicht initialisiert werden.
Erklärung	Die Anforderung einer Host-Verbindung aus einer Prozedurdatei ist fehlgeschlagen. Die Kommunikation mit dem Host konnte nicht initialisiert werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Session-Eigenschaften Ihrer Standard-Session.

15-802 Befehl nicht für VTxxx-Kommunikationsmethode erlaubt.

Text	Befehl nicht für VTxxx-Kommunikationsmethode erlaubt.
Erklärung	Der Befehl REC_BUF ist nicht für die VTxxx-Kommunikationsmethode erlaubt.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler in der Prozedurdatei.

15-803 Befehl nicht in der aktuellen Kommunikationsmethode unterstützt.

Text	Befehl nicht in der aktuellen Kommunikationsmethode unterstützt.
Erklärung	Der Befehl <i>befehl</i> wird in der aktuellen Kommunikationsmethode nicht unterstützt. Einige Terminal-Befehle werden nur bei bestimmten Kommunikationsmethoden unterstützt.
Maßnahme	Überprüfen Sie and korrigieren Sie den Befehl.

15-901 Befehl REC_SCR abgebrochen - kein freier Plattenplatz.

Text	Befehl REC_SCR abgebrochen - kein freier Plattenplatz.
Erklärung	Der Befehl REC_SCR wurde abgebrochen und ausgeschaltet, weil kein freier Platz mehr auf der Platte vorhanden ist.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

15-902 Befehl REC_SCR abgebrochen - Fehler beim Schreiben.

Text	Befehl REC_SCR abgebrochen - Fehler beim Schreiben.
Erklärung	Der Befehl REC_SCR wurde abgebrochen und ausgeschaltet, weil ein Fehler beim Schreiben auf die Platte auftrat.
Maßnahme	Überprüfen Sie den Parameter "Log & Trace" in den Benutzereigenschaften, Prozedur-Seite. Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für das Verzeichnis haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

15-903 Befehl REC_BUF abgebrochen - kein freier Plattenplatz.

Text	Befehl REC_BUF abgebrochen - kein freier Plattenplatz.
Erklärung	Der Befehl REC_BUF wurde abgebrochen und ausgeschaltet, weil kein freier Platz mehr auf der Platte vorhanden ist.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

15-904 Befehl REC_BUF abgebrochen - Fehler beim Schreiben.

Text	Befehl REC_BUF abgebrochen - Fehler beim Schreiben.
Erklärung	Der Befehl REC_BUF wurde abgebrochen und ausgeschaltet, weil ein Fehler beim Schreiben auf die Platte auftrat.
Maßnahme	Überprüfen Sie den Parameter "Log & Trace" in den Benutzereigenschaften, Prozedur-Seite. Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für das Verzeichnis haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

15-905 Befehl REC_XFER wurde abgebrochen - kein freier Plattenplatz.

Text	Befehl REC_XFER wurde abgebrochen - kein freier Plattenplatz.
Erklärung	Der Befehl REC_XFER wurde abgebrochen und ausgeschaltet, weil kein freier Platz mehr auf der Platte vorhanden ist.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

15-906 Befehl REC_XFER abgebrochen - Fehler beim Schreiben.

Text	Befehl REC_XFER abgebrochen - Fehler beim Schreiben.
Erklärung	Der Befehl REC_XFER wurde abgebrochen und ausgeschaltet, weil ein Fehler beim Schreiben auf die Platte auftrat.
Maßnahme	Überprüfen Sie den Parameter "Log & Trace" in den Benutzereigenschaften, Prozedur-Seite. Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für das Verzeichnis haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

16-002 Fehler beim Parsen des 3270-Datenstroms.

Text	Fehler beim Parsen des 3270-Datenstroms.
Erklärung	Der Interpreter des 3270-Datenstroms konnte den empfangenen 3270-Datenstrom nicht erfolgreich bearbeiten und hat mit Fehler <i>fehlercode</i> abgebrochen. Der angezeigte Bildschirm ist unvollständig.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Kommunikationseinstellungen in den Session-Eigenschaften. Wenn der Fehler weiterhin besteht, erzeugen Sie einen Kommunikations-Trace und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support. Zum Einschalten des Kommunikations-Trace markieren Sie die Option "Trace ein" auf der "Test"-Seite der Session-Eigenschaften.

16-201 Fehler beim Initialisieren des Kommunikations-Trace.

Text	Fehler beim Initialisieren des Kommunikations-Trace.
Erklärung	Die Initialisierung des Kommunikations-Trace ist fehlgeschlagen und der Trace wurde ausgeschaltet. Beim Schreiben der Initialisierungsdaten auf die Platte ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Einstellung der Option "Log & Trace" auf der "Prozedur"-Seite der Benutzereigenschaften. Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für das Verzeichnis haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte.

16-300 Fehler bei Open Socket.

Text	Fehler bei Open Socket.
Erklärung	Die Funktion Open Socket hat einen Fehler <i>fehlercode</i> gemeldet. Die Session konnte nicht geöffnet werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Kommunikationseinstellungen in den Session-Eigenschaften. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung oder fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator.

16-301 Fehler bei Bind.

Text	Fehler bei Bind.
Erklärung	Die Funktion Bind hat einen Fehler <i>fehlercode</i> gemeldet. Die Session konnte nicht geöffnet werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung oder fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator.

16-302 Fehler bei Connect.

Text	Fehler bei Connect.
Erklärung	Die Funktion Connect hat einen Fehler <i>fehlercode</i> gemeldet. Die Session konnte nicht geöffnet werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob der Host aktiv ist. Überprüfen Sie die Kommunikationseinstellungen in den Session-Eigenschaften.

16-303 Anzahl von WinSocket unterstützter Tasks überschritten.

Text	Anzahl von WinSocket unterstützter Tasks überschritten.
Erklärung	Die Anzahl der von der Windows-Socket-Implementierung unterstützten Tasks ist überschritten. Die Session konnte nicht geöffnet werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihren PC auf ungewöhnlich hohe Last. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator.

16-304 Host ist nicht mehr erreichbar.

Text	Host ist nicht mehr erreichbar.
Erklärung	Kommunikationsfehler - der Host ist nicht mehr erreichbar. Das Netzwerksystem ist zurzeit nicht verfügbar.
Maßnahme	Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator.

16-311 Fehler beim Datenempfang.

Text	Fehler beim Datenempfang.
Erklärung	Kommunikationsfehler - beim Datenempfang trat ein Fehler <i>fehlercode</i> auf.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung oder fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator.

16-312 Fehler bei getaddrinfo.

Text	Fehler bei getaddrinfo.
Erklärung	Die Funktion getaddrinfo hat einen Fehler <i>fehlercode</i> gemeldet. Die Session konnte nicht geöffnet werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung oder fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator.

16-313 Falsche Winsock.dll-Version (WSAVERNOTSUPPORTED)

Text	Falsche Winsock.dll-Version (WSAVERNOTSUPPORTED)
Erklärung	Ihre Windows-Socket-Version unterstützt die von Entire Connection erwartete Windows-Socket-Spezifikation nicht. Die Session konnte nicht geöffnet werden.
Maßnahme	Fragen Sie Ihren PC-Administrator.

16-318 Host nicht gefunden.

Text	Host nicht gefunden.
Erklärung	Der Host <i>hostname</i> wurde nicht gefunden. Der Name, den Sie verwendet haben, ist kein offizieller Host-Name oder Alias. Die Session konnte nicht geöffnet werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Session-Eigenschaften oder fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator.

16-319 Host nicht gefunden oder Server-Fehler (WSATRY_AGAIN).

Text	Host nicht gefunden oder Server-Fehler (WSATRY_AGAIN).
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden. Es wurde der Fehler "Host nicht gefunden oder Server-Fehler" (WSATRY_AGAIN) gemeldet.
Maßnahme	Versuchen Sie es noch einmal.

16-320 Host-Name auf Name-Server nicht gefunden (WSANO_DATA).

Text	Host-Name auf Name-Server nicht gefunden (WSANO_DATA).
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden. Es wurde der Fehler "Host-Name nicht auf Name-Server gefunden" (WSANO_DATA) gemeldet.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Session-Eigenschaften oder fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator.

16-321 Verbindung wurde abgewiesen (WSAECONNREFUSED).

Text	Verbindung wurde abgewiesen (WSAECONNREFUSED).
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden. Es wurde der Fehler "Die Verbindung wurde abgewiesen" (WSAECONNREFUSED) gemeldet.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Session-Eigenschaften oder fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator.

16-322 Socket-Typ nicht unterstützt (WSAESOCKTNOSUPPORT).

Text	Socket-Typ nicht unterstützt (WSAESOCKTNOSUPPORT).
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden. Die installierte Windows-Socket-Implementierung unterstützt diesen Socket-Typ nicht (WSAESOCKTNOSUPPORT).
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Windows-Installation. Fragen Sie Ihren PC-Administrator.

16-324 Fehler im Netzwerksubsystem (WSAENETDOWN).

Text	Fehler im Netzwerksubsystem (WSAENETDOWN).
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden. Es wurde der Fehler "Fehler im Netzwerksubsystem oder dem damit verbundenen Service-Anbieter" (WSAENETDOWN) gemeldet.
Maßnahme	Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator.

16-325 Adressfamilie nicht unterstützt (WSAEAFNOSUPPORT).

Text	Adressfamilie nicht unterstützt (WSAEAFNOSUPPORT).
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden. Die installierte Windows-Socket-Implementierung unterstützt die angegebene Adressfamilie nicht (WSAEAFNOSUPPORT).
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Windows-Installation. Fragen Sie Ihren PC-Administrator.

16-326 Keine Socket-Deskriptoren mehr verfügbar (WSAEMFILE).

Text	Keine Socket-Deskriptoren mehr verfügbar (WSAEMFILE).
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden. Es sind keine Socket-Deskriptoren mehr verfügbar (WSAEMFILE).
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihr PC-System auf ungewöhnlich hohe Last.

16-327 Protokoll nicht unterstützt (WSAEPROTONOSUPPORT).

Text	Protokoll nicht unterstützt (WSAEPROTONOSUPPORT).
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden. Das angegebene Protokoll wird nicht unterstützt (WSAEPROTONOSUPPORT).
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Windows-Installation. Fragen Sie Ihren PC-Administrator.

16-328 Keine Puffer mehr verfügbar (WSAENOBUFS).

Text	Keine Puffer mehr verfügbar (WSAENOBUFS).
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden. Es sind keine Puffer mehr verfügbar oder zu viele Verbindungen sind offen (WSAENOBUFS).
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihr PC-System auf ungewöhnlich viele TPC/IP-Verbindungen.

16-329 Socket bereits an Adresse gebunden (WSAEINVAL).

Text	Socket bereits an Adresse gebunden (WSAEINVAL).
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden. Der Socket ist bereits an eine Adresse gebunden (WSAEINVAL).
Maßnahme	Schließen Sie die Session. Öffnen Sie die Session anschließend wieder, und versuchen Sie es noch einmal.

16-330 Puffer nicht Bestandteil des Adressraums der Anwendung.

Text	Puffer nicht Bestandteil des Adressraums der Anwendung.
Erklärung	Kommunikationsfehler - der angegebene Puffer ist kein Bestandteil des Adressraums der Anwendung.
Maßnahme	Schließen Sie die Session. Öffnen Sie die Session anschließend wieder, und versuchen Sie es noch einmal.

16-331 Verbindung unterbrochen (WSAENETRESET).

Text	Verbindung unterbrochen (WSAENETRESET).
Erklärung	Durch ein Zurücksetzen des entfernten Hosts wurde die Verbindung unterbrochen (WSAENETRESET).
Maßnahme	Überprüfen Sie die Kommunikation mit Ihrem Host.

16-332 Der Socket wurde heruntergefahren (WSAESHUTDOWN).

Text	Der Socket wurde heruntergefahren (WSAESHUTDOWN).
Erklärung	Kommunikationsfehler - der Socket wurde heruntergefahren (WSAESHUTDOWN).
Maßnahme	Schließen Sie die Session. Öffnen Sie die Session anschließend wieder, und versuchen Sie es noch einmal.

16-333 Problem mit Nachrichtengröße (WSAEMSGSIZE).

Text	Problem mit Nachrichtengröße (WSAEMSGSIZE).
Erklärung	Kommunikationsfehler - ein Problem mit der Nachrichtengröße ist aufgetreten (WSAEMSGSIZE).
Maßnahme	Schließen Sie die Session. Öffnen Sie die Session anschließend wieder, und versuchen Sie es noch einmal.

16-334 Entfernter Host nicht erreichbar (WSAEHOSTUNREACH).

Text	Entfernter Host nicht erreichbar (WSAEHOSTUNREACH).
Erklärung	Kommunikationsfehler - der entfernte Host kann zurzeit von diesem Rechner nicht erreicht werden (WSAEHOSTUNREACH).
Maßnahme	Überprüfen Sie die Kommunikation mit Ihrem Host.

16-335 Verbindung abgebrochen, zurückgesetzt oder Zeitüberschreitung.

Text	Verbindung abgebrochen, zurückgesetzt oder Zeitüberschreitung.
Erklärung	Kommunikationsfehler - die Verbindung zum Host wurde abgebrochen, zurückgesetzt oder hat zuviel Zeit benötigt. Winsock-Fehlernummer: <i>fehlercode</i> .
Maßnahme	Überprüfen Sie die Kommunikation mit Ihrem Host.

16-336 Zu große Nachricht wurde abgeschnitten.

Text	Zu große Nachricht wurde abgeschnitten.
Erklärung	Kommunikationsfehler - die Nachrichtengröße die vom Host empfangen wurde, war zu groß für den Puffer und wurde abgeschnitten.
Maßnahme	Schließen Sie die Session. Öffnen Sie die Session anschließend wieder, und versuchen Sie es noch einmal.

16-337 Adresse ist eine Broadcast-Adresse (WSAEACCES).

Text	Adresse ist eine Broadcast-Adresse (WSAEACCES).
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden. Die angeforderte Adresse ist eine Broadcast-Adresse (WSAEACCES). Das entsprechende Flag war nicht gesetzt.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie die Einstellung für "Hostname / IP-Adresse" in den Session-Eigenschaften.

16-338 Adresse nicht erreichbar (WSAEADDRNOTAVAIL).

Text	Adresse nicht erreichbar (WSAEADDRNOTAVAIL).
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden. Die angegebene Adresse ist von der lokalen Maschine nicht erreichbar (WSAEADDRNOTAVAIL).
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie die Einstellung für "Hostname / IP-Adresse" in den Session-Eigenschaften.

16-344 TCP/IP-Verbindung vom Zielrechner abgewiesen.

Text	TCP/IP-Verbindung vom Zielrechner abgewiesen.
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden. Die TCP/IP-Verbindung wurde vom Zielrechner abgewiesen.
Maßnahme	Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator.

16-346 Puffer nicht Bestandteil des Anwendungsadressraumes.

Text	Puffer nicht Bestandteil des Anwendungsadressraumes.
Erklärung	Kommunikationsfehler - der angegebene Puffer ist nicht Bestandteil des Anwendungsadressraumes.
Maßnahme	Schließen Sie die Session. Öffnen Sie die Session anschließend wieder, und versuchen Sie es noch einmal.

16-347 Puffer nicht Bestandteil des Anwendungsadressraumes.

Text	Puffer nicht Bestandteil des Anwendungsadressraumes.
Erklärung	Kommunikationsfehler - der angegebene Puffer ist nicht Bestandteil des Anwendungsadressraumes.
Maßnahme	Schließen Sie die Session. Öffnen Sie die Session anschließend wieder, und versuchen Sie es noch einmal.

16-350 Nachricht ist größer als die maximale Nachrichtengröße.

Text	Nachricht ist größer als die maximale Nachrichtengröße.
Erklärung	Kommunikationsfehler - der Socket ist nachrichtenorientiert. Die Nachricht ist größer als die maximale Nachrichtengröße, die die zugrunde liegende Transportschicht unterstützt.
Maßnahme	Schließen Sie die Session. Öffnen Sie die Session anschließend wieder, und versuchen Sie es noch einmal.

16-351 Blockierender WinSock-1.1-Aufruf in Bearbeitung.

Text	Blockierender WinSock-1.1-Aufruf in Bearbeitung.
Erklärung	Kommunikationsfehler - ein blockierender WinSock-1.1-Aufruf ist in Bearbeitung, oder der Service-Anbieter bearbeitet noch eine Callback-Funktion.
Maßnahme	Melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

16-353 Blockierender Aufruf.

Text	Blockierender Aufruf.
Erklärung	Kommunikationsfehler - der Socket ist als nicht-blockierend definiert. Dieser Aufruf würde blockieren.
Maßnahme	Schließen Sie die Session. Öffnen Sie die Session anschließend wieder, und versuchen Sie es noch einmal. Melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

16-354 Winsock-II-Interface-Funktion WSAEventSelect fehlgeschlagen.

Text	Winsock-II-Interface-Funktion WSAEventSelect fehlgeschlagen.
Erklärung	Kommunikationsfehler - Die Winsock-II-Interface-Funktion WSAEventSelect ist fehlgeschlagen. WinSock-Fehlernummer: <i>fehlercode</i> .
Maßnahme	Schließen Sie die Session. Öffnen Sie die Session anschließend wieder, und versuchen Sie es noch einmal.

16-359 Verbinden des TCP/IP-Sockets fehlgeschlagen.

Text	Verbinden des TCP/IP-Sockets fehlgeschlagen.
Erklärung	Die Session konnte nicht geöffnet werden. Es konnte keine Verbindung zu dem Host mit dem angegebenen Port hergestellt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie den Host-Namen und die Port-Angabe in den Session-Eigenschaften. Prüfen Sie, ob der Host-Rechner läuft.

16-363 Senden von Daten zum Socket fehlgeschlagen.

Text	Senden von Daten zum Socket fehlgeschlagen.
Erklärung	Kommunikationsfehler - das Senden von Daten zum Socket ist fehlgeschlagen. WinSock-Fehlernummer: <i>fehlercode</i> .
Maßnahme	Schließen Sie die Session. Öffnen Sie die Session anschließend wieder, und versuchen Sie es noch einmal.

16-365 Unspezifischer Fehler von WinSocket.

Text	Unspezifischer Fehler von WinSocket.
Erklärung	WinSocket hat einen unspezifischen Fehler gemeldet. Die Session konnte nicht geöffnet werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Windows-WinSocket-Installation. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator.

16-401 Ungültiger Wert im Datentypfeld eines TN3270E-Nachrichtenkopfs gefunden.

Text	Ungültiger Wert im Datentypfeld eines TN3270E-Nachrichtenkopfs gefunden.
Erklärung	Kommunikationsfehler - es wurde ein ungültiger Wert im Datentypfeld eines TN3270E-Nachrichtenkopfs gefunden.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin auftritt, erzeugen Sie einen Kommunikations-Trace, und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support. Zum Einschalten des Kommunikations-Trace markieren Sie die Option "Trace ein" auf der "Test"-Seite der Session-Eigenschaften.

16-402 Ungültiger Wert im Nachfrage-Flag-Feld eines TN3270E-Nachrichtenkopfs gefunden.

Text	Ungültiger Wert im Nachfrage-Flag-Feld eines TN3270E-Nachrichtenkopfs gefunden.
Erklärung	Kommunikationsfehler - es wurde ein ungültiger Wert im Nachfrage-Flag-Feld eines TN3270E-Nachrichtenkopfs gefunden.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin auftritt, erzeugen Sie einen Kommunikations-Trace, und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support. Zum Einschalten des Kommunikations-Trace markieren Sie die Option "Trace ein" auf der "Test"-Seite der Session-Eigenschaften.

16-403 Ungültiger Wert im Antwort-Flag-Feld eines TN3270E-Nachrichtenkopfs gefunden.

Text	Ungültiger Wert im Antwort-Flag-Feld eines TN3270E-Nachrichtenkopfs gefunden.
Erklärung	Kommunikationsfehler - es wurde ein ungültiger Wert im Antwort-Flag-Feld eines TN3270E-Nachrichtenkopfs gefunden.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin auftritt, erzeugen Sie einen Kommunikations-Trace, und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support. Zum Einschalten des Kommunikations-Trace markieren Sie die Option "Trace ein" auf der "Test"-Seite der Session-Eigenschaften.

16-404 Ungültiger Wert im Sequenznummern-Feld eines TN3270E-Nachrichtenkopfs gefunden.

Text	Ungültiger Wert im Sequenznummern-Feld eines TN3270E-Nachrichtenkopfs gefunden.
Erklärung	Kommunikationsfehler - es wurde ein ungültiger Wert im Sequenznummern-Feld eines TN3270E-Nachrichtenkopfs gefunden.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin auftritt, erzeugen Sie einen Kommunikations-Trace, und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support. Zum Einschalten des Kommunikations-Trace markieren Sie die Option "Trace ein" auf der "Test"-Seite der Session-Eigenschaften.

16-411 Verbindungsanforderung zum Drucker schlug fehl.

Text	Verbindungsanforderung zum Drucker schlug fehl.
Erklärung	Die Verbindungsanforderung zu einem bestimmten Drucker schlug fehl, weil der Gerätenamen <i>name</i> der Partner eines Terminals ist.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Druckerdefinition in der Konfiguration des Telnet-Servers.

16-412 Gerätenamen bereits mit einer anderen Session verbunden.

Text	Gerätenamen bereits mit einer anderen Session verbunden.
Erklärung	Der angeforderte Gerätenamen <i>name</i> ist bereits mit einer anderen Session verbunden.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Druckerdefinition in der Konfiguration des Telnet-Servers.

16-413 Zuordnung zu einem Terminal schlug fehl.

Text	Zuordnung zu einem Terminal schlug fehl.
Erklärung	Die Zuordnung zu einem Terminal schlug fehl, weil der Gerätenamen <i>name</i> kein Terminal ist.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Druckerdefinition in der Konfiguration des Telnet-Servers.

16-414 Unbekannter Geräte- bzw. Ressourcenname.

Text	Unbekannter Geräte- bzw. Ressourcenname.
Erklärung	Der Geräte- bzw. Ressourcenname <i>name</i> , der auf der Seite "Kommunikation TN3270E" definiert wurde, ist dem Telnet-Server nicht bekannt.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Session-Einstellungen im Konfigurationsmanager von Entire Connection.

16-415 Gerätetyp nicht unterstützt.

Text	Gerätetyp nicht unterstützt.
Erklärung	Der Telnet-Server unterstützt den angeforderten Gerätetyp <i>typ</i> nicht.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Session-Einstellungen im Konfigurationsmanager von Entire Connection. Fragen Sie Ihren Telnet-Server-Administrator.

16-416 Geräte- bzw. Ressourcenname nicht kompatibel zum Gerätetyp.

Text	Geräte- bzw. Ressourcenname nicht kompatibel zum Gerätetyp.
Erklärung	Der angeforderte Geräte- bzw. Ressourcenname <i>name</i> ist nicht kompatibel mit dem angeforderten Gerätetyp <i>typ</i> .
Maßnahme	Überprüfen Sie die Session-Einstellungen im Konfigurationsmanager von Entire Connection. Fragen Sie Ihren Telnet-Server-Administrator.

16-417 Unbekannter Fehler bei Bearbeitung des Gerätetyps oder Gerätenames.

Text	Unbekannter Fehler bei Bearbeitung des Gerätetyps oder Gerätenames.
Erklärung	Ein unbekannter Fehler trat bei der Bearbeitung des Gerätetyps oder Gerätenames auf.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin auftritt, erzeugen Sie einen Kommunikations-Trace, und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support. Zum Einschalten des Kommunikations-Trace markieren Sie die Option "Trace ein" auf der "Test"-Seite der Session-Eigenschaften.

16-418 Gerätetyp kann nicht bedient werden.

Text	Gerätetyp kann nicht bedient werden.
Erklärung	Der Telnet-Server ist nicht in der Lage den angeforderten Gerätetyp zu bedienen. Beispiel: Es wurde ein bestimmtes Terminal oder ein bestimmter Drucker angefordert, aber der Telnet-Server hat dafür keine Pools oder Gerätenamen definiert. Oder: Die Option "Zugeordnet zu Terminal" wurde verwendet, aber es sind keine Partner-Drucker auf dem Telnet-Server definiert.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Einstellungen auf dem Telnet-Server. Fragen Sie Ihren Telnet-Server-Administrator.

16-419 Gerätetyp aus unbekannten Gründen zurückgewiesen.

Text	Gerätetyp aus unbekannten Gründen zurückgewiesen.
Erklärung	Der Gerätetyp wurde aus unbekannten Gründen zurückgewiesen.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin auftritt, erzeugen Sie einen Kommunikations-Trace, und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support. Zum Einschalten des Kommunikations-Trace markieren Sie die Option "Trace ein" auf der "Test"-Seite der Session-Eigenschaften.

16-420 Kein Gerätenamen für den Gerätetyp zurückgeliefert.

Text	Kein Gerätenamen für den Gerätetyp zurückgeliefert.
Erklärung	Ein TN3270E-Verhandlungsproblem ist aufgetreten. Der Telnet-Server hat bei der TN3270E-Verhandlung keinen Gerätenamen für den Gerätetyp <i>typ</i> zurückgeliefert.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Einstellungen auf dem Telnet-Server. Fragen Sie Ihren Telnet-Server-Administrator.

16-421 Unerwartete 3270- oder SCS-Daten empfangen.

Text	Unerwartete 3270- oder SCS-Daten empfangen.
Erklärung	Entire Connection erhielt 3270- oder SCS-Daten vom Host, während die Session nicht gebunden war.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin auftritt, erzeugen Sie einen Kommunikations-Trace, und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support. Zum Einschalten des Kommunikations-Trace markieren Sie die Option "Trace ein" auf der "Test"-Seite der Session-Eigenschaften.

16-422 Falscher Drucker-Session-Typ.

Text	Falscher Drucker-Session-Typ.
Erklärung	Der Telnet-Server versuchte eine TN3270-Session zu öffnen. Entire Connection unterstützt aber nur TN3270E-Drucker-Sessions.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Einstellungen auf dem Telnet-Server. Fragen Sie Ihren Telnet-Server-Administrator.

16-423 Unerwartete SCS-Daten.

Text	Unerwartete SCS-Daten.
Erklärung	Der Telnet-Server schickte SCS-Daten, obwohl keine SCS-Benutzung vereinbart wurde.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin auftritt, erzeugen Sie einen Kommunikations-Trace, und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support. Zum Einschalten des Kommunikations-Trace markieren Sie die Option "Trace ein" auf der "Test"-Seite der Session-Eigenschaften.

16-424 Unerwartetes SNA-Bind-Image.

Text	Unerwartetes SNA-Bind-Image.
Erklärung	Der Telnet-Server schickte ein SNA-Bind-Image, obwohl keine Bind-Benutzung vereinbart wurde.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin auftritt, erzeugen Sie einen Kommunikations-Trace, und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support. Zum Einschalten des Kommunikations-Trace markieren Sie die Option "Trace ein" auf der "Test"-Seite der Session-Eigenschaften.

16-425 Unerwartete SNA-Unbind-Notiz.

Text	Unerwartete SNA-Unbind-Notiz.
Erklärung	Der Telnet-Server schickte eine SNA-Unbind-Notiz, obwohl keine Bind-Benutzung vereinbart wurde.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin auftritt, erzeugen Sie einen Kommunikations-Trace, und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support. Zum Einschalten des Kommunikations-Trace markieren Sie die Option "Trace ein" auf der "Test"-Seite der Session-Eigenschaften.

16-501 TN3270-Drucker-Sessions nicht unterstützt.

Text	TN3270-Drucker-Sessions nicht unterstützt.
Erklärung	Der verbundene Drucker konnte nicht geöffnet werden, da Ihr Telnet-Server nur TN3270-Sessions unterstützt. Für den Host-Drucker ist eine TN3270E-Verbindung erforderlich.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Einstellungen auf dem Telnet-Server. Fragen Sie Ihren Telnet-Server-Administrator.

17-000 Fehler beim Öffnen der Datei.

Text	Fehler beim Öffnen der Datei.
Erklärung	Die Datei <i>name</i> konnte nicht geöffnet werden. Es wurden ungültige Parameter an die "open file"-Funktion übergeben.
Maßnahme	Überprüfen Sie den Dateiname und die Parameter.

17-001 Fehler beim Öffnen der Datei.

Text	Fehler beim Öffnen der Datei.
Erklärung	Die Datei <i>name</i> konnte nicht geöffnet werden. Die Datei ist schreibgeschützt.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Dateieigenschaften.

17-002 Unbekannter Feldtyp im Formatsatz.

Text	Unbekannter Feldtyp im Formatsatz.
Erklärung	Der Datentransfer wurde mit Fehler beendet. Ein unbekannter Feldtyp wurde im Formatsatz gefunden.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin besteht, erstellen Sie einen Datentransfer-Trace und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support. Drücken Sie STRG+F, um den Datentransfer-Trace einzuschalten. Ein X am Ende der Statuszeile zeigt an, dass der Datentransfer-Trace eingeschaltet ist. Drücken Sie erneut STRG+F, um den Trace auszuschalten.

17-003 Datentransfer durch Benutzer abgebrochen.

Text	Datentransfer durch Benutzer abgebrochen.
Erklärung	Der Datentransfer wurde durch den Benutzer abgebrochen. Alle laufenden Datentransfers werden abgebrochen.
Maßnahme	Keine Aktion erforderlich.

17-004 Fehlerhafter Datentransferpuffer.

Text	Fehlerhafter Datentransferpuffer.
Erklärung	Der Datentransfer wurde mit Fehler beendet. Der empfangene Datentransferpuffer ist fehlerhaft.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin besteht, erstellen Sie einen Datentransfer-Trace und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support. Drücken Sie STRG+F, um den Datentransfer-Trace einzuschalten. Ein X am Ende der Statuszeile zeigt an, dass der Datentransfer-Trace eingeschaltet ist. Drücken Sie erneut STRG+F, um den Trace auszuschalten.

17-005 Kein Plattenplatz mehr für Datentransfer.

Text	Kein Plattenplatz mehr für Datentransfer.
Erklärung	Der Datentransfer wurde mit Fehler beendet. Die Platte ist voll.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

17-006 Fehler beim Hochladen von XML-Daten.

Text	Fehler beim Hochladen von XML-Daten.
Erklärung	Der Datentransfer wurde mit Fehler beendet. Beim Einlesen der XML-Daten in den Natural-Datensatz ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie die XML-Datei. Überprüfen Sie, ob die Daten in der XML-Datei in den Natural-Datensatz passen.

17-007 Fehlendes <RECORD>-Tag.

Text	Fehlendes <RECORD>-Tag.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen, da kein <RECORD>-Tag in der angegebenen XML-Datei gefunden wurde.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler in der XML-Datei.

17-008 Temporäre Datei für das Hochladen aus XML-Datei kann nicht geöffnet werden.

Text	Temporäre Datei für das Hochladen aus XML-Datei kann nicht geöffnet werden.
Erklärung	Das Hochladen der XML-Daten wurde abgebrochen, da die temporäre Datei <i>name</i> nicht geöffnet werden konnte.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz. Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für das Verzeichnis haben.

17-009 Fehlende TEMP- oder TMP-Umgebungsvariable.

Text	Fehlende TEMP- oder TMP-Umgebungsvariable.
Erklärung	Das Hochladen der XML-Daten wurde abgebrochen, da keine Umgebungsvariable TEMP oder TMP definiert ist.
Maßnahme	Überprüfen Sie die TEMP- und TMP-Umgebungsvariablen von Windows.

17-010 Datei für Datentransfer konnte nicht geöffnet werden.

Text	Datei für Datentransfer konnte nicht geöffnet werden.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die Datei <i>name</i> konnte nicht geöffnet werden. Der Dateiname, der Verzeichnisname oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Dateinamen.

17-011 Datenformat entspricht nicht dem angegebenen Format.

Text	Datenformat entspricht nicht dem angegebenen Format.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Das Datenformat im Datensatz <i>name</i> aus der hochzuladenden Datei entspricht nicht dem Format im Natural-Datensatz.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Daten in der Eingabedatei. Überprüfen Sie die verwendeten Feldtypen im UPLOAD-Statement von Natural.

17-012 Unterschiedliche Feldlängen für gleichnamige Felder entdeckt.

Text	Unterschiedliche Feldlängen für gleichnamige Felder entdeckt.
Erklärung	Warnung vor Datenverlust: Beim Datentransfer mit Entire Connection wurden unterschiedliche Feldlängen für gleichnamige Felder entdeckt.
Maßnahme	Überprüfen Sie das DOWNLOAD-Statement im Natural-Programm.

17-013 Dateizugriff verweigert.

Text	Dateizugriff verweigert.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Fehler beim Öffnen der Datei - der Zugriff auf die Datei wurde verweigert.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie die benötigten Zugriffsberechtigungen für die Datei und das Verzeichnis haben.

17-014 Fehler beim Schreiben in Datei.

Text	Fehler beim Schreiben in Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Fehler beim Schreiben in Datei <i>name</i> .
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

17-015 Ungültiger Dateiname.

Text	Ungültiger Dateiname.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die Datei konnte nicht geöffnet werden. Die Dateinamen PRN und LPT1 bis LPT3 sind reservierte Namen.
Maßnahme	Geben Sie einen gültigen Dateinamen ein.

17-018 Konvertierung mit DOWNLOAD REPORT oder VARIABLE nicht möglich.

Text	Konvertierung mit DOWNLOAD REPORT oder VARIABLE nicht möglich.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Herunterladen in die Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten. DOWNLOAD REPORT oder VARIABLE ist nur in ein ASCII-Format (".ncd" oder ".ncc") möglich.
Maßnahme	Wählen Sie eine Dateierweiterung für die ASCII-Konvertierung (also ".ncd" oder ".ncc") oder eine Dateierweiterung, die in Entire Connection nicht mit einer Formatkonvertierung verbunden ist (z.B. ".txt").

17-019 Befehl in DOWNLOAD COMMAND zu lang.

Text	Befehl in DOWNLOAD COMMAND zu lang.
Erklärung	Der Befehl, der im Natural-Statement DOWNLOAD COMMAND angegeben ist, ist zu lang. Der Befehl wird nicht ausgeführt. Die maximale Länge für den Befehl ist 276 Zeichen.
Maßnahme	Korrigieren Sie das Statement DOWNLOAD COMMAND in dem Natural-Programm.

17-020 Fehler bei Ausgabe an Drucker.

Text	Fehler bei Ausgabe an Drucker.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Bei der Ausgabe der Daten an den Drucker ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie den Drucker und die Druckereinstellungen.

17-023 Interner Fehler beim Verarbeiten der Feldnamen.

Text	Interner Fehler beim Verarbeiten der Feldnamen.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Bei der Verarbeitung der von Natural gesendeten Feldnamen ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Wenn der Fehler weiterhin besteht, erstellen Sie einen Datentransfer-Trace und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support. Drücken Sie STRG+F, um den Datentransfer-Trace einzuschalten. Ein X am Ende der Statuszeile zeigt an, dass der Datentransfer-Trace eingeschaltet ist. Drücken Sie erneut STRG+F, um den Trace auszuschalten.

17-024 Nicht-ASCII-Datei kann nicht hochgeladen werden.

Text	Nicht-ASCII-Datei kann nicht hochgeladen werden.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Sie versuchen, eine Nicht-ASCII-Datei hochzuladen. Eventuell enthält die Datei binäre Nullen.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Datei, die Sie hochladen möchten.

17-026 Unbekannter Lotus-Feldtyp.

Text	Unbekannter Lotus-Feldtyp.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Ein unbekannter Lotus-Feldtyp <i>feldtyp</i> wurde im Feld <i>feld</i> des Datensatzes <i>satz</i> entdeckt.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Lotus-Datei.

17-027 Fehlerhafter Pufferzähler.

Text	Fehlerhafter Pufferzähler.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Der Datenpuffer, der von Natural empfangen wurde, enthält nicht den erwarteten Pufferzähler.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Host-Verbindung. Wenn der Fehler weiterhin besteht, erstellen Sie einen Datentransfer-Trace und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support. Drücken Sie STRG+F, um den Datentransfer-Trace einzuschalten. Ein X am Ende der Statuszeile zeigt an, dass der Datentransfer-Trace eingeschaltet ist. Drücken Sie erneut STRG+F, um den Trace auszuschalten.

17-028 Variable Daten können nicht hochgeladen werden.

Text	Variable Daten können nicht hochgeladen werden.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Das Hochladen von Daten in einen Natural-Datensatz, der als VARIABLE definiert ist, ist nicht möglich.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie das UPLOAD-Statement im Natural-Programm.

17-029 Ungültige Daten im Response-Feld.

Text	Ungültige Daten im Response-Feld.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Der Datenpuffer, der von Natural empfangen wurde, enthält ungültige Daten im Response-Feld.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Host-Verbindung. Wenn der Fehler weiterhin besteht, erstellen Sie einen Datentransfer-Trace und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support. Drücken Sie STRG+F, um den Datentransfer-Trace einzuschalten. Ein X am Ende der Statuszeile zeigt an, dass der Datentransfer-Trace eingeschaltet ist. Drücken Sie erneut STRG+F, um den Trace auszuschalten.

17-030 Datentransferpuffer sind nicht synchron.

Text	Datentransferpuffer sind nicht synchron.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die Datentransferpuffer sind nicht mehr synchron. Es wurde ein Startpuffer erwartet, aber ein Datenpuffer wurde empfangen.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Host-Verbindung. Wenn der Fehler weiterhin besteht, erstellen Sie einen Datentransfer-Trace und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support. Drücken Sie STRG+F, um den Datentransfer-Trace einzuschalten. Ein X am Ende der Statuszeile zeigt an, dass der Datentransfer-Trace eingeschaltet ist. Drücken Sie erneut STRG+F, um den Trace auszuschalten.

17-031 Fataler Fehler beim Datentransfer.

Text	Fataler Fehler beim Datentransfer.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Fataler Fehler. Diese Meldung wird angezeigt, nachdem vorher eine Meldung über die Ursache des Abbruchs angezeigt wurde.
Maßnahme	Siehe die Anweisung in der vorherigen Meldung.

17-034 Pufferüberlauf während der Komprimierung.

Text	Pufferüberlauf während der Komprimierung.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Pufferüberlauf während der Komprimierung. Die Größe des Datensatzes in UPLOAD-Statement von Natural ist größer als der verfügbare Transferpuffer (Bildschirm). Dies funktioniert nur so lange wie die Daten genug komprimiert werden können.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Upload-Logik im Natural-Programm. Versuchen Sie ein größeres 3270-Terminal-Modell zu benutzen.

17-036 Binäre Daten können nicht nach Excel heruntergeladen werden.

Text	Binäre Daten können nicht nach Excel heruntergeladen werden.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Binäre Daten können nicht in eine Excel-Anwendung heruntergeladen werden.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren das DOWNLOAD-Statement im Natural-Programm.

17-042 Unbekanntes Format entdeckt.

Text	Unbekanntes Format entdeckt.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Der Startpuffer von Natural enthält ein unbekanntes Feldformat. Eventuell benutzen Sie eine ältere Version von Entire Connection, die dieses Format nicht unterstützt.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Version von Entire Connection. Achten Sie darauf, dass Sie die neueste Version benutzen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, erstellen Sie einen Datentransfer-Trace und melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support. Drücken Sie STRG+F, um den Datentransfer-Trace einzuschalten. Ein X am Ende der Statuszeile zeigt an, dass der Datentransfer-Trace eingeschaltet ist. Drücken Sie erneut STRG+F, um den Trace auszuschalten.

17-043 Datei nicht gefunden.

Text	Datei nicht gefunden.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die Datei, die zum Hochladen angegeben wurde, konnte nicht gefunden werden.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Dateinamen.

17-044 Zu viele Dateien geöffnet.

Text	Zu viele Dateien geöffnet.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die Datei, die zum Hochladen angegeben wurde, konnte nicht geöffnet werden. Es sind zu viele Dateien geöffnet.
Maßnahme	Überprüfen Sie, warum so viele Dateien geöffnet sind und schließen Sie Dateien.

17-045 Datei in Benutzung.

Text	Datei in Benutzung.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die Datei konnte nicht geöffnet werden, da sie in Benutzung ist.
Maßnahme	Überprüfen Sie, welche Anwendung die Datei benutzt und schließen Sie sie.

17-046 Netzwerk ist beschäftigt.

Text	Netzwerk ist beschäftigt.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die Datei konnte nicht geöffnet werden, weil das Netzwerk beschäftigt ist.
Maßnahme	Überprüfen Sie Netzwerkverbindung und versuchen Sie es noch einmal.

17-047 Fehler beim Öffnen der Datei.

Text	Fehler beim Öffnen der Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die Datei konnte nicht geöffnet werden - Fehlercode: <i>fehlercode</i> .
Maßnahme	Versuchen Sie es noch einmal. Wenn der Fehler weiterhin besteht, fragen Sie Ihren PC- oder Netzwerkadministrator.

17-048 Konvertierung in das gewählte Format nicht unterstützt.

Text	Konvertierung in das gewählte Format nicht unterstützt.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die Konvertierung in das gewählte Format wird zurzeit nicht unterstützt. Dieser Fehler sollte nur in der Entwicklungsumgebung auftreten.
Maßnahme	Versuchen Sie es noch einmal. Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

17-049 Pfad nicht gefunden.

Text	Pfad nicht gefunden.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Fehler beim Öffnen der Datei - der Pfad wurde nicht gefunden.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Dateinamen.

17-053 Fehler beim Öffnen des Druckers.

Text	Fehler beim Öffnen des Druckers.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Der Drucker <i>name</i> konnte nicht geöffnet werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie den Drucker.

17-055 Nicht genug Speicher für Spool-Vorgang.

Text	Nicht genug Speicher für Spool-Vorgang.
Erklärung	Der Host-Drucker-Dienst von Entire Connection konnte nicht gestartet werden. Es ist nicht genug Hauptspeicher für den Spool-Vorgang vorhanden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihr PC-System auf ungewöhnlich hohe Last und Speicherbenutzung.

17-058 Leere Datei.

Text	Leere Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Sie versuchen, eine Datei mit der Länge 0 hochzuladen.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Datei, die Sie hochladen möchten.

17-061 Binäres Datenformat nicht zulässig.

Text	Binäres Datenformat nicht zulässig.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Ein binäres Datenformat kann bei diesem Dateityp nicht verwendet werden.
Maßnahme	Wählen Sie einen Dateityp, der binäre Daten unterstützt.

17-064 Öffnen des Druckers fehlgeschlagen.

Text	Öffnen des Druckers fehlgeschlagen.
Erklärung	Der Host-Druckauftrag konnte nicht ausgeführt werden. Das Öffnen des Druckers <i>name</i> ist fehlgeschlagen. Es wurde der Fehler <i>fehlercode</i> von der Windows-Funktion OpenPrinter gemeldet.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihren Drucker.

17-065 Übergabe des Druckauftrags an Drucker-Spooler fehlgeschlagen.

Text	Übergabe des Druckauftrags an Drucker-Spooler fehlgeschlagen.
Erklärung	Der Host-Druckauftrag konnte nicht ausgeführt werden. Die Übergabe des Druckauftrags an den Drucker-Spooler ist fehlgeschlagen. Es wurde der Fehler <i>fehlercode</i> von der Windows-Funktion StartDocPrinter gemeldet.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Druckereinstellungen in Ihrem Windows-System.

17-066 Fehler beim Lesen der temporären Druckdatei.

Text	Fehler beim Lesen der temporären Druckdatei.
Erklärung	Der Host-Druckauftrag konnte nicht ausgeführt werden. Beim Lesen der temporären Druckdatei ist der Fehler <i>fehlercode</i> aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte.

17-067 Fehler beim Schreiben zum Drucker.

Text	Fehler beim Schreiben zum Drucker.
Erklärung	Der Host-Druckauftrag konnte nicht ausgeführt werden. Beim Schreiben zum Drucker <i>druckername</i> ist ein Fehler <i>fehlercode</i> aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Druckereinstellungen in Ihrem Windows-System.

17-068 Fehler beim Schließen des Druckers.

Text	Fehler beim Schließen des Druckers.
Erklärung	Der Host-Druckauftrag konnte nicht ausgeführt werden. Beim Schließen des Druckers <i>druckername</i> ist ein Fehler <i>fehlercode</i> aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Druckereinstellungen in Ihrem Windows-System.

17-069 Fehler beim Schließen des Drucker-Spoolers.

Text	Fehler beim Schließen des Drucker-Spoolers.
Erklärung	Der Host-Druckauftrag konnte nicht ausgeführt werden. Beim Schließen des Drucker-Spoolers ist ein Fehler <i>fehlercode</i> aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Druckereinstellungen in Ihrem Windows-System.

17-070 Satzlänge größer als 32767 Bytes.

Text	Satzlänge größer als 32767 Bytes.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die Satzlänge für das spezifizierte Format ist größer als 32767 Bytes. Für dBase und Lotus beträgt die maximale Satzlänge 32767 Bytes.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie das DOWNLOAD-Statement im Natural-Programm.

17-071 Datensatz aus der Datei passt nicht zum Natural-Datensatz.

Text	Datensatz aus der Datei passt nicht zum Natural-Datensatz.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Der Datensatz, der aus der Datei gelesen wurde, passt nicht zu dem Datensatz der von Natural angefordert wurde.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Datei, die Sie hochladen möchten.

17-072 Zu viele Felder für das spezifizierte Format.

Text	Zu viele Felder für das spezifizierte Format.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die Anzahl der Felder im Natural-Datensatz ist größer als die vom PC-Datenformat unterstützte Anzahl von Feldern.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie das Statement für den Datentransfer im Natural-Programm.

17-073 Alphanumerische Felder größer 253 nicht unterstützt.

Text	Alphanumerische Felder größer 253 nicht unterstützt.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Alphanumerische Felder größer als 253 werden für das spezifizierte PC-Datenformat nicht unterstützt.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie das Statement für den Datentransfer im Natural-Programm.

17-074 Satzlänge für DOWNLOAD VARIABLE größer als 32767 Bytes.

Text	Satzlänge für DOWNLOAD VARIABLE größer als 32767 Bytes.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die Satzlänge für DOWNLOAD VARIABLE ist größer als 32767 Bytes.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie das Statement für den Datentransfer im Natural-Programm.

17-075 Feldformate X, Y und U werden in der verwendeten Version nicht unterstützt.

Text	Feldformate X, Y und U werden in der verwendeten Version nicht unterstützt.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die Feldformate BLOB (X), LOB (Y) oder Unicode (U) werden in der verwendeten Version von Entire Connection nicht unterstützt.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Version von Entire Connection. Achten Sie darauf, dass Sie die neueste Version benutzen.

17-076 Nicht genügend Speicher verfügbar.

Text	Nicht genügend Speicher verfügbar.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Es ist nicht genügend Speicher verfügbar.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihr Windows-System auf ungewöhnlich hohe Speichernutzung.

17-077 Zu viele Felder vom Typ X, Y und U.

Text	Zu viele Felder vom Typ X, Y und U.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Der Datensatz enthält zu viele Felder vom Typ X (BLOB), Y (LOB) oder U (Unicode).
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie das Statement für den Datentransfer im Natural-Programm.

17-078 Unicode-Felder größer als 253 nicht vom PC-Datenformat unterstützt.

Text	Unicode-Felder größer als 253 nicht vom PC-Datenformat unterstützt.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Unicode-Felder größer als 253 werden von dem spezifizierten Datenformat nicht unterstützt.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie das Statement für den Datentransfer im Natural-Programm.

17-090 Fehler beim Einlesen der XML-Datei.

Text	Fehler beim Einlesen der XML-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Einlesen der XML-Datei ist ein Fehler in Zeile <i>zeile</i> , Spalte <i>spalte</i> aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie die XML-Datei, die Sie hochladen möchten.

17-091 Fehler beim Einlesen der XML-Datei.

Text	Fehler beim Einlesen der XML-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Einlesen der XML-Datei ist ein Fehler in Zeile <i>zeile</i> , Spalte <i>spalte</i> aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie die XML-Datei, die Sie hochladen möchten.

17-092 Warnung beim Hochladen der XML-Datei.

Text	Warnung beim Hochladen der XML-Datei.
Erklärung	Beim Hochladen der XML-Datei ist eine Warnung in Zeile <i>zeile</i> , Spalte <i>spalte</i> aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie die XML-Datei, die Sie hochladen möchten.

17-093 Fehler beim Einlesen der XML-Datei.

Text	Fehler beim Einlesen der XML-Datei.
Erklärung	Beim Einlesen der XML-Datei ist ein Fehler in Zeile <i>zeile</i> aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie die XML-Datei, die Sie hochladen möchten.

17-101 Fehler beim Öffnen der Ausgabedatei für die Druckdaten-Warteschlange.

Text	Fehler beim Öffnen der Ausgabedatei für die Druckdaten-Warteschlange.
Erklärung	Der Host-Druckauftrag konnte nicht ausgeführt werden. Beim Öffnen der Ausgabedatei <i>name</i> für die Druckdaten-Warteschlange ist ein Fehler <i>fehlercode</i> aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

17-102 Fehler beim Schließen der Ausgabedatei für die Druckdaten-Warteschlange.

Text	Fehler beim Schließen der Ausgabedatei für die Druckdaten-Warteschlange.
Erklärung	Der Host-Druckauftrag konnte nicht ausgeführt werden. Beim Schließen der Ausgabedatei <i>name</i> für die Druckdaten-Warteschlange ist ein Fehler <i>fehlercode</i> aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

17-103 Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei für die Druckdaten-Warteschlange.

Text	Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei für die Druckdaten-Warteschlange.
Erklärung	Der Host-Druckauftrag konnte nicht ausgeführt werden. Beim Schreiben der Ausgabedatei <i>name</i> für die Druckdaten-Warteschlange ist ein Fehler <i>fehlercode</i> aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

17-104 Falsches Druckerziel.

Text	Falsches Druckerziel.
Erklärung	Das angegebene Druckerziel für die Host-Druckerunterstützung ist nicht gültig.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie Einstellung für das Druckziel in den Eigenschaften der Host-Drucker-Session.

17-106 Benutzer-Druckprogramm konnte nicht gestartet werden.

Text	Benutzer-Druckprogramm konnte nicht gestartet werden.
Erklärung	Der Host-Druckauftrag konnte nicht ausgeführt werden. Der Host-Drucker-Manager kann das Benutzer-Druckprogramm nicht starten. Windows meldete einen Fehler <i>fehlercode</i> .
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Programmnamen in den Eigenschaften der Host-Drucker-Session.

17-111 Fehler beim Öffnen der temporären Druckdatei.

Text	Fehler beim Öffnen der temporären Druckdatei.
Erklärung	Der Host-Druckauftrag konnte nicht ausgeführt werden. Beim Öffnen der temporären Druckdatei <i>name</i> trat ein Fehler <i>fehlercode</i> auf.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

17-112 Datentransfer mit Natural UNIX kann nicht gestartet werden.

Text	Datentransfer mit Natural UNIX kann nicht gestartet werden.
Erklärung	Der Datentransfer-Service für den Datentransfer mit Natural UNIX kann nicht gestartet werden. Ein Konflikt mit der Netzwerkadresse oder dem Netzwerk-Port wurde auf Ihrem Computer festgestellt.
Maßnahme	Bitte überprüfen Sie Ereignisanzeige auf weitere Details. Wenn der Fehler weiterhin besteht, melden Sie den Fehler Ihrem lokalen Software AG-Support.

19-004 Plattenplatz nicht ausreichend.

Text	Plattenplatz nicht ausreichend.
Erklärung	Fehler beim Schreiben der Ausgabedatei <i>name</i> - nicht genügend Plattenplatz.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

19-006 Fehler beim Öffnen der Ausgabedatei.

Text	Fehler beim Öffnen der Ausgabedatei.
Erklärung	Die Ausgabedatei <i>name</i> konnte nicht geöffnet werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie den Dateinamen und den Pfad.

19-012 Hauptspeicher kann nicht zugewiesen werden.

Text	Hauptspeicher kann nicht zugewiesen werden.
Erklärung	Die Anforderung von Hauptspeicher wurde vom Windows-System nicht erfüllt.
Maßnahme	Beenden Sie Entire Connection, beenden Sie weitere Windows-Anwendungen und versuchen Sie es noch einmal.

19-013 Fehler beim Anlegen der NCF-Datei.

Text	Fehler beim Anlegen der NCF-Datei.
Erklärung	Die Datentransferformatdatei <i>name</i> konnte nicht erzeugt werden. Es trat ein Fehler <i>fehlercode</i> auf.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

19-014 Fehler beim Starten des Excel Automation Server.

Text	Fehler beim Starten des Excel Automation Server.
Erklärung	Der Excel Automation Server konnte nicht gestartet werden. Der Datentransfer von oder zu Excel wurde abgebrochen.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Windows-Installation. Überprüfen Sie, ob eine von Entire Connection unterstützte Excel-Version installiert ist, und vergewissern Sie sich, dass sie funktioniert.

19-015 Fehler beim Setzen des Namens des Excel-Arbeitsblattes.

Text	Fehler beim Setzen des Namens des Excel-Arbeitsblattes.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Setzen des Namens <i>name</i> des Excel-Arbeitsblattes ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob eine von Entire Connection unterstützte Excel-Version installiert ist, und vergewissern Sie sich, dass sie funktioniert.

19-016 Fehler beim Öffnen der Excel-Arbeitsmappe.

Text	Fehler beim Öffnen der Excel-Arbeitsmappe.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Öffnen der Excel-Arbeitsmappe <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob eine von Entire Connection unterstützte Excel-Version installiert ist, und vergewissern Sie sich, dass sie funktioniert. Überprüfen Sie, ob Sie die Arbeitsmappe in Excel öffnen können.

19-017 Fehler beim Schreiben nach Excel.

Text	Fehler beim Schreiben nach Excel.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben von Daten nach Excel ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob eine von Entire Connection unterstützte Excel-Version installiert ist, und vergewissern Sie sich, dass sie funktioniert.

19-018 Fehler beim Speichern des Excel-Arbeitsblattes oder der Excel-Arbeitsmappe.

Text	Fehler beim Speichern des Excel-Arbeitsblattes oder der Excel-Arbeitsmappe.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Speichern des Excel-Arbeitsblattes oder der Excel-Arbeitsmappe ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

19-019 Fehler beim Holen eines Wertes von Excel.

Text	Fehler beim Holen eines Wertes von Excel.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Holen eines Wertes von Excel aus <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob eine Excel-Version installiert ist, die von Entire Connection unterstützt wird, und vergewissern Sie sich, dass sie funktioniert. Überprüfen Sie, ob Sie die Datei mit Excel öffnen können.

19-020 Fehler beim Holen der letzten benutzten Excel-Zelle.

Text	Fehler beim Holen der letzten benutzten Excel-Zelle.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Holen der letzten benutzten Excel-Zelle ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob eine Excel-Version installiert ist, die von Entire Connection unterstützt wird, und vergewissern Sie sich, dass sie funktioniert. Überprüfen Sie, ob Sie die Datei mit Excel öffnen können.

19-021 Variant-Datentyp kann nicht umgewandelt werden.

Text	Variant-Datentyp kann nicht umgewandelt werden.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Lesen der Daten aus Excel ist ein Fehler bei der Umwandlung des Variant-Datentyps aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob eine Excel-Version installiert ist, die von Entire Connection unterstützt wird, und vergewissern Sie sich, dass sie funktioniert. Überprüfen Sie, ob Sie die Datei mit Excel öffnen können.

19-022 Fehler beim Schließen der Excel-Arbeitsmappe.

Text	Fehler beim Schließen der Excel-Arbeitsmappe.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schließen der Excel-Arbeitsmappe <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob eine von Entire Connection unterstützte Excel-Version installiert ist, und vergewissern Sie sich, dass sie funktioniert.

19-023 Fehler beim Schließen der Excel-Arbeitsmappen.

Text	Fehler beim Schließen der Excel-Arbeitsmappen.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schließen der Excel-Arbeitsmappen ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob eine von Entire Connection unterstützte Excel-Version installiert ist, und vergewissern Sie sich, dass sie funktioniert.

19-024 Fehler beim Beenden des Excel Automation Server.

Text	Fehler beim Beenden des Excel Automation Server.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Beenden des Excel Automation Server ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob eine von Entire Connection unterstützte Excel-Version installiert ist, und vergewissern Sie sich, dass sie funktioniert.

19-025 Fehler beim Holen des Dezimalzeichens vom Excel Automation Server.

Text	Fehler beim Holen des Dezimalzeichens vom Excel Automation Server.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Holen des Dezimalzeichens vom Excel Automation Server ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob eine von Entire Connection unterstützte Excel-Version installiert ist, und vergewissern Sie sich, dass sie funktioniert.

19-026 Fehler beim Holen des Tausendertrennzeichens vom Excel Automation Server.

Text	Fehler beim Holen des Tausendertrennzeichens vom Excel Automation Server.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Holen des Tausendertrennzeichens vom Excel Automation Server ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob eine von Entire Connection unterstützte Excel-Version installiert ist, und vergewissern Sie sich, dass sie funktioniert.

19-027 Maximale Zeilenanzahl für das Excel-Arbeitsblatt überschritten.

Text	Maximale Zeilenanzahl für das Excel-Arbeitsblatt überschritten.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die maximale Zeilenanzahl für das Excel-Arbeitsblatt wurde überschritten.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Download-Logik im Natural-Programm. Überprüfen Sie die Excel-Version und ziehen Sie die Benutzung einer höheren Version in Erwägung.

19-028 Maximale Zeilenanzahl überschritten.

Text	Maximale Zeilenanzahl überschritten.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die maximale Zeilenanzahl wurde überschritten. Ein Excel-Arbeitsblatt der Version 7 kann höchstens 16384 Zeilen speichern.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Download-Logik im Natural-Programm. Überprüfen Sie die Excel-Version und ziehen Sie die Benutzung einer höheren Version in Erwägung.

19-030 Fehler beim Schreiben der Kopfinformation in die Multiplan-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben der Kopfinformation in die Multiplan-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben der Kopfinformation in die Multiplan-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie den Dateinamen und den Pfad.

19-031 Fehler beim Schreiben der Daten in die Multiplan-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben der Daten in die Multiplan-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben der Daten in die Multiplan-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

19-032 Fehler beim Schreiben des Nachspanns in die Multiplan-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben des Nachspanns in die Multiplan-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben des Nachspanns in die Multiplan-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

19-035 Keine Zeilen-Labels vorhanden.

Text	Keine Zeilen-Labels vorhanden.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die Option zum Schreiben der Natural-Feldnamen in die erste Excel-Zeile ist eingeschaltet, aber die Labels sind nicht vorhanden.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie die Benutzung der Option.

19-036 Unerwartete Zeilen-Labels.

Text	Unerwartete Zeilen-Labels.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die Option zum Schreiben der Natural-Feldnamen in die erste Excel-Zeile ist ausgeschaltet, aber die Labels sind vorhanden.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie die Benutzung der Option.

19-040 Fehler beim Schreiben der Kopfinformation in die dBase-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben der Kopfinformation in die dBase-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben der Kopfinformation in die dBase-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie den Dateinamen und den Pfad.

19-041 Fehler beim Schreiben der Daten in die dBase-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben der Daten in die dBase-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben der Daten in die dBase-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

19-042 Fehler beim Schreiben des Nachspanns in die dBase-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben des Nachspanns in die dBase-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben des Nachspanns in die dBase-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

19-045 Fehler beim Schreiben der Daten in die NCD-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben der Daten in die NCD-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben der Daten in die NCD-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

19-046 Warnung: binäre Daten werden in die NCD-Datei geschrieben.

Text	Warnung: binäre Daten werden in die NCD-Datei geschrieben.
Erklärung	Warnung: binäre Daten werden in die NCD-Datei <i>name</i> geschrieben.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob in den Daten, die Sie herunterladen, binäre Daten erlaubt sind.

19-047 Herunterladen von Unicode-Daten nach NCC-Format nicht unterstützt.

Text	Herunterladen von Unicode-Daten nach NCC-Format nicht unterstützt.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Das Schreiben von Unicode-Daten in eine NCC-Datei wird von Entire Connection nicht unterstützt.
Maßnahme	Wählen Sie ein anderes PC-Datenformat.

19-048 Hochladen von Unicode-Daten aus NCC-Format nicht unterstützt.

Text	Hochladen von Unicode-Daten aus NCC-Format nicht unterstützt.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Das Lesen von Unicode-Daten aus einer NCC-Datei wird von Entire Connection nicht unterstützt.
Maßnahme	Überprüfen Sie das UPLOAD-Statement im Natural-Programm.

19-049 Herunterladen von Unicode-Daten auf Drucker nicht unterstützt.

Text	Herunterladen von Unicode-Daten auf Drucker nicht unterstützt.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Das Herunterladen von Unicode-Daten an einen Drucker wird von Entire Connection nicht unterstützt.
Maßnahme	Laden Sie die Daten in eine temporäre Datei herunter, die Sie dann ausdrucken. Überprüfen Sie das DOWNLOAD-Statement im Natural-Programm.

19-050 Fehler beim Schreiben der Kopfinformation in die DIF-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben der Kopfinformation in die DIF-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben der Kopfinformation in die DIF-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie den Dateinamen und den Pfad.

19-051 Fehler beim Schreiben der Daten in die DIF-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben der Daten in die DIF-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben der Daten in die DIF-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

19-052 Fehler beim Schreiben des Nachspanns in die DIF-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben des Nachspanns in die DIF-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben des Nachspanns in die DIF-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

19-055 Fehler beim Schreiben der Kopfinformation in die ENC-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben der Kopfinformation in die ENC-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben der Kopfinformation in die ENC-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie den Dateinamen und den Pfad.

19-056 Fehler beim Schreiben der Daten in die ENC-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben der Daten in die ENC-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben der Daten in die ENC-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

19-057 Fehler beim Schreiben des Nachspanns in die ENC-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben des Nachspanns in die ENC-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben des Nachspanns in die ENC-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

19-060 Fehler beim Schreiben der Kopfinformation in die PRN-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben der Kopfinformation in die PRN-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben der Kopfinformation in die PRN-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie den Dateinamen und den Pfad.

19-061 Fehler beim Schreiben der Daten in die PRN-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben der Daten in die PRN-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben der Daten in die PRN-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

19-062 Fehler beim Schreiben des Nachspanns in die PRN-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben des Nachspanns in die PRN-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben des Nachspanns in die PRN-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

19-065 Keine Tabelle in HTML-Datei.

Text	Keine Tabelle in HTML-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. In der HTML-Datei wurde keine Tabelle gefunden.
Maßnahme	Überprüfen Sie die HTML-Datei, die Sie hochladen möchten.

19-066 Zeichensatz der HTML-Datei nicht unterstützt.

Text	Zeichensatz der HTML-Datei nicht unterstützt.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Der Zeichensatz <i>name</i> dieser HTML-Datei wird von Entire Connection nicht unterstützt.
Maßnahme	Speichern Sie die HTML-Datei mit einer anderen Codierung und versuchen Sie es noch einmal.

19-067 Keine Einträge mehr in der HTML-Datei gefunden.

Text	Keine Einträge mehr in der HTML-Datei gefunden.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Es wurden keine weiteren Einträge mehr in der HTML-Datei <i>name</i> gefunden.
Maßnahme	Überprüfen Sie die HTML-Datei, die Sie hochladen möchten.

19-068 Fehler beim Schreiben des Nachspans in die HTML-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben des Nachspans in die HTML-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben des Nachspans in die HTML-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

19-069 Fehler beim Schreiben der Daten in die HTML-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben der Daten in die HTML-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben der Daten in die HTML-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

19-070 Fehler beim Schreiben der Kopfinformation in die Lotus-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben der Kopfinformation in die Lotus-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben der Kopfinformation in die Lotus-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie den Dateinamen und den Pfad.

19-071 Fehler beim Schreiben der Daten in die Lotus-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben der Daten in die Lotus-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben der Daten in die Lotus-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

19-072 Fehler beim Schreiben des Nachspanns in die Lotus-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben des Nachspanns in die Lotus-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben des Nachspanns in die Lotus-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

19-073 Fehler beim Schreiben der Kopfinformation in die XML-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben der Kopfinformation in die XML-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben der Kopfinformation in die XML-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie den Dateinamen und den Pfad.

19-074 Fehler beim Schreiben der Daten in die XML-Datei.

Text	Fehler beim Schreiben der Daten in die XML-Datei.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Beim Schreiben der Daten in die XML-Datei <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler und auf freien Speicherplatz.

19-080 Fehler bei der Konvertierung nach PRN.

Text	Fehler bei der Konvertierung nach PRN.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die Konvertierung wurde abgebrochen, weil der Feldseparator (Komma) nicht gefunden wurde.
Maßnahme	Überprüfen Sie die PRN-Datei, die Sie hochladen wollen.

19-081 Anfang des Textfeldes nicht gefunden.

Text	Anfang des Textfeldes nicht gefunden.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die Konvertierung wurde abgebrochen, weil der Anfang des Textfeldes (Anführungszeichen) nicht gefunden wurde.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie die Datei, die Sie hochladen möchten.

19-082 Ende des Textfeldes nicht gefunden.

Text	Ende des Textfeldes nicht gefunden.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Die Konvertierung wurde abgebrochen, weil das Ende des Textfeldes (Anführungszeichen) nicht gefunden wurde.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie die Datei, die Sie hochladen möchten.

19-083 Ungültiges Format für numerische oder dezimale Daten.

Text	Ungültiges Format für numerische oder dezimale Daten.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Fehler in der Konvertierung. Ein ungültiges Format für numerische oder dezimale Daten wurde in der Datei gefunden.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie die Datei, die Sie hochladen möchten.

19-084 Ungültiges Format für Fließkommatdaten.

Text	Ungültiges Format für Fließkommatdaten.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Fehler in der Konvertierung. Ein ungültiges Format für Fließkommatdaten wurde in der Datei gefunden.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie die Datei, die Sie hochladen möchten.

19-085 Führendes Minus, Plus oder Leerzeichen fehlt.

Text	Führendes Minus, Plus oder Leerzeichen fehlt.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Numerische und dezimale Daten in NCD- und DBF-Dateien müssen am Anfang ein Minus-, Plus- oder Leerzeichen haben.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie die Datei, die Sie hochladen möchten.

19-086 Fehler in der Konvertierung.

Text	Fehler in der Konvertierung.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Bei der Konvertierung der Daten ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie die Datei, die Sie hochladen möchten.

19-090 Hochladen von binären Daten aus UTF-16-Datei nicht unterstützt.

Text	Hochladen von binären Daten aus UTF-16-Datei nicht unterstützt.
Erklärung	Der Datentransfer wurde abgebrochen. Das UPLOAD-Statement im Natural-Programm enthält ein Binärdaten-Feld, und die Datei, die Sie hochladen wollen, ist UTF-16-codiert. Das Hochladen von binären Daten aus einer Unicode-UTF-16-Datei wird von Entire Connection nicht unterstützt.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie die Datei, die Sie hochladen möchten.

19-201 Verzeichnis für Online-Dokumentation nicht gefunden.

Text	Verzeichnis für Online-Dokumentation nicht gefunden.
Erklärung	Das Verzeichnis für die Online-Dokumentation konnte nicht gefunden werden. Das Verzeichnis mit dem Namen "doc" muss entweder in "ProgramData\Software AG\Entire Connection" oder im Installationsverzeichnis von Entire Connection vorhanden sein.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie Ihre Entire Connection-Installation.

19-202 Online-Dokumentation nicht gefunden.

Text	Online-Dokumentation nicht gefunden.
Erklärung	Die Online-Dokumentationsdatei <i>name</i> von Entire Connection wurde nicht gefunden.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie Ihre Entire Connection-Installation.

19-203 Online-Hilfe kann nicht gestartet werden.

Text	Online-Hilfe kann nicht gestartet werden.
Erklärung	Die Online-Hilfe von Entire Connection kann nicht gestartet werden. Bei der Bearbeitung der Hilfedatei ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie Ihre Entire Connection-Installation.

19-204 Web-Seiten können nicht angezeigt werden.

Text	Web-Seiten können nicht angezeigt werden.
Erklärung	Die Web-Seiten der Software AG konnten in Ihrem Browser nicht angezeigt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie die benutzte Internetadresse.

19-210 Fehler beim Aufruf der Online-Hilfe.

Text	Fehler beim Aufruf der Online-Hilfe.
Erklärung	Beim Aufruf der Online-Hilfe ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie Ihre Entire Connection-Installation.

19-800 Objekt konnte nicht gelöscht werden.

Text	Objekt konnte nicht gelöscht werden.
Erklärung	Das Objekt <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht gelöscht werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Rechte zum Löschen von Objekten aus der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-801 Benutzer konnte nicht gelöscht werden.

Text	Benutzer konnte nicht gelöscht werden.
Erklärung	Der Benutzer <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht gelöscht werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Rechte zum Löschen von Objekten aus der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-802 Benutzergruppe konnte nicht gelöscht werden.

Text	Benutzergruppe konnte nicht gelöscht werden.
Erklärung	Die Benutzergruppe <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht gelöscht werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Rechte zum Löschen von Objekten aus der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-803 Menü konnte nicht gelöscht werden.

Text	Menü konnte nicht gelöscht werden.
Erklärung	Das Menü <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht gelöscht werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Rechte zum Löschen von Objekten aus der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-804 Task konnte nicht gelöscht werden.

Text	Task konnte nicht gelöscht werden.
Erklärung	Der Task <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht gelöscht werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Rechte zum Löschen von Objekten aus der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-805 Host-Session konnte nicht gelöscht werden.

Text	Host-Session konnte nicht gelöscht werden.
Erklärung	Die Host-Session <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht gelöscht werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Rechte zum Löschen von Objekten aus der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-806 Host-Drucker-Session konnte nicht gelöscht werden.

Text	Host-Drucker-Session konnte nicht gelöscht werden.
Erklärung	Die Host-Drucker-Session <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht gelöscht werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Rechte zum Löschen von Objekten aus der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-807 Farbschema konnte nicht gelöscht werden.

Text	Farbschema konnte nicht gelöscht werden.
Erklärung	Das Farbschema <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht gelöscht werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Rechte zum Löschen von Objekten aus der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-808 Tastenschema konnte nicht gelöscht werden.

Text	Tastenschema konnte nicht gelöscht werden.
Erklärung	Das Tastenschema <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht gelöscht werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Rechte zum Löschen von Objekten aus der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-809 Übersetzungstabelle konnte nicht gelöscht werden.

Text	Übersetzungstabelle konnte nicht gelöscht werden.
Erklärung	Die Übersetzungstabelle <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht gelöscht werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Rechte zum Löschen von Objekten aus der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-810 Physische Tastaturtabelle konnte nicht gelöscht werden.

Text	Physische Tastaturtabelle konnte nicht gelöscht werden.
Erklärung	Die physische Tastaturtabelle <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht gelöscht werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Rechte zum Löschen von Objekten aus der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-811 Terminal-Funktionscodetabelle konnte nicht gelöscht werden.

Text	Terminal-Funktionscodetabelle konnte nicht gelöscht werden.
Erklärung	Die Terminal-Funktionscodetabelle <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht gelöscht werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Rechte zum Löschen von Objekten aus der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-821 Benutzer konnte nicht umbenannt werden.

Text	Benutzer konnte nicht umbenannt werden.
Erklärung	Der Benutzer <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht umbenannt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-822 Benutzergruppe konnte nicht umbenannt werden.

Text	Benutzergruppe konnte nicht umbenannt werden.
Erklärung	Die Benutzergruppe <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht umbenannt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-823 Menü konnte nicht umbenannt werden.

Text	Menü konnte nicht umbenannt werden.
Erklärung	Das Menü <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht umbenannt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-824 Task konnte nicht umbenannt werden.

Text	Task konnte nicht umbenannt werden.
Erklärung	Der Task <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht umbenannt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-825 Host-Session konnte nicht umbenannt werden.

Text	Host-Session konnte nicht umbenannt werden.
Erklärung	Die Host-Session <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht umbenannt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-826 Host-Drucker-Session konnte nicht umbenannt werden.

Text	Host-Drucker-Session konnte nicht umbenannt werden.
Erklärung	Die Host-Drucker-Session <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht umbenannt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-827 Farbschema konnte nicht umbenannt werden.

Text	Farbschema konnte nicht umbenannt werden.
Erklärung	Das Farbschema <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht umbenannt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-828 Tastenschema konnte nicht umbenannt werden.

Text	Tastenschema konnte nicht umbenannt werden.
Erklärung	Das Tastenschema <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht umbenannt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-832 Systemobjekt konnte nicht umbenannt werden.

Text	Systemobjekt konnte nicht umbenannt werden.
Erklärung	Das Systemobjekt <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht umbenannt werden. Systemobjekte können nicht umbenannt werden.
Maßnahme	Keine Aktion erforderlich.

19-841 Benutzer konnte nicht erzeugt werden.

Text	Benutzer konnte nicht erzeugt werden.
Erklärung	Der Benutzer <i>name</i> konnte nicht in der Share-Datei erzeugt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-842 Benutzergruppe konnte nicht erzeugt werden.

Text	Benutzergruppe konnte nicht erzeugt werden.
Erklärung	Die Benutzergruppe <i>name</i> konnte nicht in der Share-Datei erzeugt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-843 Menü konnte nicht erzeugt werden.

Text	Menü konnte nicht erzeugt werden.
Erklärung	Das Menü <i>name</i> konnte nicht in der Share-Datei erzeugt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-844 Task konnte nicht erzeugt werden.

Text	Task konnte nicht erzeugt werden.
Erklärung	Der Task <i>name</i> konnte nicht in der Share-Datei erzeugt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-845 Host-Session konnte nicht erzeugt werden.

Text	Host-Session konnte nicht erzeugt werden.
Erklärung	Die Host-Session <i>name</i> konnte nicht in der Share-Datei erzeugt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-846 Host-Drucker-Session konnte nicht erzeugt werden.

Text	Host-Drucker-Session konnte nicht erzeugt werden.
Erklärung	Die Host-Drucker-Session <i>name</i> konnte nicht in der Share-Datei erzeugt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-847 Farbschema konnte nicht erzeugt werden.

Text	Farbschema konnte nicht erzeugt werden.
Erklärung	Das Farbschema <i>name</i> konnte nicht in der Share-Datei erzeugt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-848 Tastenschema konnte nicht erzeugt werden.

Text	Tastenschema konnte nicht erzeugt werden.
Erklärung	Das Tastenschema <i>name</i> konnte nicht in der Share-Datei erzeugt werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-861 Benutzer konnte nicht dupliziert werden.

Text	Benutzer konnte nicht dupliziert werden.
Erklärung	Der Benutzer <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht dupliziert werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-862 Benutzergruppe konnte nicht dupliziert werden.

Text	Benutzergruppe konnte nicht dupliziert werden.
Erklärung	Die Benutzergruppe <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht dupliziert werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-863 Menü konnte nicht dupliziert werden.

Text	Menü konnte nicht dupliziert werden.
Erklärung	Das Menü <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht dupliziert werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-864 Task konnte nicht dupliziert werden.

Text	Task konnte nicht dupliziert werden.
Erklärung	Der Task <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht dupliziert werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-865 Host-Session konnte nicht dupliziert werden.

Text	Host-Session konnte nicht dupliziert werden.
Erklärung	Die Host-Session <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht dupliziert werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-866 Host-Drucker-Session konnte nicht dupliziert werden.

Text	Host-Drucker-Session konnte nicht dupliziert werden.
Erklärung	Die Host-Drucker-Session <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht dupliziert werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-867 Farbschema konnte nicht dupliziert werden.

Text	Farbschema konnte nicht dupliziert werden.
Erklärung	Das Farbschema <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht dupliziert werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-868 Tastenschema konnte nicht dupliziert werden.

Text	Tastenschema konnte nicht dupliziert werden.
Erklärung	Das Tastenschema <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht dupliziert werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-880 Systemvoreinstellungen konnten nicht aktualisiert werden.

Text	Systemvoreinstellungen konnten nicht aktualisiert werden.
Erklärung	Die Systemvoreinstellungen in der Share-Datei konnten nicht aktualisiert werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-881 Benutzer konnte nicht aktualisiert werden.

Text	Benutzer konnte nicht aktualisiert werden.
Erklärung	Der Benutzer <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht aktualisiert werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-882 Benutzergruppe konnte nicht aktualisiert werden.

Text	Benutzergruppe konnte nicht aktualisiert werden.
Erklärung	Die Benutzergruppe <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht aktualisiert werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-883 Menü konnte nicht aktualisiert werden.

Text	Menü konnte nicht aktualisiert werden.
Erklärung	Das Menü <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht aktualisiert werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-884 Task konnte nicht aktualisiert werden.

Text	Task konnte nicht aktualisiert werden.
Erklärung	Der Task <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht aktualisiert werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-885 Host-Session konnte nicht aktualisiert werden.

Text	Host-Session konnte nicht aktualisiert werden.
Erklärung	Die Host-Session <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht aktualisiert werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-886 Host-Drucker-Session konnte nicht aktualisiert werden.

Text	Host-Drucker-Session konnte nicht aktualisiert werden.
Erklärung	Die Host-Drucker-Session <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht aktualisiert werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-887 Farbschema konnte nicht aktualisiert werden.

Text	Farbschema konnte nicht aktualisiert werden.
Erklärung	Das Farbschema <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht aktualisiert werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-888 Tastenschema konnte nicht aktualisiert werden.

Text	Tastenschema konnte nicht aktualisiert werden.
Erklärung	Das Tastenschema <i>name</i> in der Share-Datei konnte nicht aktualisiert werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte für die Objekte in der Share-Datei haben. Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler.

19-890 Fataler Fehler beim Schreiben des Tastenschemas in die Share-Datei.

Text	Fataler Fehler beim Schreiben des Tastenschemas in die Share-Datei.
Erklärung	Beim Schreiben des Tastenschemas <i>objektname</i> in die Share-Datei ist ein fataler Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Prüfen Sie Ihre Festplatte. Benutzen Sie Ihre Sicherungskopie der Share-Datei und versuchen Sie es noch einmal.

19-900 Share-Datei ist schreibgeschützt.

Text	Share-Datei ist schreibgeschützt.
Erklärung	Die Share-Datei ist schreibgeschützt oder gesperrt. Sie können lesend auf die Share-Datei zugreifen und damit arbeiten. Die Befehle Ändern, Löschen, Duplizieren, Neu und Freigeben können jedoch nicht benutzt werden.
Maßnahme	Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn Sie in die Share-Datei schreiben wollen.

20-001 Fehler beim Entfernen privater Objekte.

Text	Fehler beim Entfernen privater Objekte.
Erklärung	Beim Entfernen der privaten Objekte eines Benutzers ist ein Fehler aufgetreten. Das Benutzerprofil konnte gelöscht werden, aber das Entfernen der privaten Objekte des Benutzers ist fehlgeschlagen. Dadurch bleiben unreferenzierte Objekte in der Share-Datei übrig, die im Konfigurationsmanager nicht sichtbar sind.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler. Benutzen Sie Ihre Sicherungskopie der Share-Datei und versuchen Sie es noch einmal.

20-004 Fehler beim Lesen des Benutzerprofils.

Text	Fehler beim Lesen des Benutzerprofils.
Erklärung	Beim Lesen des Benutzerprofils <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler. Benutzen Sie Ihre Sicherungskopie der Share-Datei und versuchen Sie es noch einmal.

20-007 Ungültiges Benutzerkennzeichen.

Text	Ungültiges Benutzerkennzeichen.
Erklärung	Sie haben ein ungültiges Benutzerkennzeichen eingegeben. Das Feld für das Benutzerkennzeichen darf nicht leer sein. Das Benutzerkennzeichen kann 1 bis 16 Zeichen lang sein und darf eingebettete Leerzeichen enthalten.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

20-008 Ungültiger Objektname.

Text	Ungültiger Objektname.
Erklärung	Sie haben einen ungültigen Objektnamen eingegeben. Der Objektname kann 1 bis 32 Zeichen lang sein.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler

20-009 Passwort-Felder stimmen nicht überein.

Text	Passwort-Felder stimmen nicht überein.
Erklärung	Die Passwörter, die Sie in den Feldern "Passwort" und "Passwort bestätigen" eingegeben haben, stimmen nicht überein.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

20-010 Feld "Passwort bestätigen" ist leer.

Text	Feld "Passwort bestätigen" ist leer.
Erklärung	Das Feld "Passwort bestätigen" darf nicht leer sein.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

20-011 Feld "Passwort" ist leer.

Text	Feld "Passwort" ist leer.
Erklärung	Das Feld für das Passwort darf nicht leer sein. Das Passwort kann 1 bis 16 Zeichen lang sein.
Maßnahme	Geben Sie ein gültiges Passwort ein.

20-013 Unerlaubte Leerzeichen im Objektnamen.

Text	Unerlaubte Leerzeichen im Objektnamen.
Erklärung	Sie haben Leerzeichen im Namen eingegeben. In diesem Objektnamen sind Leerzeichen nicht erlaubt.
Maßnahme	Geben Sie einen gültigen Namen ein.

20-014 Benutzerkennzeichen des Administrators darf nicht gelöscht werden.

Text	Benutzerkennzeichen des Administrators darf nicht gelöscht werden.
Erklärung	Das Benutzerkennzeichen des Administrators darf nicht gelöscht werden. Sie können es umbenennen oder das Benutzerprofil aktualisieren.
Maßnahme	Keine Aktion erforderlich.

20-015 Kein Name angegeben.

Text	Kein Name angegeben.
Erklärung	Sie müssen einen Namen für das Objekt eingeben.
Maßnahme	Geben Sie einen gültigen Namen ein.

20-016 Ungültiger HLLAPI-DLL-Name.

Text	Ungültiger HLLAPI-DLL-Name.
Erklärung	Sie haben keinen, oder einen ungültigen HLLAPI-DLL-Namen eingegeben.
Maßnahme	Geben Sie einen gültigen HLLAPI-DLL-Namen ein.

20-017 Ungültiger HLLAPI-Entry-Name.

Text	Ungültiger HLLAPI-Entry-Name.
Erklärung	Sie haben keinen, oder einen ungültigen HLLAPI-Entry-Namen eingegeben.
Maßnahme	Geben Sie einen gültigen HLLAPI-Entry-Namen ein.

20-018 Objektname zu lang.

Text	Objektname zu lang.
Erklärung	Der Name, den Sie für das Objekt eingegeben haben, ist zu lang. Der Name für BS2000-P-Tasten darf maximal 16 Zeichen lang sein.
Maßnahme	Geben Sie einen gültigen Namen ein.

20-020 Ein Objekt mit diesem Namen existiert schon.

Text	Ein Objekt mit diesem Namen existiert schon.
Erklärung	Ein allgemein zugängliches Objekt mit dem Namen <i>name</i> gibt es bereits.
Maßnahme	Wählen Sie einen anderen Namen für das Objekt.

20-027 Ungültiger Name.

Text	Ungültiger Name.
Erklärung	Sie müssen einen gültigen Objektnamen eingeben. Der Objektname kann 1 bis 32 Zeichen lang sein und darf keine Leerzeichen enthalten.
Maßnahme	Geben Sie einen gültigen Namen ein.

20-100 Ungültiger Session-Name.

Text	Ungültiger Session-Name.
Erklärung	Das Feld für den Session-Namen darf nicht leer sein. Der Session-Name kann 1 bis 32 Zeichen lang sein.
Maßnahme	Geben Sie einen gültigen Namen ein.

21-005 Eingegebener Wert nicht im gültigen Bereich.

Text	Eingegebener Wert nicht im gültigen Bereich.
Erklärung	Der Wert für den TCP/IP-Port, den Sie eingegeben haben, liegt nicht im gültigen Bereich. Gültige Werte sind 0 bis 9999.
Maßnahme	Geben einen Wert ein, der im gültigen Bereich liegt.

21-801 Fehlender Host-Name oder TCP/IP-Adresse.

Text	Fehlender Host-Name oder TCP/IP-Adresse.
Erklärung	Das Feld für den Host-Namen bzw. die TCP/IP-Adresse darf nicht leer bleiben.
Maßnahme	Geben Sie eine TCP/IP-Adresse oder einen Host-Namen ein.

21-802 Ungültiges Zeichen im BS2000-Stationsnamen.

Text	Ungültiges Zeichen im BS2000-Stationsnamen.
Erklärung	Der BS2000-Stationsname enthält ein ungültiges Zeichen. Das erste Zeichen des Namens darf keine Ziffer sein.
Maßnahme	Geben Sie einen gültigen BS2000-Stationsnamen ein.

21-803 Fehlender Geräteiname.

Text	Fehlender Geräteiname.
Erklärung	Der Feld für den Gerätenamen darf nicht leer sein. Der Name kann 1 bis 8 Zeichen lang sein.
Maßnahme	Geben Sie einen Gerätenamen ein.

21-804 Ungültiger Wert für Spaltenanzahl.

Text	Ungültiger Wert für Spaltenanzahl.
Erklärung	Der Wert für die Spaltenanzahl ist ungültig. Gültige Werte sind 20 bis 200 für 3270-Sessions, und 80 bis 255 für VT-Sessions.
Maßnahme	Geben Sie einen gültigen Wert für die Spaltenanzahl ein.

21-805 Ungültiger Wert für Zeilenanzahl.

Text	Ungültiger Wert für Zeilenanzahl.
Erklärung	Der Wert für die Zeilenanzahl ist ungültig. Gültige Werte sind 24 bis 80 für 3270-Sessions, und 24 bis 7380 dividiert durch die Spaltenanzahl für VT-Sessions.
Maßnahme	Geben Sie einen gültigen Wert für die Spaltenanzahl ein.

21-900 Objekt kann nicht mit Gruppe verknüpft werden.

Text	Objekt kann nicht mit Gruppe verknüpft werden.
Erklärung	Das Objekt kann nicht zur Gruppe hinzugefügt werden. Das Objekt ist bereits mit 32 Gruppen verknüpft. Ein Objekt kann mit maximal 32 Gruppen verknüpft werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihr Gruppen-Design.

21-901 Fehler beim Löschen der Gruppenzugehörigkeit in den Objekten.

Text	Fehler beim Löschen der Gruppenzugehörigkeit in den Objekten.
Erklärung	Die Gruppe konnte gelöscht werden, aber beim Löschen der Gruppenzugehörigkeit in den Objekten trat ein Fehler auf. Dadurch sind die Daten in den Objekten nicht mehr konsistent.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler. Benutzen Sie Ihre Sicherungskopie der Share-Datei und versuchen Sie es noch einmal.

21-902 Gruppenname wird bereits benutzt.

Text	Gruppenname wird bereits benutzt.
Erklärung	Die Gruppe <i>name</i> kann nicht hinzugefügt werden. Der Gruppenname wird bereits benutzt.
Maßnahme	Geben Sie einen anderen Namen für die Gruppe ein.

21-903 Gruppe EVERYONE darf nicht gelöscht oder umbenannt werden.

Text	Gruppe EVERYONE darf nicht gelöscht oder umbenannt werden.
Erklärung	Die Gruppe EVERYONE kann nicht gelöscht oder umbenannt werden. Die Gruppe EVERYONE ist ein Systemobjekt, das existieren muss.
Maßnahme	Keine Aktion erforderlich.

21-904 Fehler beim Lesen des Benutzerprofils.

Text	Fehler beim Lesen des Benutzerprofils.
Erklärung	Beim Lesen des Benutzerprofils <i>name</i> ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler. Benutzen Sie Ihre Sicherungskopie der Share-Datei und versuchen Sie es noch einmal.

22-000 Objektname existiert bereits.

Text	Objektname existiert bereits.
Erklärung	Ein allgemein verfügbares Objekt mit dem Namen <i>name</i> existiert bereits.
Maßnahme	Überprüfen Sie die Konsistenz Ihrer Datenobjekte.

22-001 Objekt konnte nicht allgemein verfügbar gemacht werden.

Text	Objekt konnte nicht allgemein verfügbar gemacht werden.
Erklärung	Fehler: <i>fehlercode</i> . Objekt konnte nicht allgemein verfügbar gemacht werden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler. Benutzen Sie Ihre Sicherungskopie der Share-Datei und versuchen Sie es noch einmal.

24-000 Task-Beschreibung fehlt.

Text	Task-Beschreibung fehlt.
Erklärung	Das Feld "Beschreibung" ist leer. Dieses Feld ist 1 bis 62 Zeichen lang. Es ist erforderlich und wird angezeigt, wenn dieser Task einem Menü zugeordnet wird.
Maßnahme	Geben Sie eine Beschreibung für den Task ein.

24-001 Software AG-Task darf nicht gelöscht werden.

Text	Software AG-Task darf nicht gelöscht werden.
Erklärung	Sie können einen Software AG-Task nicht löschen. Software AG-Tasks sind Systemobjekte, die existieren müssen. Sie müssen das Gruppenkonzept anwenden, wenn der Task nicht von einem anderen Benutzer benutzt werden soll.
Maßnahme	Keine Aktion erforderlich.

24-002 Fehlender Programmname.

Text	Fehlender Programmname.
Erklärung	Das Feld "Programm" ist leer.
Maßnahme	Geben Sie den Namen und den Pfad des von diesem Task auszuführenden Programms ein.

24-003 Task darf nicht umbenannt oder gelöscht werden.

Text	Task darf nicht umbenannt oder gelöscht werden.
Erklärung	Sie dürfen diesen Task nicht umbenennen oder löschen. Dieser Task ist auch Ihr Start- oder Ende-Task.
Maßnahme	Keine Aktion erforderlich.

24-007 Programmname hat keine gültige Namenserverweiterung.

Text	Programmname hat keine gültige Namenserverweiterung.
Erklärung	Der Programmname hat keine gültige Namenserverweiterung. Ein Programmname muss die Namenserverweiterung .COM oder .EXE haben.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Programmnamen.

24-008 Objekt kann nicht gelöscht werden.

Text	Objekt kann nicht gelöscht werden.
Erklärung	Sie dürfen dieses Objekt nicht löschen. Sie haben nicht die entsprechenden Berechtigungen.
Maßnahme	Fragen Sie Ihren Administrator, wenn Sie das Objekt löschen wollen.

24-010 Software AG-Task darf nicht dupliziert werden.

Text	Software AG-Task darf nicht dupliziert werden.
Erklärung	Sie können einen Software AG-Task nicht duplizieren. Software AG-Tasks sind Systemobjekte, die so existieren müssen.
Maßnahme	Keine Aktion erforderlich.

24-011 Objekt kann nicht umbenannt werden.

Text	Objekt kann nicht umbenannt werden.
Erklärung	Sie können dieses Objekt nicht umbenennen. Sie haben nicht die entsprechenden Berechtigungen.
Maßnahme	Fragen Sie Ihren Administrator, wenn Sie das Objekt umbenennen wollen.

24-012 Privates Objekt kann nicht verändert werden.

Text	Privates Objekt kann nicht verändert werden.
Erklärung	Sie dürfen das Objekt nicht verändern. Dies ist ein privates Objekt eines Benutzers, und Sie sind als Administrator angemeldet.
Maßnahme	Fragen Sie den Besitzer des Objekts, wenn Sie das Objekt verändern wollen.

24-013 Privates Objekt kann nicht gelöscht werden.

Text	Privates Objekt kann nicht gelöscht werden.
Erklärung	Sie dürfen das Objekt nicht löschen. Dies ist ein privates Objekt eines Benutzers, und Sie sind als Administrator angemeldet.
Maßnahme	Fragen Sie den Besitzer des Objekts, wenn Sie das Objekt löschen wollen.

24-014 Privates Objekt kann nicht umbenannt werden.

Text	Privates Objekt kann nicht umbenannt werden.
Erklärung	Sie dürfen das Objekt nicht umbenennen. Dies ist ein privates Objekt eines Benutzers, und Sie sind als Administrator angemeldet.
Maßnahme	Fragen Sie den Besitzer des Objekts, wenn Sie das Objekt umbenennen wollen.

24-015 Objekt kann nicht verändert werden.

Text	Objekt kann nicht verändert werden.
Erklärung	Sie dürfen das Objekt nicht verändern. Als normaler Benutzer dürfen Sie allgemein verfügbare Objekte nicht verändern. Sie dürfen diese Objekte nur duplizieren.
Maßnahme	Fragen Sie Ihren Administrator, wenn das Objekt verändert werden soll. Oder duplizieren Sie das Objekt als privates Objekt und machen Sie die Änderung darin.

24-020 Fehlender P-Tastename.

Text	Fehlender P-Tastename.
Erklärung	Sie müssen einen gültigen Namen für die P-Taste eingeben. Der Name kann 1 bis 16 Zeichen lang sein.
Maßnahme	Geben Sie einen gültigen Namen ein.

24-021 Fehler beim Lesen der Tastendefinition.

Text	Fehler beim Lesen der Tastendefinition.
Erklärung	Beim Lesen der Tastendefinition ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Benutzen Sie Ihre Sicherungskopie der Share-Datei und versuchen Sie es noch einmal.

25-000 Fehler beim Löschen des Schemas.

Text	Fehler beim Löschen des Schemas.
Erklärung	Beim Löschen des Schemas ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler. Benutzen Sie Ihre Sicherungskopie der Share-Datei und versuchen Sie es noch einmal.

25-001 Fehler beim Erzeugen des Farbschema.

Text	Fehler beim Erzeugen des Farbschema.
Erklärung	Beim Erzeugen des Farbschemas ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler. Benutzen Sie Ihre Sicherungskopie der Share-Datei und versuchen Sie es noch einmal.

25-002 Name nicht eindeutig.

Text	Name nicht eindeutig.
Erklärung	Es existiert bereits ein Schema mit diesem Namen.
Maßnahme	Geben Sie einen eindeutigen Namen ein.

25-003 Fehler beim Setzen des Schemas.

Text	Fehler beim Setzen des Schemas.
Erklärung	Beim Setzen des Schemas für diese Session ist ein Fehler aufgetreten.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler. Benutzen Sie Ihre Sicherungskopie der Share-Datei und versuchen Sie es noch einmal.

25-004 Keine P-Tastenschemata eingerichtet.

Text	Keine P-Tastenschemata eingerichtet.
Erklärung	Zurzeit sind keine P-Tastenschemata eingerichtet.
Maßnahme	Die mit der Installation ausgelieferte Share-Datei enthält keine BS2000-P-Tastenschemata. Sie müssen sich Ihre eigenen BS2000-P-Tastenschemata nach Bedarf erzeugen.

25-006 Fehler im P-Tasteninhalt.

Text	Fehler im P-Tasteninhalt.
Erklärung	Der P-Tasteninhalt an der Stelle n ist kein gültiger 9750-Funktionstastename.
Maßnahme	Überprüfen und korrigieren Sie den Fehler.

25-008 Keine Farbschemata eingerichtet.

Text	Keine Farbschemata eingerichtet.
Erklärung	Es sind keine Farbschemata in der Share-Datei vorhanden.
Maßnahme	Überprüfen Sie Ihre Festplatte auf Fehler. Benutzen Sie Ihre Sicherungskopie der Share-Datei und versuchen Sie es noch einmal.

25-009 Kein Tastaturschema ausgewählt.

Text	Kein Tastaturschema ausgewählt.
Erklärung	Sie haben kein Tastaturschema ausgewählt.
Maßnahme	Wählen Sie ein Schema aus der Liste aus.

25-010 Kein Farbschema ausgewählt.

Text	Kein Farbschema ausgewählt.
Erklärung	Sie haben kein Farbschema ausgewählt.
Maßnahme	Wählen Sie ein Schema aus der Liste aus.

30-018 Hintergrund- und Vordergrundfarben sind identisch.

Text	Hintergrund- und Vordergrundfarben sind identisch.
Erklärung	Die Einstellung für die Hintergrund- und Vordergrundfarben ist identisch. In diesem Fall werden die Zeichen nicht sichtbar angezeigt.
Maßnahme	Korrigieren Sie die Farbeinstellung in dem Farbschema.