

SESSION

Beschreibung

Zeigt den LU-Status (Logical Unit) in einem Dialogfeld an oder wechselt zu einer Session mit einer anderen aktiven LU.

Dieser Befehl gilt nur für den HLLAPI-Modus.

Wichtig:

Sie können nicht zu einer anderen LU-Session wechseln, während ein Datentransfer ausgeführt wird.

Syntax

```
SESSION {X|LU-kurzname}
```

Wenn Sie zu einer Session mit aktiver LU wechseln, müssen Sie den LU-Kurznamen angeben.

Um zwischen LU-Sessions zu wechseln, können Sie die Session auch aus dem Dialogfeld auswählen, in dem der LU-Status angezeigt wird.

Beispiele

- Status aller LUs anzeigen:

```
SESSION X
```

- Zu einer Session wechseln, bei der die LU durch den Kurznamen B definiert ist:

```
SESSION B
```

Zurückgegebene Variablen

Keine

Verwandte Befehle

CONNECT, DISCONNECT

Benutzung

Prozedurdatei:	Nein
Befehlszeile:	Nein
Taste:	Ja
API:	Nein