

# SA - Sound Terminal Alarm

## Terminal-Warnton

Dieser Natural Profil- und Session-Parameter gibt an, ob die Terminal-Alarmfunktion benutzt werden soll.

In einer Natural-Session kann der Profilparameter SA durch den Session-Parameter SA überschrieben werden.

<b>Mögliche Werte</b>	ON	Der Warnton wird jedesmal ausgelöst, wenn der Benutzer von Natural zu einer Eingabe aufgefordert wird..  <b>Anmerkung:</b> Für den Einsatz dieser Funktion ist es erforderlich, dass die Hardware-Funktion für den Terminal-Alarm installiert wurde.	
	OFF	Der Warnton wird zur Eingabeaufforderung nicht ausgelöst. Allerdings kann der Warnton nach wie vor über die SOUND ALARM-Klausel eines REINPUT-Statements ausgelöst werden.	
<b>Standard-Einstellung</b>	OFF		
<b>Dynamische Spezifikation</b>	ja		
<b>Spezifikation in Session</b>	ja	Gültige Statements:	SET GLOBALS
		Gültiges Kommando:	GLOBALS
<b>Programmierschnittstelle (API)</b>	USR1005N	Siehe <i>SYSEXT - Natural Application Programming Interfaces</i> in der <i>Utilities</i> -Dokumentation.	