

# IA - Input Assign Character

## Input-Zuweisungszeichen

Das mit diesem Session-Parameter definierte Zeichen gilt als Zuweisungszeichen für Eingabe- Parameter bei der Verarbeitung von INPUT-Statements im Keyword/Delimiter-Modus oder bei der Verarbeitung von Daten aus dem Natural-Stack.

In einer Natural-Session kann der Profilparameter IA durch den Session-Parameter IA überschrieben werden.

<b>Mögliche Werte</b>	jedes Sonderzeichen	Zuweisungszeichen für die Verarbeitung des Eingabeparameters in INPUT-Statementss. Das mit dem IA-Parameter angegebene Zeichen <ul style="list-style-type: none"> <li>• muss ein anderes sein als das mit dem Profil/Session-Parameter CF angegebene (Steuerzeichen für Terminalkommandos auf Großrechnern), DC (Dezimalzeichen) oder ID (INPUT-Delimiterzeichen);</li> <li>• sollte ein anderes sein als das mit dem HI-Profilparameter (Hilfezeichen) definierte.</li> </ul>	
<b>Standard-Einstellung</b>	=	Gleichheitszeichen.	
<b>Dynamische Spezifikation</b>	ja		
<b>Spezifikation in Session</b>	ja	Gültige Statements:	SET GLOBALS
		Gültiges Kommando:	GLOBALS
<b>Programmierschnittstelle (API)</b>	USR1005N	Siehe <i>SYSEXT - Natural Application Programming Interfaces</i> in der <i>Utilities</i> -Dokumentation.	

## Beispiel:

In dem folgenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass anfänglich das standardmäßige INPUT-Zuweisungszeichen (=) gilt.

```

** Example 'IACHAR': Input Assign character
*****
DEFINE DATA LOCAL
1 #A (A1)
1 #B (A1)
END-DEFINE
*
INPUT #A #B
*
WRITE 'Field #A:' #A / 'Field #B:' #B
*
END

```

1. Geben Sie das folgende Kommando ein:

```
IACHAR #A=Y, #B=X
```

Das Programm erzeugt die folgende Ausgabe:

```
Page      1
```

```
05-01-19  11:05:51
```

```
Field #A: Y
```

```
Field #B: X
```

2. Geben Sie das folgende Kommando ein:

```
GLOBALS IA=:
```

Das INPUT-Zuweisungszeichen wird auf Doppelpunkt (:) gesetzt.

3. Geben Sie dann das folgende Kommando ein:

```
IACHAR #B:X, #A:Y
```

Das Programm erzeugt die folgende Ausgabe:

```
Page      1
```

```
06-11-13  12:12:24
```

```
Field #A: Y
```

```
Field #B: X
```

**Unter Natural Security:** Die Einstellung dieses Parameters kann durch die *Session-Parameter-Option* des Library-Profiles überschrieben werden.