

KD - Key Definition

PF-Tasten-Anzeige

Dieser Session-Parameter dient dazu, die PF-Tasten zugewiesenen Namen (siehe SET KEY-Statement) anzeigen zu lassen.

Wenn KD=ON gesetzt ist, werden diese Informationen automatisch bei jeder mit INPUT, WRITE, DISPLAY und PRINT erzeugten Ausgabe am unteren Bildschirmrand angezeigt.

Da diese Anzeige zwei Zeilen in Anspruch nimmt, muss die logische Seitenlänge (siehe Session-Parameter PS) entsprechend um zwei Zeilen reduziert werden.

Mögliche Werte	ON	Die den PF-Tasten zugewiesenen Namen werden angezeigt.	
	OFF	Die den PF-Tasten zugewiesenen Namen werden nicht angezeigt.	
Standard-Einstellung	OFF		
Spezifikation in Session	ja	Gültige Statements:	FORMAT
		Gültiges Kommando:	Keines

Hinweis für grafische Benutzeroberflächen:

Falls PF-Tasten definiert sind, werden sie, unabhängig von der Einstellung dieses Parameters, immer angezeigt. Sind keine PF-Tasten definiert, kann der Parameter benutzt werden, um die Anzeige der ENTER-Taste ein- bzw. auszuschalten.

Beispiel:

```
FORMAT KD=ON
```